

зарубежный	тип корпуса	отечественный	тип элемента
1102	Нет данных	КД102А	Диоды
502	Нет данных	Д226В	Диоды
507	Нет данных	КД105Г	Диоды
604	Нет данных	КД206В	Диоды
100D10	Нет данных	МД218	Диоды
100R48	Нет данных	КД411Г	Диоды
100R5В	Нет данных	КД411ГМ	Диоды
100K10	Нет данных	МД218	Диоды
101P02	Нет данных	Д215Б	Диоды
10СТQ169	Нет данных	КД238ВС	Диоды
10F5	Нет данных	Д304	Диоды
10L60	Нет данных	КЦ105В	Диоды
10PM2	Нет данных	Д243	Диоды
10PM4	Нет данных	Д246Б	Диоды
10PM6	Нет данных	КД206В	Диоды
10R10В	Нет данных	МД218	Диоды
10R6В	Нет данных	Д211	Диоды
10S20	Нет данных	КЦ106Д	Диоды
10SP04	Нет данных	Д231Б	Диоды
10SP06	Нет данных	Д223Б	Диоды
10SR01	Нет данных	Д214Б	Диоды
10TQ045	Нет данных	КД271Б	Диоды
10A400	Нет данных	Д232	Диоды
10A400	Нет данных	Д223А	Диоды
10СТQ169	Нет данных	КД238ВС	Диоды
11R2S	Нет данных	Д243	Диоды
11R3S	Нет данных	Д245	Диоды
11R4S	Нет данных	Д246Б	Диоды
13193	Нет данных	КД205Л	Диоды
14P2	Нет данных	Д232Б	Диоды
15СТQ045	Нет данных	КД272Б	Диоды
16СТQ100	Нет данных	КД272Г	Диоды
16P2	Нет данных	Д2Г	Диоды
19R2	Нет данных	КД922В	Диоды
1DMB10	Нет данных	КДС627А	Диоды
1DMB20	Нет данных	КДС628А	Диоды
1GSP02	Нет данных	Д215Б	Диоды
1N1031	Нет данных	КД205Г	Диоды
1N1032	Нет данных	КД205В	Диоды
1N1033	Нет данных	КД205Б	Диоды

1N041	Нет данных	КЦ412Б	Диоды
1N1053	Нет данных	КД208А	Диоды
1N1059	Нет данных	Д304	Диоды
1N1061	Нет данных	Д243Б	Диоды
1N1062	Нет данных	Д245Б	Диоды
1N1063	Нет данных	Д246Б	Диоды
1N1063	Нет данных	Д223Б	Диоды
1N1067	Нет данных	Д243Б	Диоды
1N1068	Нет данных	Д245Б	Диоды
1N1069	Нет данных	Д246Б	Диоды
1N1069	Нет данных	Д232Б	Диоды
1N1073	Нет данных	Д243Б	Диоды
1N1075	Нет данных	Д246Б	Диоды
1N1075	Нет данных	Д232Б	Диоды
1N1079	Нет данных	КД416Б	Диоды
1N1081А	Нет данных	Д229Ж	Диоды
1N1082А	Нет данных	КД205Л	Диоды
1N1083	Нет данных	КД205В	Диоды
1N1083А	Нет данных	Д229К	Диоды
1N1084	Нет данных	КД205Б	Диоды
1N1085	Нет данных	КД208А	Диоды
1N1090	Нет данных	Д243Б	Диоды
1N1091	Нет данных	Д245Б	Диоды
1N1092	Нет данных	Д246Б	Диоды
1N1092	Нет данных	Д232Б	Диоды
1N1092А	Нет данных	Д246Б	Диоды
1N1115	Нет данных	КД208А	Диоды
1N1124	Нет данных	КД212	Диоды
1N1124	Нет данных	КД212А	Диоды
1N1124	Нет данных	КД212Б	Диоды
1N1126	Нет данных	КД209А	Диоды
1N1126А	Нет данных	КД411БМ	Диоды
1N1128	Нет данных	КД209Б	Диоды
1N1169А	Нет данных	КД205Б	Диоды
1N1251	Нет данных	КД204В	Диоды
1N1253	Нет данных	КД205Г	Диоды
1N1254	Нет данных	КД205В	Диоды
1N1255	Нет данных	КД205Б	Диоды
1N1256	Нет данных	КД205Е	Диоды
1N1257	Нет данных	КД105В	Диоды

1N1258	Нет данных	КД205И	Диоды
1N1259	Нет данных	КД105Г	Диоды
1N137А	Нет данных	КД519	Диоды
1N137А	Нет данных	КД519А	Диоды
1N137А	Нет данных	КД519Б	Диоды
1N138А	Нет данных	ГД511А	Диоды
1N1407	Нет данных	МД217	Диоды
1N1440	Нет данных	КД205Л	Диоды
1N1441	Нет данных	Д229К	Диоды
1N1446	Нет данных	КД208А	Диоды
1N1450	Нет данных	КД208А	Диоды
1N1487	Нет данных	Д229Ж	Диоды
1N1488	Нет данных	КД205Л	Диоды
1N1489	Нет данных	КД205Л	Диоды
1N1490	Нет данных	Д229Л	Диоды
1N1520А	Нет данных	КС456А	Диоды
1N1557	Нет данных	КД205Л	Диоды
1N1559	Нет данных	Д229Л	Диоды
1N155S	Нет данных	Д229К	Диоды
1N1563	Нет данных	КД208А	Диоды
1N1582	Нет данных	КЦ410Б	Диоды
1N1584	Нет данных	КД2020	Диоды
1N1584	Нет данных	Д304	Диоды
1N1613	Нет данных	Д304	Диоды
1N1613А	Нет данных	Д243Б	Диоды
1N1614А	Нет данных	Д246Б	Диоды
1N1615А	Нет данных	Д248Б	Диоды
1N1616	Нет данных	КД208А	Диоды
1N1616А	Нет данных	Д242	Диоды
1N1617	Нет данных	Д248Б	Диоды
1N1621	Нет данных	Д245	Диоды
1N1623	Нет данных	Д246Б	Диоды
1N1624	Нет данных	КД412Г	Диоды
1N1624	Нет данных	КД104А	Диоды
1N1632	Нет данных	Д229Ж	Диоды
1N1645	Нет данных	КД205Л	Диоды
1N1647	Нет данных	Д229К	Диоды
1N1649	Нет данных	Д229Л	Диоды
1N1651	Нет данных	Д229К	Диоды
1N1694	Нет данных	Д229Л	Диоды

1N1695	Нет данных	АД112А	Диоды
1N1701	Нет данных	КД204Б	Диоды
1N1703	Нет данных	КД205Е	Диоды
1N1706	Нет данных	КД205Г	Диоды
1N1709	Нет данных	КД205В	Диоды
1N1710	Нет данных	КД205В	Диоды
1N1711	Нет данных	КД205А	Диоды
1N1712	Нет данных	КД205А	Диоды
1N1764	Нет данных	КД411В	Диоды
1N1764А	Нет данных	КС456А	Диоды
1N1765	Нет данных	КС456А	Диоды
1N1765А	Нет данных	КС600А	Диоды
1N1795	Нет данных	Д102	Диоды
1N1844	Нет данных	Д2Е	Диоды
1N1846	Нет данных	Д2Ж	Диоды
1N1847	Нет данных	КД104А	Диоды
1N1849	Нет данных	КС596В	Диоды
1N1888	Нет данных	КС139А	Диоды
1N1898А	Нет данных	КС218Ж	Диоды
1N1927	Нет данных	Д814А	Диоды
1N1931	Нет данных	КС168В	Диоды
1N1984	Нет данных	КС168В	Диоды
1N1984А	Нет данных	КС182А	Диоды
1N1985	Нет данных	КС182А	Диоды
1N1985А	Нет данных	КС210Б	Диоды
1N1985В	Нет данных	КС210Б	Диоды
1N1986	Нет данных	КС210Б	Диоды
1N1986А	Нет данных	КС215Ж	Диоды
1N1986В	Нет данных	КС215Ж	Диоды
1N1988	Нет данных	КС215Ж	Диоды
1N1988А	Нет данных	КС218Ж	Диоды
1N1988Б	Нет данных	КС218Ж	Диоды
1N1989	Нет данных	КС218Ж	Диоды
1N1989Б	Нет данных	КС218Ж	Диоды
1N1990	Нет данных	КС222Ж	Диоды
1N1990А	Нет данных	КС222Ж	Диоды
1N1990В	Нет данных	КС222Ж	Диоды
1N2023	Нет данных	Д245	Диоды
1N2025	Нет данных	Д246	Диоды
1N2034	Нет данных	КС482А	Диоды

1N204	Нет данных	ГД402Б	Диоды
1N2063	Нет данных	КД521А	Диоды
1N2069	Нет данных	КД205Л	Диоды
1N2070	Нет данных	Д229Л	Диоды
1N2070А	Нет данных	Д229Л	Диоды
1N2073	Нет данных	Д229Ж	Диоды
1N2080	Нет данных	КД204В	Диоды
1N2082	Нет данных	КД205Г	Диоды
1N2083	Нет данных	КД205В	Диоды
1N2084	Нет данных	КД205Б	Диоды
1N2085	Нет данных	КД205А	Диоды
1N2086	Нет данных	КД205Ж	Диоды
1N2091	Нет данных	Д229Ж	Диоды
1N2092	Нет данных	КД205Л	Диоды
1N2093	Нет данных	Д229К	Диоды
1N2094	Нет данных	Д229Л	Диоды
1N2104	Нет данных	Д229Ж	Диоды
1N2105	Нет данных	КД205Л	Диоды
1N2106	Нет данных	Д229К	Диоды
1N2107	Нет данных	Д229К	Диоды
1N210	Нет данных	Д102	Диоды
1N211	Нет данных	Д102	Диоды
1N212	Нет данных	Д101	Диоды
1N213	Нет данных	Д101	Диоды
1N215	Нет данных	Д2И	Диоды
1N219	Нет данных	КД104А	Диоды
1N220	Нет данных	КД104А	Диоды
1N2230	Нет данных	Д243Б	Диоды
1N2230А	Нет данных	Д243Б	Диоды
1N2231	Нет данных	Д243Б	Диоды
1N2232	Нет данных	Д245Б	Диоды
1N2232А	Нет данных	Д245Б	Диоды
1N2233А	Нет данных	Д245Б	Диоды
1N2234	Нет данных	Д246Б	Диоды
1N2234А	Нет данных	Д246Б	Диоды
1N2235	Нет данных	Д246Б	Диоды
1N2235А	Нет данных	Д246Б	Диоды
1N2236	Нет данных	Д247Б	Диоды
1N2237	Нет данных	Д247Б	Диоды
1N2237А	Нет данных	Д247Б	Диоды

1N2238	Нет данных	Д248Б	Диоды
1N2238А	Нет данных	Д248Б	Диоды
1N2239	Нет данных	Д248Б	Диоды
1N2239А	Нет данных	Д248Б	Диоды
1N2246	Нет данных	Д305	Диоды
1N2246А	Нет данных	Д305	Диоды
1N2247А	Нет данных	Д305	Диоды
1N2248	Нет данных	Д242	Диоды
1N2248	Нет данных	Д214А	Диоды
1N2248	Нет данных	Д214	Диоды
1N2248А	Нет данных	Д242	Диоды
1N2249	Нет данных	Д242	Диоды
1N2249А	Нет данных	Д214А	Диоды
1N2249А	Нет данных	Д242	Диоды
1N2250	Нет данных	Д243	Диоды
1N2250А	Нет данных	Д243	Диоды
1N2251	Нет данных	Д243	Диоды
1N2251А	Нет данных	Д243	Диоды
1N2252	Нет данных	Д245	Диоды
1N2252А	Нет данных	Д245	Диоды
1N2253	Нет данных	Д245	Диоды
1N2253А	Нет данных	Д245	Диоды
1N2254	Нет данных	Д246Б	Диоды
1N2254А	Нет данных	Д246Б	Диоды
1N2255	Нет данных	Д246Б	Диоды
1N2255А	Нет данных	Д246Б	Диоды
1N2256	Нет данных	Д233	Диоды
1N4002	Нет данных	КД243Б	Диоды
1N4003	Нет данных	КД243В	Диоды
1N4004	Нет данных	КД243Г	Диоды
1N4005	Нет данных	КД243Д	Диоды
1N4005С	Нет данных	КД411ВМ	Диоды
1N4006	Нет данных	КД243Е	Диоды
1N4007	Нет данных	КД243Ж	Диоды
1N4008	Нет данных	МД3Б	Диоды
1N4008	Нет данных	КД503А	Диоды
1N4148	Нет данных	КД521А	Диоды
1N2256	Нет данных	КД206Б	Диоды
1N2256А	Нет данных	КД206Б	Диоды
1N2257	Нет данных	КД206Б	Диоды

1N2257	Нет данных	Д233	Диоды
1N2257A	Нет данных	КД206Б	Диоды
1N2257A	Нет данных	КД206В	Диоды
1N2258A	Нет данных	КД206В	Диоды
1N2259	Нет данных	КД206В	Диоды
1N2259A	Нет данных	КД206В	Диоды
1N2260	Нет данных	КД210Б	Диоды
1N2260A	Нет данных	КД210Б	Диоды
1N2261	Нет данных	КД210Б	Диоды
1N2289	Нет данных	КД208А	Диоды
1N2289A	Нет данных	КД208А	Диоды
1N2290	Нет данных	Д304	Диоды
1N2349	Нет данных	КД221А	Диоды
1N2350	Нет данных	Д303	Диоды
1N2373	Нет данных	Д211	Диоды
1N2374	Нет данных	МД218	Диоды
1N2391	Нет данных	КД208А	Диоды
1N2400	Нет данных	КД208А	Диоды
1N2409	Нет данных	КД208А	Диоды
1N2418	Нет данных	КД208А	Диоды
1N2482	Нет данных	КД205Л	Диоды
1N2483	Нет данных	КД229Л	Диоды
1N2487	Нет данных	КД229Л	Диоды
1N248	Нет данных	КД2997А	Диоды
1N249	Нет данных	КД2996Б	Диоды
1N2505	Нет данных	КД105Г	Диоды
1N250	Нет данных	Д243	Диоды
1N2559	Нет данных	КД412А	Диоды
1N2571	Нет данных	КД412В	Диоды
1N2574	Нет данных	КД412А	Диоды
1N2598	Нет данных	КД2999В	Диоды
1N259X	Нет данных	Д9В	Диоды
1N2610	Нет данных	Д229Ж	Диоды
1N2611	Нет данных	КД205Л	Диоды
1N2613	Нет данных	Д229Л	Диоды
1N2621	Нет данных	КС191С	Диоды
1N2624	Нет данных	КС191Ф-1	Диоды
1N2638	Нет данных	КД208А	Диоды
1N2705	Нет данных	КЦ410В	Диоды
1N2708	Нет данных	КЦ409Г	Диоды

1N2786	Нет данных	Д243	Диоды
1N2793	Нет данных	Д305	Диоды
1N2847	Нет данных	КД208А	Диоды
1N2859	Нет данных	Д229Ж	Диоды
1N2860	Нет данных	КД205Л	Диоды
1N2862	Нет данных	Д229Л	Диоды
1N2878	Нет данных	КД205И	Диоды
1N2879	Нет данных	КД205И	Диоды
1N300	Нет данных	ГД402	Диоды
1N300	Нет данных	ГД402А	Диоды
1N300	Нет данных	ГД402Б	Диоды
1N300В	Нет данных	КД922А	Диоды
1N300В	Нет данных	КД923А	Диоды
1N3020А	Нет данных	КС510А	Диоды
1N302	Нет данных	Д2В	Диоды
1N3030В	Нет данных	КС527А	Диоды
1N3064	Нет данных	КД521А	Диоды
1N3064М	Нет данных	КД521А	Диоды
1N3065	Нет данных	КД509А	Диоды
1N3067	Нет данных	КД521Г	Диоды
1N3082	Нет данных	КД205Г	Диоды
1N3083	Нет данных	КД205Б	Диоды
1N3097	Нет данных	КД407А	Диоды
1N3121	Нет данных	Д220	Диоды
1N3184	Нет данных	КД205А	Диоды
1N3194	Нет данных	Д229Л	Диоды
1N320	Нет данных	КД205Е	Диоды
1N3228	Нет данных	КД205Г	Диоды
1N3229	Нет данных	КД205А	Диоды
1N3238	Нет данных	Д229Ж	Диоды
1N3239	Нет данных	КД205Л	Диоды
1N324	Нет данных	Д229В	Диоды
1N3253	Нет данных	КД205Л	Диоды
1N3254	Нет данных	Д229Л	Диоды
1N3270	Нет данных	Д246Б	Диоды
1N3277	Нет данных	КД205Л	Диоды
1N3278	Нет данных	Д229Л	Диоды
1N327	Нет данных	КЦ401А	Диоды
1N3282	Нет данных	МД218	Диоды
1N332	Нет данных	Д229Е	Диоды

1N3359	Нет данных	КД212	Диоды
1N3359	Нет данных	КД212В	Диоды
1N3359	Нет данных	КД212Г	Диоды
1N3359	Нет данных	КД106А	Диоды
1N3359	Нет данных	КД221А	Диоды
1N3359	Нет данных	КД226А	Диоды
1N3361	Нет данных	КД212	Диоды
1N3361	Нет данных	КД212А	Диоды
1N3361	Нет данных	КД212Б	Диоды
1N3367	Нет данных	КД209В	Диоды
1N339	Нет данных	Д229В	Диоды
1N341	Нет данных	Д229Е	Диоды
1N344	Нет данных	Д103А	Диоды
1N348	Нет данных	Д229В	Диоды
1N34AS	Нет данных	КД401А	Диоды
1N3545	Нет данных	КД205Г	Диоды
1N3547	Нет данных	Д229	Диоды
1N354	Нет данных	КД104А	Диоды
1N3575	Нет данных	КД522Б	Диоды
1N358	Нет данных	КС212Ж	Диоды
1N3600	Нет данных	КД509А	Диоды
1N3604	Нет данных	КД521А	Диоды
1N3606	Нет данных	КД521А	Диоды
1N3607	Нет данных	КД521А	Диоды
1N3639	Нет данных	КД205Л	Диоды
1N3640	Нет данных	Д229Л	Диоды
1N3656	Нет данных	КД205Л	Диоды
1N365	Нет данных	МД218	Диоды
1N3748	Нет данных	КД205Г	Диоды
1N3748	Нет данных	КД205Б	Диоды
1N3749	Нет данных	КД205Б	Диоды
1N3750	Нет данных	КД205Ж	Диоды
1N3827	Нет данных	КС456А	Диоды
1N3827А	Нет данных	КС456А	Диоды
1N3873	Нет данных	КД509А	Диоды
1N3873Н	Нет данных	КД509А	Диоды
1N388	Нет данных	Д102	Диоды
1N3894	Нет данных	Д205	Диоды
1N391	Нет данных	Д201	Диоды
1N3938	Нет данных	КД240Ж	Диоды

1N3939	Нет данных	КД240И	Диоды
1N393	Нет данных	Д2И	Диоды
1N3940	Нет данных	КД240К	Диоды
1N3954	Нет данных	КД509А	Диоды
1N3981	Нет данных	КД221Б	Диоды
1N3982	Нет данных	КД209А	Диоды
1N3982	Нет данных	КД212В	Диоды
1N3983	Нет данных	КД209Б	Диоды
1N3983	Нет данных	КД221Г	Диоды
1N4001	Нет данных	КД243А	Диоды
1N4001АМ	Нет данных	КД522А	Диоды
1N4099	Нет данных	КС168А	Диоды
1N4142	Нет данных	КЦ409В	Диоды
1N4147	Нет данных	КД503А	Диоды
1N4149	Нет данных	КД521А	Диоды
1N4153	Нет данных	КД521А	Диоды
1N4305	Нет данных	КД521А	Диоды
1N4364	Нет данных	Д229Ж	Диоды
1N4366	Нет данных	Д229К	Диоды
1N4367	Нет данных	Д229Л	Диоды
1N440В	Нет данных	Д229Ж	Диоды
1N441	Нет данных	КД204Б	Диоды
1N441	Нет данных	Д237А	Диоды
1N441В	Нет данных	КД205Л	Диоды
1N442В	Нет данных	Д229К	Диоды
1N4437	Нет данных	Д246Б	Диоды
1N4438	Нет данных	КД206В	Диоды
1N4439	Нет данных	КД210Б	Диоды
1N443	Нет данных	Д7Ж	Диоды
1N4446	Нет данных	КД521А	Диоды
1N4447	Нет данных	КД521А	Диоды
1N4448	Нет данных	КД521А	Диоды
1N4449	Нет данных	КД521А	Диоды
1N444	Нет данных	КД205Е	Диоды
1N4450	Нет данных	КД504А	Диоды
1N4454	Нет данных	КД521А	Диоды
1N445	Нет данных	КД105В	Диоды
1N4531	Нет данных	КД521А	Диоды
1N4542	Нет данных	Д205	Диоды
1N458	Нет данных	Д223Б	Диоды

1N4622	Нет данных	KC139A	Диоды
1N4624	Нет данных	KC147A	Диоды
1N462M	Нет данных	КД401А	Диоды
1N4655	Нет данных	KC456A	Диоды
1N4661	Нет данных	KC510A	Диоды
1N4686	Нет данных	KC139A	Диоды
1N4688	Нет данных	KC147A	Диоды
1N4721	Нет данных	КД202Д	Диоды
1N4724	Нет данных	КД202В	Диоды
1N4734	Нет данных	KC456A	Диоды
1N4748A	Нет данных	КД522А	Диоды
1N4762	Нет данных	KC591A	Диоды
1N4774	Нет данных	KC191Б	Диоды
1N4774	Нет данных	KC191В	Диоды
1N4817	Нет данных	КД208А	Диоды
1N4835B	Нет данных	KC515A	Диоды
1N483	Нет данных	КД103А	Диоды
1N485	Нет данных	Д207	Диоды
1N486	Нет данных	Д207	Диоды
1N487A	Нет данных	Д226В	Диоды
1N488	Нет данных	Д209	Диоды
1N5006	Нет данных	КД240Д	Диоды
1N5061	Нет данных	КД240Е	Диоды
1N5209	Нет данных	Д233Б	Диоды
1N5216	Нет данных	КД205Б	Диоды
1N5216	Нет данных	КЦ407А	Диоды
1N5217	Нет данных	КД205Ж	Диоды
1N527	Нет данных	Д103А	Диоды
1N5318	Нет данных	КД521А	Диоды
1N531	Нет данных	КД204Б	Диоды
1N533	Нет данных	КД205Б	Диоды
1N534	Нет данных	КД205Е	Диоды
1N535	Нет данных	КД105В	Диоды
1N537	Нет данных	Д229Ж	Диоды
1N538	Нет данных	КД205Л	Диоды
1N5392	Нет данных	КД208А	Диоды
1N539	Нет данных	Д229К	Диоды
1N5405	Нет данных	КЦ409Б	Диоды
1N5406	Нет данных	КД202Р	Диоды
1N5446B	Нет данных	KB136A	Диоды

1N5446B	Нет данных	KB138	Диоды
1N5446B	Нет данных	KB138A	Диоды
1N5446B	Нет данных	KB138Б	Диоды
1N5448	Нет данных	KB138	Диоды
1N5448	Нет данных	KB138A	Диоды
1N5448	Нет данных	KB138Б	Диоды
1N5448	Нет данных	KB136Б	Диоды
1N5466B	Нет данных	KB136B	Диоды
1N5466C	Нет данных	KB136Г	Диоды
1N5466D	Нет данных	KB136Г	Диоды
1N551	Нет данных	КД205Г	Диоды
1N552	Нет данных	КД205В	Диоды
1N553	Нет данных	КД205Б	Диоды
1N553	Нет данных	Д237А	Диоды
1N554	Нет данных	КД205А	Диоды
1N555	Нет данных	КД205Ж	Диоды
1N560	Нет данных	КД105Г	Диоды
1N5720	Нет данных	КД503А	Диоды
1N573	Нет данных	Д229Е	Диоды
1N5770	Нет данных	КД908А	Диоды
1N5816	Нет данных	КД2995А	Диоды
1N5997	Нет данных	Д808	Диоды
1N6007В	Нет данных	КС520В	Диоды
1N602	Нет данных	КД204Б	Диоды
1N602А	Нет данных	КД204Б	Диоды
1N604	Нет данных	Д7Ж	Диоды
1N604	Нет данных	Д237Ж	Диоды
1N605	Нет данных	КД205Е	Диоды
1N605А	Нет данных	КД205Е	Диоды
1N606А	Нет данных	КД105В	Диоды
1N616	Нет данных	Д10Б	Диоды
1N625	Нет данных	КД413	Диоды
1N625	Нет данных	КД413А	Диоды
1N625	Нет данных	КД413Б	Диоды
1N625	Нет данных	КД417А	Диоды
1N627	Нет данных	Д312А	Диоды
1N627	Нет данных	ГД313А	Диоды
1N6478	Нет данных	КЦ412А	Диоды
1N647	Нет данных	Д229Е	Диоды
1N662	Нет данных	Д220Б	Диоды

1N662A	Нет данных	Д220Б	Диоды
1N663	Нет данных	Д220Б	Диоды
1N667	Нет данных	Д229В	Диоды
1N679	Нет данных	Д203	Диоды
1N695	Нет данных	Д310	Диоды
1N74	Нет данных	Д701	Диоды
1N75	Нет данных	Д104	Диоды
1N75	Нет данных	Д104А	Диоды
1N770	Нет данных	Д310	Диоды
1N777	Нет данных	Д312А	Диоды
1N844	Нет данных	Д220Б	Диоды
1N866	Нет данных	КД410А	Диоды
1N87	Нет данных	Д9В	Диоды
1N873	Нет данных	Д210	Диоды
1N874	Нет данных	Д211	Диоды
1N876	Нет данных	МД217	Диоды
1N878	Нет данных	МД218	Диоды
1N885	Нет данных	КД410Б	Диоды
1N899	Нет данных	Д105А	Диоды
1N899	Нет данных	Д106А	Диоды
1N903А	Нет данных	КД509А	Диоды
1N903АМ	Нет данных	КД509А	Диоды
1N903М	Нет данных	КД509А	Диоды
1N904	Нет данных	КД521Г	Диоды
1N905А	Нет данных	КД521Г	Диоды
1N905АМ	Нет данных	КД521Г	Диоды
1N905М	Нет данных	КД521Г	Диоды
1N906А	Нет данных	КД521Г	Диоды
1N906АМ	Нет данных	КД521Г	Диоды
1N906М	Нет данных	КД521Г	Диоды
1N907	Нет данных	КД521Г	Диоды
1N908А	Нет данных	КД509А	Диоды
1N908АМ	Нет данных	КД509А	Диоды
1N913	Нет данных	Д220	Диоды
1N913	Нет данных	Д223	Диоды
1N914А	Нет данных	КД521А	Диоды
1N914В	Нет данных	КД521А	Диоды
1N914М	Нет данных	КД521А	Диоды
1N916А	Нет данных	КД521А	Диоды
1N916В	Нет данных	КД521А	Диоды

1N932	Нет данных	Д237Е	Диоды
1N942	Нет данных	КС212Е	Диоды
1N993	Нет данных	КД520А	Диоды
1N993	Нет данных	ГД507А	Диоды
1N993	Нет данных	КД413	Диоды
1N993	Нет данных	КД413А	Диоды
1N993	Нет данных	КД413Б	Диоды
1N993	Нет данных	КД417А	Диоды
1N994	Нет данных	ГД107А	Диоды
1N994	Нет данных	ГД107Б	Диоды
1N999	Нет данных	Д310	Диоды
1P644	Нет данных	Д229В	Диоды
1P647	Нет данных	Д229Е	Диоды
1RM150	Нет данных	КЦ201Е	Диоды
1RM40	Нет данных	КЦ201Б	Диоды
1RN60	Нет данных	КЦ201В	Диоды
1S032	Нет данных	КД205Л	Диоды
1S034	Нет данных	Д229Л	Диоды
1S101	Нет данных	КД205Л	Диоды
1S103	Нет данных	Д229Л	Диоды
1S113	Нет данных	Д229Е	Диоды
1S1219	Нет данных	КД521Г	Диоды
1S1220	Нет данных	КД521Г	Диоды
1S1230	Нет данных	КД205Б	Диоды
1S1231	Нет данных	КД205А	Диоды
1S1232	Нет данных	КД205Ж	Диоды
1S136	Нет данных	Д237В	Диоды
1S1473	Нет данных	КД521Г	Диоды
1S148	Нет данных	Д229К	Диоды
1S1618	Нет данных	КВ129А	Диоды
1S1619	Нет данных	КВ129А	Диоды
1S162	Нет данных	Д243	Диоды
1S163	Нет данных	Д245	Диоды
1S164	Нет данных	Д246Б	Диоды
1S165	Нет данных	КД206Б	Диоды
1S1660	Нет данных	Д303	Диоды
1S1763	Нет данных	КД205Б	Диоды
1S1943	Нет данных	КД205Б	Диоды
1S1944	Нет данных	КД205Ж	Диоды
1S231	Нет данных	КС518А	Диоды

1S307	Нет данных	Д818	Диоды
1S313	Нет данных	КД205В	Диоды
1S314	Нет данных	КД205Б	Диоды
1S315	Нет данных	КД205А	Диоды
1S410	Нет данных	КД213Г	Диоды
1S410	Нет данных	КД244А	Диоды
1S410	Нет данных	КД244Б	Диоды
1S411	Нет данных	КД213А	Диоды
1S411	Нет данных	КД213Б	Диоды
1S411	Нет данных	КД213В	Диоды
1S41	Нет данных	КД205Л	Диоды
1S421	Нет данных	Д243	Диоды
1S421	Нет данных	КД2997А	Диоды
1S423	Нет данных	Д246Б	Диоды
1S426	Нет данных	Д10	Диоды
1S426	Нет данных	Д10Б	Диоды
1S426	Нет данных	КД514А	Диоды
1S427	Нет данных	КД210Б	Диоды
1S431	Нет данных	КЦ410	Диоды
1S43	Нет данных	Д229Л	Диоды
1S4716	Нет данных	КВ129А	Диоды
1S544	Нет данных	КД210Б	Диоды
1S558	Нет данных	КД205А	Диоды
1S559	Нет данных	КД205В	Диоды
1S743	Нет данных	Д811	Диоды
1S953	Нет данных	КД509А	Диоды
1S953	Нет данных	КД522А	Диоды
1S954	Нет данных	КД510А	Диоды
1SR19-100	Нет данных	КД2997Б	Диоды
1SS135	Нет данных	КД710А	Диоды
1SS174	Нет данных	КД810А	Диоды
1SS181	Нет данных	КД706АС9	Диоды
1SS181	Нет данных	КД706АС9	Диоды
1SS184	Нет данных	КД704АС9	Диоды
1SS226	Нет данных	КД629АС9	Диоды
1SS99	Нет данных	КД812А	Диоды
1Z16	Нет данных	КС518А	Диоды
1M5	Нет данных	КД410Б	Диоды
1T502	Нет данных	КД205Г	Диоды
1T504	Нет данных	КД205Б	Диоды

1T505	Нет данных	КД205А	Диоды
20S5	Нет данных	КД205Г	Диоды
20TQ045	Нет данных	КД273Б	Диоды
24J2	Нет данных	Д223Б	Диоды
2G8	Нет данных	КД205Л	Диоды
2T502	Нет данных	КД205Г	Диоды
2T504	Нет данных	КД205Б	Диоды
2T505	Нет данных	КД205А	Диоды
2T506	Нет данных	КД205Ж	Диоды
30AS	Нет данных	КД205В	Диоды
30F5	Нет данных	Д245Б	Диоды
30S5	Нет данных	КД205В	Диоды
30WQ03F	Нет данных	КД268А	Диоды
30WQ04F	Нет данных	КД268Б	Диоды
30WQ06F	Нет данных	КД268В	Диоды
30WQ10F	Нет данных	КД268Г	Диоды
366D	Нет данных	Д234Б	Диоды
366F	Нет данных	Д245Б	Диоды
366K	Нет данных	Д247Б	Диоды
366M	Нет данных	Д248Б	Диоды
366H	Нет данных	Д246Б	Диоды
367D	Нет данных	Д243	Диоды
367B	Нет данных	Д242	Диоды
367K	Нет данных	КД206Б	Диоды
367M	Нет данных	КД206В	Диоды
367H	Нет данных	Д246	Диоды
3C15	Нет данных	Д303	Диоды
3A500	Нет данных	КД202М	Диоды
3,00E+02	Нет данных	КЦ409Д	Диоды
3,00E+02	Нет данных	КЦ409Е	Диоды
3T502	Нет данных	КД205Г	Диоды
3T504	Нет данных	КД205Б	Диоды
3T505	Нет данных	КД205А	Диоды
40109	Нет данных	Д242	Диоды
40110	Нет данных	Д243	Диоды
40111	Нет данных	Д245	Диоды
40112	Нет данных	Д246	Диоды
40113	Нет данных	КД206Б	Диоды
40114	Нет данных	КД206В	Диоды
40115	Нет данных	КД210Б	Диоды

407K	Нет данных	Д247Б	Диоды
407M	Нет данных	Д248Б	Диоды
408	Нет данных	Д229Л	Диоды
408P	Нет данных	КД203Г	Диоды
408S	Нет данных	КД210Б	Диоды
408K	Нет данных	КД206В	Диоды
408M	Нет данных	КД206В	Диоды
40AS	Нет данных	КД206Б	Диоды
40S5	Нет данных	КД205Б	Диоды
4D4	Нет данных	Д229Е	Диоды
4T502	Нет данных	КД205Г	Диоды
4T503	Нет данных	КД205В	Диоды
4T504	Нет данных	КД205Б	Диоды
4T505	Нет данных	КД205А	Диоды
4T506	Нет данных	КД205Ж	Диоды
50AS	Нет данных	КД205А	Диоды
50F5	Нет данных	Д247Б	Диоды
50J2P	Нет данных	КД206Б	Диоды
50L70	Нет данных	КЦ105Г	Диоды
50LF	Нет данных	Д247Б	Диоды
50S5	Нет данных	КД205А	Диоды
50WQ04F	Нет данных	КД269Б	Диоды
50WQ10F	Нет данных	КД269Г	Диоды
5D4	Нет данных	К246Б	Диоды
5J3	Нет данных	КД205В	Диоды
5J4	Нет данных	КД205Б	Диоды
5J6	Нет данных	КД205Ж	Диоды
5L85	Нет данных	КЦ105Д	Диоды
5PM4	Нет данных	Д246Б	Диоды
5PM6	Нет данных	Д248Б	Диоды
5,00E+01	Нет данных	Д229Ж	Диоды
5,00E+02	Нет данных	КД205Г	Диоды
5,00E+03	Нет данных	КД205В	Диоды
5,00E+04	Нет данных	КД205ВБ	Диоды
5,00E+05	Нет данных	КД205А	Диоды
5,00E+06	Нет данных	КД205Ж	Диоды
5MA2	Нет данных	КД205Л	Диоды
5MA4	Нет данных	Д246Б	Диоды
60AS	Нет данных	КД205Ж	Диоды
60F5	Нет данных	Д248Б	Диоды

60LF	Нет данных	Д248Б	Диоды
60S5	Нет данных	КД205Ж	Диоды
60M	Нет данных	КД205Ж	Диоды
616C	Нет данных	Д102	Диоды
618C	Нет данных	Д101	Диоды
6A1	Нет данных	КЦ409	Диоды
6A1	Нет данных	КЦ409Ж	Диоды
6A1	Нет данных	КЦ409И	Диоды
6D100	Нет данных	КЦ409	Диоды
6D100	Нет данных	КЦ409Ж	Диоды
6D100	Нет данных	КЦ409И	Диоды
75R2B	Нет данных	КД205Л	Диоды
7J1	Нет данных	Д229Ж	Диоды
7J2	Нет данных	КД205Л	Диоды
7,00E+01	Нет данных	Д229Ж	Диоды
8TQ100	Нет данных	КД270Г	Диоды
8TQ808	Нет данных	КД271А	Диоды
A100	Нет данных	Д229Ж	Диоды
A114A	Нет данных	КЦ412Б	Диоды
A115	Нет данных	КЦ410В	Диоды
A121-1Т	Нет данных	КД208А	Диоды
A132-1Т	Нет данных	КД208А	Диоды
A14B	Нет данных	КЦ412В	Диоды
A14A	Нет данных	КД202В	Диоды
A15F	Нет данных	КД202А	Диоды
A168-1Т	Нет данных	КД208А	Диоды
A2A4	Нет данных	КД204В	Диоды
A2C4	Нет данных	КД205Г	Диоды
A2D1	Нет данных	Д229К	Диоды
A2D5	Нет данных	КД205В	Диоды
A2D9	Нет данных	КД205В	Диоды
A2E1	Нет данных	Д229Л	Диоды
A2E3	Нет данных	Д229Л	Диоды
A2E4	Нет данных	КД205Б	Диоды
A2E5	Нет данных	Д229Л	Диоды
A2E9	Нет данных	Д229Л	Диоды
A2F4	Нет данных	КД205А	Диоды
A300	Нет данных	Д229К	Диоды
A3C1	Нет данных	КД205Л	Диоды
A3C3	Нет данных	КД205Л	Диоды

A3C5	Нет данных	КД205Л	Диоды
A3C9	Нет данных	КД205Л	Диоды
A3D1	Нет данных	Д229К	Диоды
A3D3	Нет данных	Д229К	Диоды
A3D5	Нет данных	Д229К	Диоды
A3D9	Нет данных	Д229К	Диоды
A3E1	Нет данных	Д246Б	Диоды
A3E5	Нет данных	Д246Б	Диоды
A3E9	Нет данных	Д246Б	Диоды
AA112	Нет данных	Д10	Диоды
AA112P	Нет данных	Д10	Диоды
AA114E	Нет данных	КД411В	Диоды
AA130	Нет данных	Д10А	Диоды
AA137	Нет данных	Д9В	Диоды
AAZ15	Нет данных	Д312А	Диоды
AAG13G	Нет данных	Д101	Диоды
AAU32	Нет данных	Д311	Диоды
AD150	Нет данных	Д223Б	Диоды
AE150	Нет данных	Д223Б	Диоды
AE3A	Нет данных	КЦ410А	Диоды
AM12	Нет данных	Д229В	Диоды
AM410	Нет данных	Д229К	Диоды
AM42	Нет данных	Д229Е	Диоды
АМО30	Нет данных	Д229В	Диоды
AS3A	Нет данных	КЦ410А	Диоды
AS3C	Нет данных	КЦ409Д	Диоды
AS3C	Нет данных	КЦ409Е	Диоды
AZ6	Нет данных	КС168В	Диоды
AZ8	Нет данных	КС168В	Диоды
B125/110-10	Нет данных	КЦ419Д	Диоды
B250/220-10	Нет данных	КЦ419Ж	Диоды
B250C300	Нет данных	КД205И	Диоды
B2B5	Нет данных	Д229Ж	Диоды
B2D1	Нет данных	Д229К	Диоды
B2D5	Нет данных	Д229К	Диоды
B2D9	Нет данных	Д229К	Диоды
B2E1	Нет данных	Д229Л	Диоды
B2E5	Нет данных	Д229Л	Диоды
B2B9	Нет данных	Д229Ж	Диоды
B3C1	Нет данных	КД205Л	Диоды

B3E1	Нет данных	Д246Б	Диоды
B3E9	Нет данных	Д229Л	Диоды
B3E9	Нет данных	Д246Б	Диоды
B40/35-10	Нет данных	КЦ419Б	Диоды
B587-70	Нет данных	КД105Г	Диоды
B587-85	Нет данных	КД105Д	Диоды
B5C1	Нет данных	Д302	Диоды
B5C5	Нет данных	Д302	Диоды
B5C9	Нет данных	Д303	Диоды
B80/70-10	Нет данных	КЦ419В	Диоды
B80C300	Нет данных	КД204Б	Диоды
BA128	Нет данных	КД103А	Диоды
BA145	Нет данных	МД226А	Диоды
BA147/220	Нет данных	Д207	Диоды
BA147/300	Нет данных	Д208	Диоды
BA179	Нет данных	Д102	Диоды
BA180	Нет данных	ГД511	Диоды
BA180	Нет данных	ГД511А	Диоды
BA180	Нет данных	ГД511Б	Диоды
BA180	Нет данных	ГД511В	Диоды
BA180	Нет данных	КД922В	Диоды
BA582	Нет данных	КД409А-9	Диоды
BA5H5	Нет данных	КД411	Диоды
BA5H5	Нет данных	КД411А	Диоды
BA5H5	Нет данных	КД411АМ	Диоды
BAS16	Нет данных	КД811А1	Диоды
BAS29	Нет данных	КД811Б1	Диоды
BAS32	Нет данных	КД811А	Диоды
BAS32	Нет данных	КД811А1	Диоды
BAS70	Нет данных	ГД113А	Диоды
BAS82	Нет данных	КД409В9	Диоды
BAT18	Нет данных	КД409А9	Диоды
BAT42	Нет данных	КД808А	Диоды
BAV682	Нет данных	КД811Б	Диоды
BAV70	Нет данных	КД704АС-9	Диоды
BAV70	Нет данных	КД629АС-9	Диоды
BAV94	Нет данных	КД803АС-9	Диоды
BAV99	Нет данных	КД811В1	Диоды
BAV99	Нет данных	КД707АС9	Диоды
BAW101	Нет данных	КДС627А	Диоды

BAW101	Нет данных	КДС628А	Диоды
BAW101	Нет данных	КДС111	Диоды
BAW101	Нет данных	КДС111А	Диоды
BAW101	Нет данных	КДС111Б	Диоды
BAW101	Нет данных	КДС111В	Диоды
BAW14	Нет данных	Д226В	Диоды
BAW14TF24	Нет данных	Д226В	Диоды
BAW49	Нет данных	КД106А	Диоды
BAW56G	Нет данных	КДС523	Диоды
BAW56G	Нет данных	КДС523А	Диоды
BAW56G	Нет данных	КДС523Б	Диоды
BAW56G	Нет данных	КДС523В	Диоды
BAW56G	Нет данных	КДС523Г	Диоды
BAW56G	Нет данных	КДС523АМ	Диоды
BAW56G	Нет данных	КДС523ГМ	Диоды
BAW56GT	Нет данных	КДС627А	Диоды
BAW56GT	Нет данных	КДС111А	Диоды
BAW62	Нет данных	КД521А	Диоды
BAW63А	Нет данных	КД521Г	Диоды
BAХ53	Нет данных	КД906	Диоды
BAХ53	Нет данных	КД906А	Диоды
BAХ53	Нет данных	КД906Б	Диоды
BAХ53	Нет данных	КД906В	Диоды
BAХ61	Нет данных	КДС526Б	Диоды
BAХ61	Нет данных	КД914В	Диоды
BAХ63	Нет данных	КДС526Б	Диоды
BAХ63А	Нет данных	КД521Г	Диоды
BAХ80	Нет данных	КД509А	Диоды
BAХ91С/ТЕ1 02	Нет данных	КД521А	Диоды
BAХ95/ТF600	Нет данных	КД521А	Диоды
BAУ21	Нет данных	Д226В	Диоды
BAУ38	Нет данных	КД509А	Диоды
BAУ45	Нет данных	КД407А	Диоды
BAУ45	Нет данных	КД409А	Диоды
BAУ46	Нет данных	КД109Б	Диоды
BAУ63	Нет данных	КД509А	Диоды
BAУ74	Нет данных	КД509А	Диоды
BAУ74	Нет данных	КД510А	Диоды

BAУ89	Нет данных	КД105А	Диоды
BB104	Нет данных	КВС111	Диоды
BB104	Нет данных	КВС111А	Диоды
BB104	Нет данных	КВС111Б	Диоды
BB109	Нет данных	KB109	Диоды
BB109	Нет данных	KB109А	Диоды
BB109	Нет данных	KB109Б	Диоды
BB109	Нет данных	KB109В	Диоды
BB109	Нет данных	KB109Г	Диоды
BB109	Нет данных	KB154А	Диоды
BB109G	Нет данных	KB121	Диоды
BB109G	Нет данных	KB121А	Диоды
BB109G	Нет данных	KB121Б	Диоды
BB113	Нет данных	КВС120	Диоды
BB113	Нет данных	КВС120А	Диоды
BB113	Нет данных	КВС120В	Диоды
BB113	Нет данных	КВС120А1	Диоды
BB113	Нет данных	KB127	Диоды
BB113	Нет данных	KB127А	Диоды
BB113	Нет данных	KB127Б	Диоды
BB113	Нет данных	KB127В	Диоды
BB113	Нет данных	KB127Г	Диоды
BB113	Нет данных	KB142	Диоды
BB113	Нет данных	KB142А	Диоды
BB113	Нет данных	KB142Б	Диоды
BB205	Нет данных	KB122	Диоды
BB205	Нет данных	KB122А	Диоды
BB205	Нет данных	KB122Б	Диоды
BB205	Нет данных	KB122В	Диоды
BB209	Нет данных	KB123А	Диоды
BB209	Нет данных	KB126А5	Диоды
BB209	Нет данных	KB126АГ-5	Диоды
BB240	Нет данных	KB122А	Диоды
BB309	Нет данных	KB130А	Диоды
BB404	Нет данных	KB107В	Диоды
BB405	Нет данных	KB109	Диоды
BB405	Нет данных	KB109А	Диоды
BB405	Нет данных	KB109Б	Диоды
BB405	Нет данных	KB109В	Диоды
BB405	Нет данных	KB109Г	Диоды

BB417	Нет данных	KB109A	Диоды
BB503	Нет данных	KB109	Диоды
BB503	Нет данных	KB109A	Диоды
BB503	Нет данных	KB109Б	Диоды
BB503	Нет данных	KB109В	Диоды
BB503	Нет данных	KB109Г	Диоды
BB505	Нет данных	KB109	Диоды
BB505	Нет данных	KB109A	Диоды
BB505	Нет данных	KB109Б	Диоды
BB505	Нет данных	KB109В	Диоды
BB505	Нет данных	KB109Г	Диоды
BB505	Нет данных	KB152A	Диоды
BB515	Нет данных	KB153A-9	Диоды
BB515	Нет данных	KB156	Диоды
BB515	Нет данных	KB156A9	Диоды
BB609	Нет данных	KB154A	Диоды
BB609A	Нет данных	KB154Б	Диоды
BB619	Нет данных	KB157A9	Диоды
BB619	Нет данных	KB159A-9	Диоды
BB619	Нет данных	KB157	Диоды
BB620	Нет данных	KB155A-9	Диоды
BB620	Нет данных	KB158	Диоды
BB721	Нет данных	KB121A-9	Диоды
BB909	Нет данных	KB144A	Диоды
BBY31	Нет данных	KB109	Диоды
BBY31	Нет данных	KB109A	Диоды
BBY31	Нет данных	KB109Б	Диоды
BBY31	Нет данных	KB109В	Диоды
BBY31	Нет данных	KB122A9	Диоды
BBY42	Нет данных	KB130A-9	Диоды
BC619	Нет данных	KB110	Диоды
BC619	Нет данных	KB110A	Диоды
BC619	Нет данных	KB110Б	Диоды
BC619	Нет данных	KB110В	Диоды
BC619	Нет данных	KB110Г	Диоды
BC619	Нет данных	KB110Д	Диоды
BC619	Нет данных	KB110Е	Диоды
BCA71	Нет данных	КД509A	Диоды
BLY168B	Нет данных	KC168A	Диоды
BLYA168	Нет данных	KC168A	Диоды

BLYA468	Нет данных	KC168A	Диоды
BLYA468A	Нет данных	KC168A	Диоды
BLYA468B	Нет данных	KC168A	Диоды
BR101A	Нет данных	Д242	Диоды
BR102A	Нет данных	Д243	Диоды
BR104A	Нет данных	Д246Б	Диоды
BR106A	Нет данных	КД206В	Диоды
BR205	Нет данных	КД204В	Диоды
BR22	Нет данных	КД205Г	Диоды
BR24	Нет данных	КД205Б	Диоды
BR42	Нет данных	КД205Л	Диоды
BR44	Нет данных	Д246Б	Диоды
BRB1D	Нет данных	КД208А	Диоды
BUS41	Нет данных	КД2998А	Диоды
BUT42	Нет данных	КД808А	Диоды
BVS41	Нет данных	КД2998А	Диоды
BY118	Нет данных	Д245Б	Диоды
BY157	Нет данных	КД105Г	Диоды
BY228	Нет данных	КД241А	Диоды
BY289-300	Нет данных	КД126А	Диоды
BY289-900	Нет данных	КД127А	Диоды
BYD33	Нет данных	КД240И	Диоды
BYV32-15	Нет данных	КД244А	Диоды
BYV95	Нет данных	КД240Д	Диоды
BYW17-100	Нет данных	КД213Г	Диоды
BYW17-100	Нет данных	КД244	Диоды
BYW17-100	Нет данных	КД244А	Диоды
BYW17-100	Нет данных	КД244Б	Диоды
BYW17-200	Нет данных	КЛ213	Диоды
BYW17-200	Нет данных	КД213А	Диоды
BYW17-200	Нет данных	КД213Б	Диоды
BYW17-200	Нет данных	КД213В	Диоды
BYW17-200	Нет данных	КД213Г	Диоды
BYW17-200	Нет данных	КД244В	Диоды
BYW80-200	Нет данных	Д244Г	Диоды
BYW95	Нет данных	КД240Г	Диоды
BYX42/300	Нет данных	Д245	Диоды
BYX42/600	Нет данных	КД206В	Диоды
BYX60-400	Нет данных	Д229Е	Диоды
BYY67	Нет данных	Д245	Диоды

BYY68	Нет данных	Д245	Диоды
BZX29C35V6	Нет данных	Д246	Диоды
BZX29C4V7	Нет данных	КС447А	Диоды
BZX30C10	Нет данных	КС210Е	Диоды
BZX30C10	Нет данных	КС210Ж	Диоды
BZX30C11	Нет данных	КС211Е	Диоды
BZX30C12	Нет данных	КС212Ж	Диоды
BZX30C13	Нет данных	КС213Е	Диоды
BZX30C15	Нет данных	КС215Ж	Диоды
BZX30C18	Нет данных	КС218Ж	Диоды
BZX30C20	Нет данных	КС220Ж	Диоды
BZX30C22	Нет данных	КС222Ж	Диоды
BZX30C24	Нет данных	КС224Ж	Диоды
BZX30C5V6	Нет данных	КС156Г	Диоды
BZX30C7V5	Нет данных	КС175Е	Диоды
BZX30C7V5	Нет данных	КС175Ж	Диоды
BZX30C8V2	Нет данных	КС182Е	Диоды
BZX30C8V2	Нет данных	КС182Ж	Диоды
BZX30C9V1	Нет данных	КС191Е	Диоды
BZX46C10	Нет данных	КС508А	Диоды
BZX46C15	Нет данных	КС508Б	Диоды
BZX46C18	Нет данных	КС508В	Диоды
BZX46C20	Нет данных	КС508Г	Диоды
BZX46C24	Нет данных	КС508Д	Диоды
BZX46C3V3	Нет данных	КС133А	Диоды
BZX46C3V3	Нет данных	КС407А	Диоды
BZX46C3V9	Нет данных	КС407Б	Диоды
BZX46C4V7	Нет данных	КС407В	Диоды
BZX46C5V1	Нет данных	КС407Г	Диоды
BZX46C6V8	Нет данных	КС407Д	Диоды
BZX55C100В	Нет данных	КС600А	Диоды
BZX55C10	Нет данных	КС202А	Диоды
BZX55C10	Нет данных	КС208А	Диоды
BZX55C11	Нет данных	КС207Б	Диоды
BZX55C11	Нет данных	КС208Б	Диоды
BZX55C120В	Нет данных	КС620А	Диоды
BZX55C12	Нет данных	КС207В	Диоды

BZX55C12	Нет данных	KC208B	Диоды
BZX55C2V7	Нет данных	KC126A	Диоды
BZX55C2V7	Нет данных	KC128A	Диоды
BZX55C3	Нет данных	KC126Б	Диоды
BZX55C3	Нет данных	KC128Б	Диоды
BZX55C3V3	Нет данных	KC133A	Диоды
BZX55C3V3	Нет данных	KC126B	Диоды
BZX55C3V3	Нет данных	KC128B	Диоды
BZX55C3V6	Нет данных	KC126B1	Диоды
BZX55C3V6	Нет данных	KC128B1	Диоды
BZX55C3V9	Нет данных	KC126Г	Диоды
BZX55C3V9	Нет данных	KC128Г	Диоды
BZX55C4V3	Нет данных	KC126Г1	Диоды
BZX55C4V3	Нет данных	KC128Г1	Диоды
BZX55C4V7	Нет данных	KC126Д	Диоды
BZX55C4V7	Нет данных	KC128Д	Диоды
BZX55C5V1	Нет данных	KC126Д1	Диоды
BZX55C5V1	Нет данных	KC128Д1	Диоды
BZX55C5V6	Нет данных	KC126E	Диоды
BZX55C5V6	Нет данных	KC128E	Диоды
BZX55C6V2	Нет данных	KC126Ж	Диоды
BZX55C6V2	Нет данных	KC128Ж	Диоды
BZX55C6V8	Нет данных	KC126И	Диоды
BZX55C6V8	Нет данных	KC128И	Диоды
BZX55C7V5	Нет данных	KC126К	Диоды
BZX55C7V5	Нет данных	KC128К	Диоды
BZX55C8V2	Нет данных	KC126Л	Диоды
BZX55C8V2	Нет данных	KC128Л	Диоды
BZX55C9V1	Нет данных	KC126М	Диоды
BZX55C9V1	Нет данных	KC128М	Диоды
BZX78C51	Нет данных	KC55A1	Диоды
BZX79B12	Нет данных	Д813	Диоды
BZX83C10	Нет данных	KC417Ж	Диоды
BZX83C11	Нет данных	KC528A	Диоды
BZX83C12	Нет данных	KC528Б	Диоды
BZX83C13	Нет данных	KC528B	Диоды
BZX83C14	Нет данных	KC528Г	Диоды
BZX83C15	Нет данных	KC528Г	Диоды
BZX83C16	Нет данных	KC528Д	Диоды
BZX83C18	Нет данных	KC528E	Диоды

BZX83C20	Нет данных	KC528Ж	Диоды
BZX83C22	Нет данных	KC528И	Диоды
BZX83C24	Нет данных	KC528К	Диоды
BZX83C27	Нет данных	KC528Л	Диоды
BZX83C30	Нет данных	KC528М	Диоды
BZX83C33	Нет данных	KC528Н	Диоды
BZX83C36	Нет данных	KC528П	Диоды
BZX83C39	Нет данных	KC528Р	Диоды
BZX83C3V3	Нет данных	KC133А	Диоды
BZX83C43	Нет данных	KC528С	Диоды
BZX83C47	Нет данных	KC528Т	Диоды
BZX83C4V7	Нет данных	KC147Г	Диоды
BZX83C51	Нет данных	KC528У	Диоды
BZX83C56	Нет данных	KC528Ф	Диоды
BZX83C5V6	Нет данных	KC417А	Диоды
BZX83C62	Нет данных	KC528Х	Диоды
BZX83C68	Нет данных	KC528Ц	Диоды
BZX83C6V2	Нет данных	KC417Б	Диоды
BZX83C6V8	Нет данных	KC417В	Диоды
BZX83C7V5	Нет данных	KC417Г	Диоды
BZX83C8V2	Нет данных	KC417Д	Диоды
BZX83C9V1	Нет данных	KC417Е	Диоды
BZX85C15	Нет данных	KC509А	Диоды
BZX85C18	Нет данных	KC509Б	Диоды
BZX85C20	Нет данных	KC509В	Диоды
BZX85C4V7	Нет данных	KC456А	Диоды
BZX98C120	Нет данных	KC620А	Диоды
BZX98C130	Нет данных	KC630А	Диоды
BZX98C150	Нет данных	KC650А	Диоды
BZX98C180	Нет данных	KC680А	Диоды
BZY29C4V7	Нет данных	KC447А	Диоды
BZY83C4V7	Нет данных	KC147А	Диоды
BZY83C4V7	Нет данных	KC147Г	Диоды
BZY83D4V7	Нет данных	KC147А	Диоды
BZY85B3V3	Нет данных	KC133А	Диоды
BZY85C4V7	Нет данных	KC447А	Диоды
BZY88C3V9	Нет данных	KC139Г	Диоды
BZY95C12	Нет данных	KC512А	Диоды
BZY95C15	Нет данных	KC515А	Диоды
BZY95C18	Нет данных	KC518А	Диоды

BZY95C22	Нет данных	KC522A	Диоды
BZY95C27	Нет данных	KC527A	Диоды
BZY95C51	Нет данных	KC551A	Диоды
BZY98C120	Нет данных	KC620A	Диоды
BZY98C130	Нет данных	KC630A	Диоды
BZY98C150	Нет данных	KC650A	Диоды
BZY98C180	Нет данных	KC680A	Диоды
C4010	Нет данных	Д102	Диоды
C6041	Нет данных	KC107A	Диоды
C6041M	Нет данных	KC107A	Диоды
C6042	Нет данных	KC115A	Диоды
CD21	Нет данных	КД922Б	Диоды
CD4156	Нет данных	Д2В	Диоды
CDLL200	Нет данных	АД110А	Диоды
CDLL300	Нет данных	Д2	Диоды
CDLL300	Нет данных	Д2Г	Диоды
CDLL300	Нет данных	Д2Д	Диоды
CDLL400	Нет данных	Д2Е	Диоды
CDLL4157	Нет данных	АД110А	Диоды
CDLL5540	Нет данных	КД220Ж	Диоды
CER500B	Нет данных	КД205Е	Диоды
CER69	Нет данных	КД205Г	Диоды
CER69C	Нет данных	КД105В	Диоды
CER70	Нет данных	КД105В	Диоды
CER71B	Нет данных	КД105В	Диоды
CER72C	Нет данных	КД205Е	Диоды
CG84H	Нет данных	КД503В	Диоды
COD1531	Нет данных	Д222Ж	Диоды
COD1555	Нет данных	КД205Е	Диоды
COD1556	Нет данных	КД105В	Диоды
COD16044	Нет данных	KC119A	Диоды
CRG20	Нет данных	КЦ106Ж	Диоды
CRG40	Нет данных	КЦ106А	Диоды
CRG60	Нет данных	КЦ106Б	Диоды
CSB-6	Нет данных	КЦ418	Диоды
CTN100	Нет данных	КД208А	Диоды
СТР100	Нет данных	КД208А	Диоды
CV1930	Нет данных	КВ128А	Диоды
CV1930	Нет данных	КВ128АК	Диоды
CV40	Нет данных	Д246Б	Диоды

CV7	Нет данных	Д808	Диоды
CV836	Нет данных	KB107Г	Диоды
CA100	Нет данных	Д223А	Диоды
CA50	Нет данных	Д102	Диоды
CB100	Нет данных	Д223А	Диоды
CB150	Нет данных	Д102	Диоды
CT163	Нет данных	Д2Ж	Диоды
CT23	Нет данных	Д206	Диоды
CT33	Нет данных	Д206	Диоды
D100	Нет данных	Д229Ж	Диоды
D226	Нет данных	Д37Б	Диоды
D25С	Нет данных	КД205Г	Диоды
D2D	Нет данных	Д101	Диоды
D60H	Нет данных	КЦ201В	Диоды
D80H	Нет данных	КЦ201Г	Диоды
DA106K	Нет данных	КДС526А	Диоды
D203	Нет данных	КД914Б	Диоды
D203	Нет данных	КДС526В	Диоды
D203X	Нет данных	Д2Б	Диоды
D204X	Нет данных	Д2Б	Диоды
DAN202K	Нет данных	КДС523	Диоды
DAN202K	Нет данных	КДС523А	Диоды
DAN202K	Нет данных	КДС523Б	Диоды
DAN202K	Нет данных	КДС523В	Диоды
DAN202K	Нет данных	КДС523Г	Диоды
DAN202K	Нет данных	КДС523АМ	Диоды
DAN202K	Нет данных	КДС523БМ	Диоды
DAN202K	Нет данных	КДС523ВМ	Диоды
DAN202K	Нет данных	КДС523ГМ	Диоды
DAN235K	Нет данных	КД906Г	Диоды
DAN235K	Нет данных	КД906Д	Диоды
DAN235K	Нет данных	КД906Е	Диоды
DAN401	Нет данных	КД914А	Диоды
DAN403	Нет данных	КДС526А	Диоды
DAN403	Нет данных	КДС906Г	Диоды
DAN403	Нет данных	КДС906Д	Диоды
DAN403	Нет данных	КДС906Е	Диоды
DAN801	Нет данных	КД909А	Диоды
DAN801	Нет данных	КД903А	Диоды
DAN801	Нет данных	КД903Б	Диоды

DAP201	Нет данных	КДС526В	Диоды
DAP202KVA	Нет данных	КДС523А	Диоды
DAP202KVA	Нет данных	КДС523Б	Диоды
DAP202KVA	Нет данных	КДС523В	Диоды
DAP202KVA	Нет данных	КДС523Г	Диоды
DAP202KVA	Нет данных	КДС523АМ	Диоды
DAP202KVA	Нет данных	КДС523БМ	Диоды
DAP202KVA	Нет данных	КДС523ВМ	Диоды
DAP202KVA	Нет данных	КДС523ГМ	Диоды
DAP203	Нет данных	КДС526В	Диоды
DAP209	Нет данных	КДС523А	Диоды
DAP209	Нет данных	КДС523Б	Диоды
DAP209	Нет данных	КДС523В	Диоды
DAP209	Нет данных	КДС523Г	Диоды
DAP209	Нет данных	КДС523АМ	Диоды
DAP209	Нет данных	КДС523БМ	Диоды
DAP209	Нет данных	КДС523ВМ	Диоды
DAP209	Нет данных	КДС523ГМ	Диоды
DAP401	Нет данных	КДС526А	Диоды
DAP801	Нет данных	КД903А	Диоды
DAP801	Нет данных	КД903Б	Диоды
DAP801	Нет данных	КД903В	Диоды
DAP801	Нет данных	КД908А	Диоды
DAP801	Нет данных	КД909А	Диоды
DD003	Нет данных	КД205Г	Диоды
DD006	Нет данных	КД205Б	Диоды
DD056	Нет данных	КД205Б	Диоды
DD236	Нет данных	Д246Б	Диоды
DD266	Нет данных	Д246Б	Диоды
DD4521	Нет данных	Д242	Диоды
DD4526	Нет данных	Д246Б	Диоды
DE112	Нет данных	КД922Б	Диоды
DFC10	Нет данных	КД411Б	Диоды
DK751	Нет данных	Д229К	Диоды
DK751	Нет данных	Д205Л	Диоды
DK752	Нет данных	КВ119А	Диоды
DKV6516	Нет данных	КВ116А-1	Диоды
DKV6517	Нет данных	Д226В	Диоды
DP695	Нет данных	Д208	Диоды
DP698	Нет данных	Д209	Диоды

DP699	Нет данных	Д208	Диоды
DS866	Нет данных	КЦ201Д	Диоды
DT230H	Нет данных	Д2Л9	Диоды
E1M3	Нет данных	КД411А	Диоды
E1M3	Нет данных	КД411АМ	Диоды
E1M3	Нет данных	КД411БМ	Диоды
E2M3	Нет данных	КД409БМ	Диоды
E3B3	Нет данных	Д304	Диоды
E3E	Нет данных	Д245Б	Диоды
E3H3	Нет данных	Д247Б	Диоды
E3K3	Нет данных	Д248Б	Диоды
E3K3	Нет данных	Д234Б	Диоды
E5A3	Нет данных	Д305	Диоды
E6B3	Нет данных	Д242	Диоды
E6C3	Нет данных	Д215	Диоды
E6C3	Нет данных	Д215А	Диоды
E6C3	Нет данных	КЦ109А	Диоды
E6E3	Нет данных	Д245	Диоды
E6G3	Нет данных	КД412Г	Диоды
E6M3	Нет данных	КД203Г	Диоды
E6N3	Нет данных	КД210Б	Диоды
EG100	Нет данных	КД205Б	Диоды
END400	Нет данных	КД205Б	Диоды
EQA01-06	Нет данных	КС468А	Диоды
EQA03-09В	Нет данных	Д809	Диоды
ER405	Нет данных	КД411ВМ	Диоды
ERD600	Нет данных	КД205Ж	Диоды
ESP5100	Нет данных	Д304	Диоды
ESP5300	Нет данных	Д245Б	Диоды
F1E3	Нет данных	КД2997В	Диоды
F1K3	Нет данных	Д248Б	Диоды
F1K3	Нет данных	Д234Б	Диоды
F2A3	Нет данных	Д242	Диоды
F2B3	Нет данных	Д242	Диоды
F2C3	Нет данных	КД509А	Диоды
F2H3	Нет данных	КД206Б	Диоды
F2M3	Нет данных	КД203Г	Диоды
F2N3	Нет данных	КД210Б	Диоды
FD100	Нет данных	Д245Б	Диоды
FD600	Нет данных	КД521А	Диоды

FDN600	Нет данных	КД521А	Диоды
FPZ5V6	Нет данных	К2456А	Диоды
FSA2510M	Нет данных	КД919А	Диоды
FSA2563M	Нет данных	КД903А	Диоды
FSA2563M	Нет данных	КД903Б	Диоды
G1010	Нет данных	Д242	Диоды
G1010	Нет данных	Д424	Диоды
G129	Нет данных	Д219С	Диоды
G129	Нет данных	Д220С	Диоды
G129	Нет данных	Д223С	Диоды
G1502	Нет данных	КД213В	Диоды
G1502	Нет данных	КД213А	Диоды
G1502	Нет данных	КД213Б	Диоды
G1502	Нет данных	КД213В	Диоды
G233	Нет данных	КВ117А	Диоды
G233	Нет данных	КВ117Б	Диоды
G3010	Нет данных	Д425	Диоды
G4010	Нет данных	Д426Б	Диоды
G65HZ	Нет данных	Д248Б	Диоды
G6HZ	Нет данных	КД206В	Диоды
G6HZ	Нет данных	КД210Б	Диоды
G8010	Нет данных	КД210Б	Диоды
GD11E	Нет данных	Д10А	Диоды
GD3E	Нет данных	Д104А	Диоды
GD72E3	Нет данных	Д9В	Диоды
GD72E4	Нет данных	Д9В	Диоды
GD72E5	Нет данных	Д103	Диоды
GP330	Нет данных	КД521Г	Диоды
GP350	Нет данных	КД509А	Диоды
GP360	Нет данных	КД521Б	Диоды
GPM2NA	Нет данных	Д9В	Диоды
GPP15B	Нет данных	КД208А-1	Диоды
GPP1J	Нет данных	КД4ПБ	Диоды
GSA30E	Нет данных	КД202К	Диоды
GV35Z	Нет данных	КД221Б	Диоды
GV3SY	Нет данных	КД212В	Диоды
GV3SY	Нет данных	КД212Г	Диоды
H6010	Нет данных	КД206В	Диоды
HD4101	Нет данных	КД519А	Диоды
HD4101	Нет данных	КД519Б	Диоды

HD5000	Нет данных	КД514А	Диоды
HD5000	Нет данных	ГД508А	Диоды
HD5000	Нет данных	ГД508Б	Диоды
HDS9009	Нет данных	КД509А	Диоды
HDS901	Нет данных	КД521Г	Диоды
HMG3064	Нет данных	КД521А	Диоды
HMG3596	Нет данных	КД521Г	Диоды
HMG3598	Нет данных	КД521А	Диоды
HMG3600	Нет данных	КД509А	Диоды
HMG3873	Нет данных	КД509А	Диоды
HMG4150	Нет данных	КД509А	Диоды
HMG4319	Нет данных	КД521А	Диоды
HMG4322	Нет данных	КД509А	Диоды
HMG626А	Нет данных	Д220	Диоды
HMG662	Нет данных	Д220Б	Диоды
HMG662А	Нет данных	Д220Б	Диоды
HMG663	Нет данных	Д220Б	Диоды
HMG844	Нет данных	Д220Б	Диоды
HMG904	Нет данных	КД521Г	Диоды
HMG904А	Нет данных	КД521Г	Диоды
HMG907	Нет данных	КД521Г	Диоды
HMG907А	Нет данных	КД521Г	Диоды
HP9	Нет данных	Д818А	Диоды
HS033А	Нет данных	КС133А	Диоды
HS033В	Нет данных	КС133А	Диоды
HS2039	Нет данных	КС139А	Диоды
HS3	Нет данных	КЦ106А	Диоды
HS2	Нет данных	КЦ106А	Диоды
HS6	Нет данных	КЦ106В	Диоды
HS7033	Нет данных	КС133А	Диоды
HS9010	Нет данных	КД521Г	Диоды
HS9501	Нет данных	КД521А	Диоды
HS9504	Нет данных	КД521А	Диоды
HS9507	Нет данных	КД521А	Диоды
HV035S	Нет данных	КЦ111А	Диоды
HV03SS	Нет данных	КЦ111А	Диоды
HVC40	Нет данных	КЦ201Б	Диоды
1N4365	Нет данных	КД205Л	Диоды
JE2	Нет данных	КД205Л	Диоды
K1C5	Нет данных	Д2375	Диоды

K2C5	Нет данных	Д237А	Диоды
KRL10	Нет данных	КС106Г	Диоды
KVF10	Нет данных	КЦ201Д	Диоды
LAC2002	Нет данных	КС147А	Диоды
LD2А	Нет данных	КД109А	Диоды
LD4RA	Нет данных	КД109А	Диоды
LDD10	Нет данных	КД521Б	Диоды
LDD15	Нет данных	КД521Б	Диоды
LDD50	Нет данных	КД521Б	Диоды
LDD5	Нет данных	КД521Б	Диоды
LFD8	Нет данных	КД106В	Диоды
LR33H	Нет данных	КС133А	Диоды
M101P04	Нет данных	Д231Б	Диоды
M14	Нет данных	Д229В	Диоды
M1B1	Нет данных	КД208А	Диоды
M1B5	Нет данных	КД208А	Диоды
M1B9	Нет данных	КД208А	Диоды
M4E9	Нет данных	КЦ409В	Диоды
M4HZ	Нет данных	Д229Е	Диоды
M500В	Нет данных	КД205Е	Диоды
M500С	Нет данных	КД205А	Диоды
M68	Нет данных	Д229Ж	Диоды
M69С	Нет данных	КД205Г	Диоды
M70В	Нет данных	Д7Ж	Диоды
M70С	Нет данных	КД407А	Диоды
M70С	Нет данных	КД205Б	Диоды
M72В	Нет данных	КД105В	Диоды
MA1120	Нет данных	Д813	Диоды
MA145	Нет данных	КВ146	Диоды
MA161	Нет данных	КД513А	Диоды
MA165	Нет данных	КД711А	Диоды
MA166	Нет данных	КД513А	Диоды
MA166	Нет данных	КД513Б	Диоды
MA215	Нет данных	КД205В	Диоды
MA231	Нет данных	Д242	Диоды
MA232	Нет данных	Д243	Диоды
MA240	Нет данных	Д244	Диоды
MA27W	Нет данных	КС115А	Диоды
MA345	Нет данных	КВ146	Диоды
MA4303	Нет данных	КД509А	Диоды

MA4304	Нет данных	КД509А	Диоды
MA4305	Нет данных	КД509А	Диоды
MA4306	Нет данных	КД509А	Диоды
MA4307	Нет данных	КД512А	Диоды
MA4308	Нет данных	КД512А	Диоды
MA4761	Нет данных	KB113Б	Диоды
MA4KO72-184	Нет данных	KB115А	Диоды
MA4KO72-184	Нет данных	KB115Б	Диоды
MA4KO72-184	Нет данных	KB115В	Диоды
MA4KO72-975	Нет данных	KB115А	Диоды
MA4KO72-975	Нет данных	KB115Б	Диоды
MA4KO72-975	Нет данных	KB115В	Диоды
MA56	Нет данных	КД923А	Диоды
MA856	Нет данных	КД532А	Диоды
MAD1108С	Нет данных	КД917А	Диоды
MAD1108Р	Нет данных	КД917А	Диоды
MAD1130С	Нет данных	КД919А	Диоды
MB236	Нет данных	КД208А	Диоды
MB253	Нет данных	Д229К	Диоды
MB254	Нет данных	Д229Л	Диоды
MB258	Нет данных	Д229Ж	Диоды
MB259	Нет данных	КД205Г	Диоды
MB260	Нет данных	КД205Л	Диоды
MB261	Нет данных	КД205В	Диоды
MB262	Нет данных	Д229К	Диоды
MB263	Нет данных	КД205Б	Диоды
MB264	Нет данных	Д229Л	Диоды
MB265	Нет данных	КД205А	Диоды
MB267	Нет данных	КД205Ж	Диоды
MB270	Нет данных	Д229Ж	Диоды
MB271	Нет данных	КД205Л	Диоды
MB272	Нет данных	Д229К	Диоды
MB273	Нет данных	Д229Л	Диоды
MB336	Нет данных	КД106А	Диоды

MBR10100	Нет данных	КД271Г	Диоды
MBR1070	Нет данных	КД271В	Диоды
MBR1520	Нет данных	КД272А	Диоды
MBR1545СТ	Нет данных	КД238А	Диоды
MBR2402F	Нет данных	КД273Г	Диоды
MBR2520	Нет данных	КД273А	Диоды
MBR750	Нет данных	КД270В	Диоды
MC030	Нет данных	Д226В	Диоды
MC030А	Нет данных	Д226В	Диоды
MC0905А	Нет данных	КД521Г	Диоды
MC108	Нет данных	КД509А	Диоды
MC433	Нет данных	КД521А	Диоды
MC461А	Нет данных	КД522А	Диоды
MC51	Нет данных	Д226В	Диоды
MC52	Нет данных	КД521А	Диоды
MC5321	Нет данных	КД521Г	Диоды
MC53	Нет данных	КД521Г	Диоды
MC55	Нет данных	КД521Б	Диоды
MC58	Нет данных	КД509А	Диоды
MC59	Нет данных	КД521Б	Диоды
MC6010А	Нет данных	КД168А	Диоды
MC6015А	Нет данных	Д811	Диоды
MC60	Нет данных	КД401Б	Диоды
MC903	Нет данных	КД509А	Диоды
MC905	Нет данных	КД521Г	Диоды
MC906	Нет данных	КД521Г	Диоды
MC906А	Нет данных	КД521Г	Диоды
MC908	Нет данных	КД509А	Диоды
MC908А	Нет данных	КД509А	Диоды
MCPD521А	Нет данных	КД521Б	Диоды
MCPD521В	Нет данных	КД521Б	Диоды
MCPD521С	Нет данных	КД521Б	Диоды
MGD73	Нет данных	КД521А	Диоды
MGDA39	Нет данных	КС139А	Диоды
MHD611	Нет данных	КД521А	Диоды
MHD612	Нет данных	КД521А	Диоды
MHD614	Нет данных	КД521А	Диоды
MHD615	Нет данных	КД521А	Диоды
MHD616	Нет данных	КД509А	Диоды
МК39С-Н	Нет данных	КС139А	Диоды

MM1001	Нет данных	КД521А	Диоды
MMBD511	Нет данных	АД110А	Диоды
MMC1002	Нет данных	КД521А	Диоды
MMC1003	Нет данных	КД5214	Диоды
MMC1004	Нет данных	КД521А	Диоды
MMC1005	Нет данных	КД521А	Диоды
MMC1007	Нет данных	КД521А	Диоды
MR100	Нет данных	МД218	Диоды
MR1337-2	Нет данных	Д229Ж	Диоды
MR1337-4	Нет данных	Д229К	Диоды
MR1337-5	Нет данных	Д229Л	Диоды
MR2402F	Нет данных	КД273Г	Диоды
MR47С-Н	Нет данных	КС147А	Диоды
MR80	Нет данных	МД217	Диоды
MR90	Нет данных	МД218	Диоды
MS5	Нет данных	Д305	Диоды
MT020А	Нет данных	КД205Г	Диоды
MT030	Нет данных	КД205В	Диоды
MT030А	Нет данных	КД205Б	Диоды
MT040	Нет данных	КД205В	Диоды
MT040А	Нет данных	КД205Б	Диоды
MT050	Нет данных	КД205А	Диоды
MT050А	Нет данных	КД205А	Диоды
MT060	Нет данных	КД205Ж	Диоды
MT060А	Нет данных	КД205Ж	Диоды
MT14	Нет данных	Д229В	Диоды
MT2061	Нет данных	КД109В	Диоды
MT206	Нет данных	КД109В	Диоды
MT44	Нет данных	Д229Е	Диоды
MT458	Нет данных	Д223Б	Диоды
MT462А	Нет данных	КД103А	Диоды
MT482В	Нет данных	КД522Б	Диоды
MT5140	Нет данных	КД103А	Диоды
MT705	Нет данных	КД512Б	Диоды
MV1656	Нет данных	КВ116А-1	Диоды
MZ1009	Нет данных	Д818А	Диоды
MZ4622	Нет данных	КС139А	Диоды
MZ4624	Нет данных	КС147А	Диоды
MZ4А	Нет данных	КС147А	Диоды
MZ6А	Нет данных	КС168А	Диоды

MZC3	Нет данных	KC133A	Диоды
N5465C	Нет данных	KC112A-1	Диоды
N5465C	Нет данных	KB12Б-1	Диоды
NC47	Нет данных	KC547B	Диоды
OA91A	Нет данных	Д104А	Диоды
P100A	Нет данных	Д229Ж	Диоды
P100B	Нет данных	КД208А	Диоды
P1010	Нет данных	Д242	Диоды
P12070A	Нет данных	Д229Л	Диоды
P150B	Нет данных	КД208А	Диоды
P200A	Нет данных	КД205Л	Диоды
P2010	Нет данных	Д243	Диоды
P205	Нет данных	Д206	Диоды
P2K5	Нет данных	Д210	Диоды
P2M5	Нет данных	Д211	Диоды
P3010	Нет данных	Д245	Диоды
P400A	Нет данных	Д229Л	Диоды
P4F5	Нет данных	КД204Б	Диоды
P4F5	Нет данных	МД226А	Диоды
P4HZ	Нет данных	Д246Б	Диоды
P4K5	Нет данных	КД205Е	Диоды
P4M5	Нет данных	КД105В	Диоды
P4H5	Нет данных	Д7Ж	Диоды
P4H5	Нет данных	МД226	Диоды
P5010	Нет данных	КД206Б	Диоды
P5D5	Нет данных	Д229В	Диоды
P665	Нет данных	КД205В	Диоды
P6F6	Нет данных	КД205Г	Диоды
P6HZ	Нет данных	КД206В	Диоды
P6K5	Нет данных	КД205А	Диоды
P6M5	Нет данных	КД205Ж	Диоды
P7G5	Нет данных	Д229К	Диоды
P7H5	Нет данных	Д246Б	Диоды
P8010	Нет данных	КД210Б	Диоды
P8HZ	Нет данных	КД210Б	Диоды
PC116	Нет данных	Д901А	Диоды
PC116	Нет данных	Д901Б	Диоды
PC116	Нет данных	Д901В	Диоды
PC116	Нет данных	Д901Г	Диоды
PC116	Нет данных	Д901Д	Диоды

PC116	Нет данных	Д901Е	Диоды
PD116	Нет данных	МД218	Диоды
PD126	Нет данных	Д220Б	Диоды
PD127	Нет данных	Д312А	Диоды
PD133	Нет данных	Д101	Диоды
PD5006А	Нет данных	КС147А	Диоды
PD6004А	Нет данных	КС139А	Диоды
PD6010	Нет данных	КД206В	Диоды
PD6010А	Нет данных	КС168А	Диоды
PD6045	Нет данных	КС139А	Диоды
PD6047	Нет данных	КС147А	Диоды
PD6051	Нет данных	КС168А	Диоды
PD6056	Нет данных	Д811	Диоды
PD6202	Нет данных	КС147А	Диоды
PD6206	Нет данных	КС168А	Диоды
PD911	Нет данных	Д210	Диоды
PD912	Нет данных	Д211	Диоды
PD914	Нет данных	МД217	Диоды
PD915	Нет данных	МД218	Диоды
PD916	Нет данных	МД218	Диоды
PFF2	Нет данных	КЦ412В	Диоды
PR103	Нет данных	КД226А	Диоды
PS120	Нет данных	КД205Г	Диоды
PS130	Нет данных	КД205В	Диоды
PS140	Нет данных	КД205Б	Диоды
PS150	Нет данных	КД205А	Диоды
PS160	Нет данных	КД205Ж	Диоды
PS2415	Нет данных	Д211	Диоды
PS2416	Нет данных	МД217	Диоды
PS2417	Нет данных	МД218	Диоды
PS440	Нет данных	Д229Е	Диоды
PS5301	Нет данных	Д204	Диоды
PS5302	Нет данных	Д205	Диоды
PS5303	Нет данных	КЦ40А1	Диоды
PS632	Нет данных	Д226В	Диоды
PS633	Нет данных	Д226В	Диоды
PV003	Нет данных	КВ103А	Диоды
PV003	Нет данных	КВ103Б	Диоды
PV008	Нет данных	КВ106А	Диоды
PV008	Нет данных	КВ106Б	Диоды

PV1505-15	Нет данных	KB101	Диоды
PX100	Нет данных	Д2206	Диоды
PX50	Нет данных	Д220	Диоды
PA05	Нет данных	Д305	Диоды
PE10	Нет данных	Д304	Диоды
PE20	Нет данных	Д243Б	Диоды
PE40	Нет данных	Д246Б	Диоды
PE60	Нет данных	Д248Б	Диоды
PK236	Нет данных	КС162А	Диоды
PH1217	Нет данных	KB107А	Диоды
PH1237	Нет данных	KB107Б	Диоды
PT520	Нет данных	КД205Л	Диоды
PT530	Нет данных	Д229К	Диоды
PT540	Нет данных	Д229Л	Диоды
Q12-200А	Нет данных	КД521Д	Диоды
Q12-200Т	Нет данных	КД521Д	Диоды
Q12-300	Нет данных	КД521Д	Диоды
Q12-300А	Нет данных	КД521Д	Диоды
Q12-300В	Нет данных	КД521Д	Диоды
R040	Нет данных	КД411Г	Диоды
R250С	Нет данных	КД412Б	Диоды
R3400606	Нет данных	КД412В	Диоды
R3400806	Нет данных	КД412Б	Диоды
R421	Нет данных	Д243	Диоды
R602	Нет данных	Д243Б	Диоды
R604	Нет данных	Д246	Диоды
R606	Нет данных	КД206В	Диоды
R612	Нет данных	Д243	Диоды
R614	Нет данных	Д246Б	Диоды
R616	Нет данных	КД206В	Диоды
R704	Нет данных	КД416А	Диоды
RD264	Нет данных	Д10	Диоды
RD30ЕС	Нет данных	КД531В	Диоды
RD7АН	Нет данных	КС482А	Диоды
RD91МВ1	Нет данных	Д809	Диоды
RL252	Нет данных	Д103	Диоды
RL252	Нет данных	Д103А	Диоды
RLS4450	Нет данных	КД504А	Диоды
RM15ТС40	Нет данных	КД529А	Диоды
RM15ТС40	Нет данных	КД529В	Диоды

RM15TC40	Нет данных	КД529Г	Диоды
RZ18	Нет данных	КС218Ж	Диоды
RZ22	Нет данных	КС222Ж	Диоды
RZZ11	Нет данных	КС211Ж	Диоды
S1,5-0,5	Нет данных	КД208А	Диоды
S101	Нет данных	КД205Г	Диоды
S106	Нет данных	Д7Ж	Диоды
S10VB60	Нет данных	Д223Б	Диоды
S125	Нет данных	КД206В	Диоды
S15	Нет данных	КД205А	Диоды
S15S6	Нет данных	КД272В	Диоды
S17	Нет данных	КД205Г	Диоды
S18А	Нет данных	КД205А	Диоды
S19	Нет данных	Д7Ж	Диоды
S1R60	Нет данных	КД109В	Диоды
S1RBA60	Нет данных	КД109В	Диоды
S20-06	Нет данных	Д248Б	Диоды
S205	Нет данных	Д210	Диоды
S206	Нет данных	Д211	Диоды
S208	Нет данных	МД217	Диоды
S210	Нет данных	МД218	Диоды
S219	Нет данных	Д7Ж	Диоды
S222	Нет данных	КД205Г	Диоды
S223	Нет данных	КД205В	Диоды
S234	Нет данных	КД105Г	Диоды
S23А	Нет данных	КД205Ж	Диоды
S252	Нет данных	КД205Г	Диоды
S253	Нет данных	КД205В	Диоды
S256	Нет данных	КД105Ж	Диоды
S26	Нет данных	Д229К	Диоды
S28	Нет данных	КД105Г	Диоды
S2А-12	Нет данных	Д243	Диоды
S2E20	Нет данных	КД205Г	Диоды
S2E60	Нет данных	КД205Ж	Диоды
S30	Нет данных	КД205Ж	Диоды
S31	Нет данных	КД205В	Диоды
S35А320FR	Нет данных	Д215	Диоды
S35А320FR	Нет данных	Д215А	Диоды
S427	Нет данных	КД210Б	Диоды
S48	Нет данных	КД205А	Диоды

S4M	Нет данных	Д232	Диоды
S4M	Нет данных	Д232А	Диоды
S5A1	Нет данных	Д304	Диоды
S5A2	Нет данных	Д243Б	Диоды
S5A3	Нет данных	Д245Б	Диоды
S5A6	Нет данных	Д248Б	Диоды
S5AN12	Нет данных	КД206Б	Диоды
S5AN12	Нет данных	КД206В	Диоды
S5AN12	Нет данных	КД206Г	Диоды
S65250	Нет данных	КД509А	Диоды
S83	Нет данных	Д229К	Диоды
S8A12	Нет данных	КД210Б	Диоды
S92А	Нет данных	КД205Л	Диоды
SA283	Нет данных	Д202	Диоды
SC5100	Нет данных	КД509А	Диоды
SD11F	Нет данных	Д101	Диоды
SD17	Нет данных	КД205Г	Диоды
SD1А	Нет данных	КД205Ж	Диоды
SD4756А	Нет данных	КС547В	Диоды
SD51	Нет данных	КД2991А	Диоды
SD91А	Нет данных	Д229Ж	Диоды
SD92А	Нет данных	КД205Л	Диоды
SD93	Нет данных	Д229К	Диоды
SDA113В	Нет данных	КД226А	Диоды
SDA113С	Нет данных	КД226Б	Диоды
SDA113D	Нет данных	КД226В	Диоды
SDA113E	Нет данных	КД226Г	Диоды
SDA113P	Нет данных	КД226Д	Диоды
SDR3008	Нет данных	КЦ401Г	Диоды
SDR6003	Нет данных	КД243В	Диоды
SE05	Нет данных	КД205Г	Диоды
SE05В	Нет данных	КД205Ж	Диоды
SE1	Нет данных	КД208А	Диоды
SE5	Нет данных	КД208А	Диоды
SED107	Нет данных	Д10	Диоды
SFD83	Нет данных	КД521Г	Диоды
SG211	Нет данных	Д105	Диоды
SG211	Нет данных	Д106	Диоды
SG5200	Нет данных	КД521А	Диоды
SG5260	Нет данных	КД521А	Диоды

SHVM15	Нет данных	КЦ201Е	Диоды
SJ103Е	Нет данных	Д304	Диоды
SJ103К	Нет данных	Д304	Диоды
SJ104Е	Нет данных	Д242	Диоды
SJ104К	Нет данных	Д242	Диоды
SJ203Е	Нет данных	Д243Б	Диоды
SJ203К	Нет данных	Д243Б	Диоды
SJ304Е	Нет данных	Д243	Диоды
SJ304К	Нет данных	Д243	Диоды
SK802	Нет данных	КД270А	Диоды
SK808	Нет данных	КД270В	Диоды
SL3	Нет данных	Д245Б	Диоды
SL92	Нет данных	МД226Е	Диоды
SM20	Нет данных	КД205Л	Диоды
SM230	Нет данных	Д229К	Диоды
SM400	Нет данных	КЦ412А	Диоды
SN3142В	Нет данных	КС119А	Диоды
SP6	Нет данных	КЦ106Б	Диоды
SPD5817	Нет данных	АД516А	Диоды
SPD5817	Нет данных	АД516Б	Диоды
SPG100	Нет данных	КЦ106Г	Диоды
SR1002	Нет данных	КД271А	Диоды
SR504	Нет данных	КД270Г	Диоды
SR520	Нет данных	КД269А	Диоды
SR580	Нет данных	КД269В	Диоды
SR712F	Нет данных	КД416Б	Диоды
SR714F	Нет данных	КД416А	Диоды
SRS360	Нет данных	КД202Р	Диоды
ST23	Нет данных	Д219С	Диоды
ST23	Нет данных	Д220С	Диоды
ST23	Нет данных	Д223С	Диоды
STB2	Нет данных	КС113А	Диоды
SV131	Нет данных	Д818А	Диоды
SV134	Нет данных	Д811	Диоды
SV31	Нет данных	КД109Б	Диоды
SVC151	Нет данных	КВ135А	Диоды
SVC252	Нет данных	КВ132А	Диоды
SVM9010	Нет данных	Д818А	Диоды
SVM9011	Нет данных	Д818А	Диоды
SVM9020	Нет данных	Д818А	Диоды

SVM9021	Нет данных	Д818А	Диоды
SVM905	Нет данных	Д818А	Диоды
SVM91	Нет данных	Д818А	Диоды
SW05	Нет данных	КД205Г	Диоды
SW05B	Нет данных	КД206Ж	Диоды
SWISS	Нет данных	КД205Л	Диоды
SWISS	Нет данных	Д229Ж	Диоды
SZ11	Нет данных	Д811	Диоды
SZ3-120-20-25	Нет данных	КС620А	Диоды
SZ3-120-5-25	Нет данных	КС620Н	Диоды
SZ3-130-10-25	Нет данных	КС630А	Диоды
SZ3-150-20-25	Нет данных	КС650А	Диоды
SZ3-180-20-25	Нет данных	КС680А	Диоды
SZ9	Нет данных	Д818А	Диоды
SZ5P5-20-20-1	Нет данных	КС220Ж	Диоды
TF24	Нет данных	Д226В	Диоды
TK20	Нет данных	КД205Л	Диоды
TK40	Нет данных	Д229Л	Диоды
TM17	Нет данных	КД202В	Диоды
TM37	Нет данных	КД202Ж	Диоды
TM47	Нет данных	КД202К	Диоды
TM57P	Нет данных	КД202М	Диоды
TM64	Нет данных	КД202Р	Диоды
TM7	Нет данных	КД202АП	Диоды
TMD45	Нет данных	Д207	Диоды
TR251	Нет данных	КД2994Б	Диоды
TR251	Нет данных	КД2994В	Диоды
TR251	Нет данных	КД2994Г	Диоды
TR251	Нет данных	КД2999А	Диоды
TR251	Нет данных	КД2994А	Диоды
TS1	Нет данных	Д229Ж	Диоды
TS2	Нет данных	КД205Л	Диоды
TS4	Нет данных	Д229Л	Диоды
TSZ6.2	Нет данных	КС162А	Диоды
UC1610	Нет данных	КД917А	Диоды

UP12069	Нет данных	КД205Л	Диоды
UP12070	Нет данных	Д229Л	Диоды
UR215	Нет данных	Д303	Диоды
URE100X	Нет данных	Д304	Диоды
URG100X	Нет данных	КЦ109А	Диоды
US60А	Нет данных	Д902	Диоды
UT112	Нет данных	Д229Ж	Диоды
UT113	Нет данных	КД205Л	Диоды
UT114	Нет данных	Д229К	Диоды
UT115	Нет данных	Д229Л	Диоды
UT212	Нет данных	Д229К	Диоды
UT213	Нет данных	Д229Л	Диоды
UT3020	Нет данных	КД226Г	Диоды
UT3040	Нет данных	Д304	Диоды
UTX3105	Нет данных	АД516А	Диоды
UTX3105	Нет данных	АД516Б	Диоды
V10	Нет данных	КЦ409А	Диоды
V346	Нет данных	Д902	Диоды
V910	Нет данных	КВ114А	Диоды
VC556V	Нет данных	КВ139А	Диоды
VC885D	Нет данных	КВ110А	Диоды
VLA-722	Нет данных	КВ114Б	Диоды
VLA-722	Нет данных	КВ139А	Диоды
VSK2045	Нет данных	КД238БС	Диоды
VVC861	Нет данных	КВ110Б	Диоды
VVC861	Нет данных	КВ110В	Диоды
VVC861	Нет данных	КВ110Г	Диоды
VVC861	Нет данных	КВ110Д	Диоды
VVC861	Нет данных	КВ110Е	Диоды
VVC861	Нет данных	КВ113А	Диоды
VVC898	Нет данных	КВ104А	Диоды
VVC901	Нет данных	КВ104Б	Диоды
VVC901	Нет данных	КВ104В	Диоды
VVC901	Нет данных	КВ104Г	Диоды
VVC901	Нет данных	КВ104Д	Диоды
VVC901	Нет данных	КВ104Е	Диоды
VVC901	Нет данных	КВ105А	Диоды
VVC	Нет данных	1027 КР105Б	Диоды
VVC	Нет данных	КВ117А	Диоды

VVC	Нет данных	1638 KB117Б	Диоды
VVC	Нет данных	KB102A	Диоды
WC925	Нет данных	KB102Б	Диоды
WC925	Нет данных	KB102B	Диоды
WC925	Нет данных	KB102Г	Диоды
WC925	Нет данных	KB102Д	Диоды
WC925	Нет данных	КЦ105В	Диоды
X60C	Нет данных	Д229Ж	Диоды
XC10	Нет данных	КД205Л	Диоды
XC17	Нет данных	КЦ201Г	Диоды
Z1500	Нет данных	KC156A	Диоды
Z1555	Нет данных	KC156A	Диоды
Z1560	Нет данных	KC156A	Диоды
Z1565	Нет данных	KC156A	Диоды
Z1570	Нет данных	KC156A	Диоды
Z1A11	Нет данных	Д811	Диоды
Z1A5,6	Нет данных	KC156A	Диоды
Z1A6,8	Нет данных	KC168A	Диоды
Z4A15	Нет данных	KC551A	Диоды
Z4B68	Нет данных	KC568B	Диоды
Z80F	Нет данных	KC156A	Диоды
ZC831	Нет данных	КД134А9	Диоды
ZC833	Нет данных	KB134A	Диоды
ZC833	Нет данных	KB117A	Диоды
ZC833	Нет данных	KB117B	Диоды
ZD13	Нет данных	KC515A	Диоды
ZF3,3	Нет данных	KC113A	Диоды
ZMM5257	Нет данных	KC533A	Диоды
ZP151	Нет данных	KC551A	Диоды
ZPD3,3	Нет данных	KC106A9	Диоды
ZR936-50	Нет данных	Д810	Диоды
ZR937-50	Нет данных	Д810	Диоды
ZRY82	Нет данных	KC591A	Диоды

зарубежный	тип корпуса	отечественный	тип элемента
150-325РАН1200	Нет данных	КУ111А	Тиристоры
150-325РАН1200	Нет данных	КУ111Б	Тиристоры
150-325РАН1200	Нет данных	КУ211Д	Тиристоры
1N4202	Нет данных	КУ202А	Тиристоры
1N4202	Нет данных	КУ202Б	Тиристоры
1N4202	Нет данных	КУ202В	Тиристоры
1N4202	Нет данных	КУ202Г	Тиристоры
1N4202	Нет данных	КУ202Д	Тиристоры
1N4202	Нет данных	КУ202Е	Тиристоры
1N4202	Нет данных	КУ202Ж	Тиристоры
1N4202	Нет данных	КУ202И	Тиристоры
1N4202	Нет данных	КУ202К	Тиристоры
1N4202	Нет данных	КУ202Л	Тиристоры
1N4202	Нет данных	КУ202М	Тиристоры
1N4202	Нет данных	КУ202Н	Тиристоры
2-ТА92525	Нет данных	КУ220А	Тиристоры
2-ТА92525	Нет данных	КУ220Б	Тиристоры
2-ТА92525	Нет данных	КУ220В	Тиристоры
2-ТА92525	Нет данных	КУ220Г	Тиристоры
2-ТА92525	Нет данных	КУ220Д	Тиристоры
2-ТА95525	Нет данных	КУ220В	Тиристоры
25ТА2525	Нет данных	КУ222Г	Тиристоры
2N2323	Нет данных	КУ101А	Тиристоры
2N2323	Нет данных	КУ101Б	Тиристоры
2N2323	Нет данных	КУ101В	Тиристоры
2N2323	Нет данных	КУ101Г	Тиристоры
2N2323	Нет данных	КУ101Д	Тиристоры
2N2323	Нет данных	КУ101Е	Тиристоры
2N4990	Нет данных	КУ121А	Тиристоры
2N4990	Нет данных	КУ120Б	Тиристоры
2N4990	Нет данных	КУ503А	Тиристоры
2N4992	Нет данных	КУ503Б	Тиристоры
2N4992	Нет данных	КУ503В	Тиристоры
2N5062	Нет данных	КУ104Г	Тиристоры
2N5756	Нет данных	КУ221Д	Тиристоры
2N6027	Нет данных	КУ113	Тиристоры
2N6565	Нет данных	КУ118А	Тиристоры

2N6565	Нет данных	KY118Б	Тиристоры
2N6565	Нет данных	KY118В	Тиристоры
2N6565	Нет данных	KY118Г	Тиристоры
2N683А	Нет данных	KY211В	Тиристоры
2N683А	Нет данных	KY211Д	Тиристоры
3N4988	Нет данных	KY120В	Тиристоры
3N4988	Нет данных	KY120Б	Тиристоры
50-T52081200	Нет данных	KY221В	Тиристоры
50-T52081200	Нет данных	KY221Г	Тиристоры
8N200	Нет данных	KY110А	Тиристоры
8N200	Нет данных	KY110Б	Тиристоры
8N200	Нет данных	KY110В	Тиристоры
BR103	Нет данных	KY112	Тиристоры
ВТА08-400	Нет данных	KY208Г	Тиристоры
ВТХ328100	Нет данных	KY202Н	Тиристоры
С103	Нет данных	KY104А	Тиристоры
С103	Нет данных	KY104Б	Тиристоры
С103	Нет данных	KY104В	Тиристоры
DT151-500R	Нет данных	KY228Б1	Тиристоры
EGG6404	Нет данных	KY120В	Тиристоры
EGG6404	Нет данных	KY120Б	Тиристоры
EGG6404	Нет данных	KY120А	Тиристоры
MAC94-2	Нет данных	KY224А	Тиристоры
MAC94-2	Нет данных	KY223И	Тиристоры
MCR100	Нет данных	KY118А	Тиристоры
MCR100	Нет данных	KY118Б	Тиристоры
MCR100	Нет данных	KY118В	Тиристоры
MCR100	Нет данных	KY118Г	Тиристоры
NAS4443	Нет данных	KY202Б	Тиристоры
NAS4443	Нет данных	KY202В	Тиристоры
NAS4443	Нет данных	KY202Г	Тиристоры
NAS4443	Нет данных	KY202Д	Тиристоры
NAS4443	Нет данных	KY202Е	Тиристоры
NAS4443	Нет данных	KY202Ж	Тиристоры
NAS4443	Нет данных	KY202И	Тиристоры
NAS4443	Нет данных	KY202К	Тиристоры
NAS4443	Нет данных	KY202Л	Тиристоры
NAS4443	Нет данных	KY202М	Тиристоры
NASB	Нет данных	KY202А	Тиристоры
NASB	Нет данных	KY202Б	Тиристоры

NASB	Нет данных	KY202B	Тиристоры
NASB	Нет данных	KY202Г	Тиристоры
NASB	Нет данных	KY202Д	Тиристоры
NASB	Нет данных	KY202E	Тиристоры
NASB	Нет данных	KY202Ж	Тиристоры
NASB	Нет данных	KY202И	Тиристоры
NASB	Нет данных	KY202К	Тиристоры
NASB	Нет данных	KY202Л	Тиристоры
NASB	Нет данных	KY202М	Тиристоры
NCM700C	Нет данных	KY201A	Тиристоры
NCM700C	Нет данных	KY201Б	Тиристоры
NCM700C	Нет данных	KY201B	Тиристоры
NCM700C	Нет данных	KY201Г	Тиристоры
NCM700C	Нет данных	KY201Д	Тиристоры
NCM700C	Нет данных	KY201E	Тиристоры
NCM700C	Нет данных	KY201Ж	Тиристоры
NCM700C	Нет данных	KY201И	Тиристоры
NCM700C	Нет данных	KY201К	Тиристоры
NCM700C	Нет данных	KY201Л	Тиристоры
PO102	Нет данных	KY102A	Тиристоры
PO102	Нет данных	KY102Б	Тиристоры
PO102	Нет данных	KY102B	Тиристоры
PO102	Нет данных	KY102Г	Тиристоры
S2800	Нет данных	KY228B1	Тиристоры
SC141D	Нет данных	KY601Г	Тиристоры
TAG307-800	Нет данных	KY208Г	Тиристоры
TAG661-600	Нет данных	KY223	Тиристоры
TIC106D	Нет данных	KY223	Тиристоры
TIC206D	Нет данных	KY601Г	Тиристоры
TIC206M	Нет данных	KY208Б	Тиристоры
TIC216M	Нет данных	KY202B-1	Тиристоры
TIC216M	Нет данных	KY208B	Тиристоры
TL8003	Нет данных	KY223И	Тиристоры
TL8005	Нет данных	KY223И	Тиристоры
TO509NH	Нет данных	KY601Г	Тиристоры
TXN1010	Нет данных	KY228И1	Тиристоры
TY4010	Нет данных	KY228A1	Тиристоры
TY6010	Нет данных	KY210B	Тиристоры
TY6010	Нет данных	KY211A	Тиристоры
TY6010	Нет данных	KY220Г	Тиристоры

TYAL224B	Нет данных	KY601A	Тиристоры
TYAL224B	Нет данных	KY601Б	Тиристоры
TYAL224B	Нет данных	KY601B	Тиристоры

зарубежный	корпус	отечественный	тип элемента
1N1028	Нет данных	КТ104А	Транзисторы
BCZ10	Нет данных	КТ104Б	Транзисторы
OC202	Нет данных	КТ104В	Транзисторы
OC200	Нет данных	КТ104Г	Транзисторы
2N1219	Нет данных	КТ104Г	Транзисторы
BRY56	Нет данных	КТ117А	Транзисторы
2N2647	Нет данных	КТ117Б	Транзисторы
2N4893	Нет данных	КТ117В	Транзисторы
MU4894	Нет данных	КТ117Г	Транзисторы
3N105	Нет данных	КТ118А	Транзисторы
3N74	Нет данных	КТ118А	Транзисторы
3N106	Нет данных	КТ118Б	Транзисторы
3N107	Нет данных	КТ118В	Транзисторы
2N1671	Нет данных	КТ119А	Транзисторы
2N4891	Нет данных	КТ119Б	Транзисторы
2N2646	Нет данных	КТ132А	Транзисторы
2N2647	Нет данных	КТ132Б	Транзисторы
2N4870	Нет данных	КТ133А	Транзисторы
2N4871	Нет данных	КТ133Б	Транзисторы
2N2432	Нет данных	КТ201А	Транзисторы
2N3565	Нет данных	КТ201АМ	Транзисторы
2N2432А	Нет данных	КТ201Б	Транзисторы
MPS9601	Нет данных	КТ201БМ	Транзисторы
2N1590	Нет данных	КТ201В	Транзисторы
MPS9600	Нет данных	КТ201ВМ	Транзисторы
2N2617	Нет данных	КТ201Г	Транзисторы
2N2932	Нет данных	КТ201ГМ	Транзисторы
2N2617	Нет данных	КТ201Д	Транзисторы
2N2933	Нет данных	КТ201ДМ	Транзисторы
OC203	Нет данных	КТ203А	Транзисторы
2N923	Нет данных	КТ203Б	Транзисторы
2N2277	Нет данных	КТ203В	Транзисторы
NE695	Нет данных	АП320А-2	Транзисторы
NE13783	Нет данных	АП320Б-2	Транзисторы
2SK123	Нет данных	АП324А-2	Транзисторы
2SK124	Нет данных	АП324Б-2	Транзисторы
AT8040	Нет данных	АП324В-2	Транзисторы
CFX13	Нет данных	АП324В-2	Транзисторы
AT8041	Нет данных	АП326А-2	Транзисторы
GAT6	Нет данных	АП326А-2	Транзисторы

CFX14	Нет данных	АП326Б-2	Транзисторы
NE46383	Нет данных	АП328А-2	Транзисторы
JS8830AS	Нет данных	АП330А-2	Транзисторы
NE673	Нет данных	АП330Б-2	Транзисторы
JS830	Нет данных	АП330В1-2	Транзисторы
CFX14	Нет данных	АП330В-2	Транзисторы
FRH01FH	Нет данных	АП330В2-2	Транзисторы
FRH01FH	Нет данных	АП330В3-2	Транзисторы
CFY12	Нет данных	АП331А-2	Транзисторы
VSF9330	Нет данных	АП331А-2	Транзисторы
NE388-06	Нет данных	АП339А-2	Транзисторы
CFY25-17	Нет данных	АП343А1-2	Транзисторы
2SK1616	Нет данных	АП343А1-2	Транзисторы
CFY25-20	Нет данных	АП343А-2	Транзисторы
MGF4310	Нет данных	АП343А2-2	Транзисторы
MGF4415	Нет данных	АП343А3-2	Транзисторы
NE76184А	Нет данных	АП344А1-2	Транзисторы
NE72089А	Нет данных	АП344А-2	Транзисторы
FSC10	Нет данных	АП344А2-2	Транзисторы
ATF0135	Нет данных	АП344А2-2	Транзисторы
FHC30LG/FA	Нет данных	АП344А3-2	Транзисторы
GF39	Нет данных	АП379А-9	Транзисторы
DXL3501	Нет данных	АП602А-2	Транзисторы
NEZ1112	Нет данных	АП602Б-2	Транзисторы
CFX31	Нет данных	АП602В-2	Транзисторы
MTC-T1250	Нет данных	АП602Г-2	Транзисторы
MGF-X35M-01	Нет данных	АП603А-2	Транзисторы
DXL3610А	Нет данных	АП604А-2	Транзисторы
NE90089А	Нет данных	АП605А1-2	Транзисторы
DXL2608А	Нет данных	АП605А-2	Транзисторы
AT8250	Нет данных	АП605А2-2	Транзисторы
MGF2116	Нет данных	АП606А-2	Транзисторы
MGF2324-01	Нет данных	АП606Б-2	Транзисторы
FLX102MN-12	Нет данных	АП607А-2	Транзисторы
JS8864AS	Нет данных	АП608А-2	Транзисторы
FLM7177-5	Нет данных	АП915А-2	Транзисторы
2N130А	Нет данных	ГТ108А	Транзисторы
2N1352	Нет данных	ГТ108Б	Транзисторы
2N220	Нет данных	ГТ108В	Транзисторы

2N1471	Нет данных	ГТ108Г	Транзисторы
OC57	Нет данных	ГТ109А	Транзисторы
OC58	Нет данных	ГТ109Б	Транзисторы
2N77	Нет данных	ГТ109Б	Транзисторы
OC59	Нет данных	ГТ109В	Транзисторы
2SB90	Нет данных	ГТ109Г	Транзисторы
2SA53	Нет данных	ГТ109Д	Транзисторы
2N139	Нет данных	ГТ109Е	Транзисторы
2SA49	Нет данных	ГТ109Е	Транзисторы
2SB90	Нет данных	ГТ109Ж	Транзисторы
2SA49	Нет данных	ГТ109И	Транзисторы
AC107	Нет данных	ГТ115А	Транзисторы
2N107	Нет данных	ГТ115А	Транзисторы
101NU70	А-6	МП35	Транзисторы
102NU70	А-6	МП35	Транзисторы
103NU70	А-6	МП37	Транзисторы
104NU70	А-6	МП36А	Транзисторы
105NU70	А-6	МП36А	Транзисторы
106NU70	А-6	МП36А	Транзисторы
106NU70	А-6	МП37А	Транзисторы
107NU70	А-6	МП36А, МП38А	Транзисторы
152NU70	А-6	МП36А, МП38	Транзисторы
153NU70	А-6	МП36А	Транзисторы
154NU70	А-6	МП38	Транзисторы
2N1024	ТО-5	КТ104Б	Транзисторы
2N1027	ТО-5	КТ104Б	Транзисторы
2N1028	ТО-5	КТ104А	Транзисторы
2N104	ТО-40	МП40А	Транзисторы
2N105	ТО-2	ГТ109Б	Транзисторы
2N1051	ТО-5	КТ601А	Транзисторы
2N107	R-31	ГТ115А	Транзисторы
2N109	ТО-40	МП20Б	Транзисторы
2N1175	ТО-5	МП20Б	Транзисторы
2N1204	ТО-39	КТ312Г	Транзисторы
2N1204А	ТО-39	КТ312Г	Транзисторы
2N1218	ТО-3	ГТ705Г	Транзисторы
2N1219	ТО-5	КТ104Г	Транзисторы
2N1220	ТО-5	КТ104А	Транзисторы

2N1221	TQ-5	КТ104Г	Транзисторы
2N1222	ТО-5	КТ104А	Транзисторы
2N1223	ТО-5	КТ104А	Транзисторы
2N123	R-32	МП42Б	Транзисторы
2N124	ТО-24	ГТ310Д	Транзисторы
2N1292	ТО-3	ГТ305В	Транзисторы
2N130	ТО-5	МГТ108А	Транзисторы
2N1300	ТО-5	ГТ308А	Транзисторы
2N1301	ТО-5	ГТ308А	Транзисторы
2N1303	ТО-39	МП20А	Транзисторы
2N130А	ТО-5	ГТ108А	Транзисторы
2N131	ТО-5	МГТ108Б	Транзисторы
2N131А	OV-16	МГТ108Б	Транзисторы
2N132	ТО-5	МГТ108В	Транзисторы
2N1321	ТО-10	ГТ705В	Транзисторы
2N1329	ТО-13	ГТ705В	Транзисторы
2N132А	OV-16	МГТ108В	Транзисторы
2X133	ТО-5	МГТ108Б	Транзисторы
2N1353	ТО-5	МП42А	Транзисторы
2N1354	ТО-5	МП42Б	Транзисторы
2N1366		ГТ122В	Транзисторы
2N1384	ТО-11	ГТ321Е, ГТ321Г	Транзисторы
2N1384	ТО-11	ГТ321Д	Транзисторы
2X1367	ТО-5	КТ301Б	Транзисторы
2X139	ТО-40	ГТ109Е	Транзисторы
2N1390	ТО-5	КТ301Д	Транзисторы
2N1413	ТО-5	МП39Б, МП20А	Транзисторы
2N1414	ТО-5	МП39Б, МП20А	Транзисторы
2N1415	ТО-5	МП39Б, МП20А	Транзисторы
2N1420	ТО-30	КТ630Е	Транзисторы
2N1494А	ТО-31	ГТ321Г	Транзисторы
2N1499А	ТО-3	ГТ305А	Транзисторы
2N1499В	ТО-9	ГТ305Б	Транзисторы
2N1500	ТО-9	ГТ305Г	Транзисторы
2N1507	ТО-5	КТ630Е	Транзисторы
2N1524	ТО-1	П422	Транзисторы

2N1526	ТО-1	П422	Транзисторы
2N1564	ТО-5	КТ601А	Транзисторы
2N1565	ТО-5	КТ601А	Транзисторы
2N1566	ТО-5	П307Б, КТ602Г	Транзисторы
2N1566А	ТО 5	КТ602Б	Транзисторы
2N1572	ТО-5	П309	Транзисторы
2N1573	ТО-5	П308	Транзисторы
2N1574	ТО-5	П308	Транзисторы
2N1585	ТО-5	ГТ311Ж	Транзисторы
2N1613	ТО-5	КТ630Г	Транзисторы
2N1643	ТО-5	КТ104А	Транзисторы
2N1671	Нет данных	КТ119А	Транзисторы
2N1681	ТО-5	МП42Б	Транзисторы
2N1683	ТО-5	ГТ308Б	Транзисторы
2N1700	ТО-5	КТ801Б	Транзисторы
2N1701	ТО-8	П702	Транзисторы
2N1702	MD-6	КТ803А	Транзисторы
2N1711	ТО-5	КТ603Е, КТ603Г	Транзисторы
2N1714	ТО-5	П701А	Транзисторы
2N1716	ТО-5	П701А	Транзисторы
2N1726	ТО-9	П417А	Транзисторы
2N1727	ТО-9	П417	Транзисторы
2N1728	ТО-9	П417А	Транзисторы
2N1742	ТО-9	ГТ313Б	Транзисторы
2N1743	ТО-9	ГТ313А	Транзисторы
2N1745	ТО-9	ГТ305Б	Транзисторы
2N1746	ТО-9	П417	Транзисторы
2N1747	ТО-9	П417	Транзисторы
2N1748	ТО-9	ГТ305В	Транзисторы
2N175	ТО-40	П27	Транзисторы
2N1752	ТО-9	П417	Транзисторы
2N1754	ТО-9	ГТ305А	Транзисторы
2N1777	Нет данных	КТ665Б9	Транзисторы
2N178	ТО-3	П216Б	Транзисторы
2N1785	ТО-9	П417А	Транзисторы
2N1786	ТО-9	П417	Транзисторы
2N1787	ТО-9	П417	Транзисторы
2N1838	ТО-5	КТ617А	Транзисторы

2N1839	ТО-5	КТ617А	Транзисторы
2N1840	ТО-5	КТ617А	Транзисторы
2N1854	ТО-5	ГТ308Б	Транзисторы
2N1864	ТО-9	П417	Транзисторы
2N1865	ТО-9	П417Б	Транзисторы
2N186А	R-32	МП25Б, МП20А	Транзисторы
2N1889	ТО-39	КТ630Г	Транзисторы
2N189	R-32	МП25А	Транзисторы
2N1890	ТО-39	КТ630Б	Транзисторы
2N1893	ТО-5	КТ630А	Транзисторы
2N190	R-32	МП25А	Транзисторы
2N1902	Нет данных	КТ926А	Транзисторы
2N1904	Нет данных	КТ926Б	Транзисторы
2N191	R-32	МП25Б	Транзисторы
2N1924	ТО-5	МП21Г	Транзисторы
2N1925	ТО-5	МП21Г	Транзисторы
2N1926	ТО-5	МП21Д	Транзисторы
2N193	ТО-22	МП38	Транзисторы
2N1958	ТО-5	КТ608А	Транзисторы
2N1959	ТО-5	КТ608Б	Транзисторы
2N2020	ТО-18	КТ3117А	Транзисторы
2N2048	ТО-9	ГТ308Б	Транзисторы
2N2048А	ТО-9	ГТ308Б	Транзисторы
2N206	ТО-5	МГТ108А	Транзисторы
2N207	ТО-5	МГТ108Г	Транзисторы
2N207А	ТО-5	МГТ108Г	Транзисторы
2N207В	ТО-5	МГТ108Г	Транзисторы
2N2089	ТО-7	П403, П416А	Транзисторы
2N2102	ТО-39	КТ630А	Транзисторы
2N2102А	ТО-39	КТ630А	Транзисторы
2N2121	ТО-18	КТ3117А	Транзисторы
2N2121А	ТО-18	КТ3117Б	Транзисторы
2N2137	ТО-3	ГТ701А	Транзисторы
2N2138А	ТО-3	ГТ701А	Транзисторы
2N2142А	ТО-3	ГТ701А	Транзисторы
2N2143	ТО-3	ГТ701А	Транзисторы
2N2147	ТО-3	ГТ905А	Транзисторы
2N2148	ТО-3	ГТ905Б	Транзисторы
2N215	ТО-1	МП40А	Транзисторы

2N218	ТО-1	ГТ109Е	Транзисторы
2N2192	ТО-39	КТ630Е	Транзисторы
2N2192А	ТО-39	КТ630Е	Транзисторы
2N2193	ТО-39	КТ630Г	Транзисторы
2N2193А	ТО-39	КТ630Г	Транзисторы
2N2194	ТО-39	КТ630Д	Транзисторы
2N2194А	ТО-39	КТ630Д	Транзисторы
2N2195	ТО-5	КТ630Д	Транзисторы
2N2199	ТО-9	ГТ305А	Транзисторы
2N220	ТО-1	П27А	Транзисторы
2N2200	ТО-9	ГТ305Б	Транзисторы
2N2217	ТО-5	КТ928А	Транзисторы
2N2218	ТО-5	КТ928Б	Транзисторы
2N2218А	ТО-5	КТ928Б	Транзисторы
2N2219	ТО-5	КТ928Б	Транзисторы
2N2219А	ТО-5	КТ928Б	Транзисторы
2N2221	ТО-18	КТ3117А	Транзисторы
2N2221А	ТО-18	КТ3117А	Транзисторы
2N2222	ТО-18	КТ3117Б	Транзисторы
2N2222	ТО-18	КТ3117А	Транзисторы
2N2224	ТО-5	КТ608Б	Транзисторы
2N2236	ТО-5	КТ617А	Транзисторы
2N2237	ТО-5	КТ603Б	Транзисторы
2N2237	ТО-5	КТ608Б	Транзисторы
2N2242	ТО-18	КТ340В	Транзисторы
2N2243	ТО-5	КТ630А	Транзисторы
2N2243А	ТО-5	КТ630А	Транзисторы
2N2246	Нет данных	КТ3151Е6	Транзисторы
2N2270	ТО-39	КТ630Д	Транзисторы
2N2273	ТО-18	ГТ305Б	Транзисторы
2N2274	ТО-18	КТ203Б	Транзисторы
2N2275	ТО-18	КТ203Б	Транзисторы
2N2276	ТО-18	КТ203В	Транзисторы
2N2277	ТО-18	КТ203В	Транзисторы
2N2297	ТО-5	КТ630Г	Транзисторы
2N233А	Нет данных	ГТ122Б	Транзисторы
2N2360	ТО-12	ГТ376А	Транзисторы
2N2361	ТО-12	ГТ376А	Транзисторы
2N2368	ТО-18	КТ633Б	Транзисторы

2N2369	TO-18	КТ633А, КТ3142А	Транзисторы
2N237	TO-22	МП40А	Транзисторы
2N2372	TO-18	КТ203В	Транзисторы
2N2373	TO-18	КТ203В	Транзисторы
2N2400	TO-18	ГТ308Б	Транзисторы
2N2405	TO-39	КТ630Б	Транзисторы
2N2410	TO-5	КТ928А	Транзисторы
2N2411	TO-18	КТ352А	Транзисторы
2N2412	TO-18	КТ352А	Транзисторы
2N2415	TO-72	ГТ376А	Транзисторы
2N2416	TO-72	ГТ376А	Транзисторы
2N2428	TO-1	МП41А	Транзисторы
2N2432	TO-18	КТ201Б	Транзисторы
2N2432А	TO-18	КТ201Б	Транзисторы
2N2475	R-64	КТ316Б	Транзисторы
2N2482	TO-18	ГТ311И	Транзисторы
2N2483	TO-18	КТ3102Б	Транзисторы
2N2484	TO-92	КТ3102Д	Транзисторы
2N2537	TO-5	КТ928Б	Транзисторы
2N2538	TO-5	КТ928Б	Транзисторы
2N2539	TO-18	КТ3117А	Транзисторы
2N2615	TO-18	КТ325А	Транзисторы
2N2616	TO-18	КТ325Б	Транзисторы
2N2617	R-8	КТ201А	Транзисторы
2N2635	TO-18	ГТ320В	Транзисторы
2N2646	Нет данных	КТ132А	Транзисторы
2N2647	Нет данных	КТ117Б, КТ132Б	Транзисторы
2N265	R-32	МГТ108Г	Транзисторы
2N2659	R-122	П214А	Транзисторы
2N2660	R-122	П215	Транзисторы
2N2661	R-122	П215	Транзисторы
2N2665	R-122	П214А	Транзисторы
2N2666	R-122	П214А	Транзисторы
2N2667	R-122	П215	Транзисторы
2N2696	TO-18	КТ351А	Транзисторы
2N2708	TO-72	КТ325Б	Транзисторы
2N2711	R-67	КТ315Ж	Транзисторы
2N2712	R-67	КТ315Б	Транзисторы

2N2725	Нет данных	КТ635Б	Транзисторы
2N2727	ТО-5	КТ504Б	Транзисторы
2N273	ТО-5	МП39А	Транзисторы
2N2784	ТО-18	КТ316Б	Транзисторы
2N2811	МТ-29	КТ908Б	Транзисторы
2N2813	МТ-29	КТ908А	Транзисторы
2N283	Р-8	МП40А	Транзисторы
2N2835	МД-17	П213	Транзисторы
2N2836	ТО-3	ГТ703Д	Транзисторы
2N2844	Нет данных	КПС104Б	Транзисторы
2N2857	ТО-72	КТ399А	Транзисторы
2N2868	ТО-39	КТ630Д	Транзисторы
2N2890	ТО-5	КТ801А	Транзисторы
2N2891	ТО-5	КТ801А	Транзисторы
2N2894	ТО-18	КТ347Б	Транзисторы
2N2904AL	Нет данных	КТ620Б	Транзисторы
2N2905А	Нет данных	КТ662А	Транзисторы
2N2906	ТО-18	КТ313А	Транзисторы
2N2906А	ТО-18	КТ313А	Транзисторы
2N2907	ТО-18	КТ313Б	Транзисторы
2N2907А	ТО-18	КТ313Б, КТ661А	Транзисторы
2N2932	ТО-92	КТ201ГМ	Транзисторы
2N2933	ТО-92	КТ201ДМ	Транзисторы
2N2947	ТО-3	КТ903А	Транзисторы
2N2948	ТО-3	КТ903А	Транзисторы
2N2958	ТО-5	КТ608Б	Транзисторы
2N2987	ТО-5	КТ630Г	Транзисторы
2N2988	ТО-5	КТ630В	Транзисторы
2N2989	ТО-5	КТ630Г	Транзисторы
2N2990	ТО-5	КТ630В	Транзисторы
2N2999	ТО-72	ГТ341В	Транзисторы
2N3010	ТО-18	КТ316Б	Транзисторы
2N3012	ТО-18	КТ347Б	Транзисторы
2N3015	ТО-5	КТ928А	Транзисторы
2N3020	ТО-39	КТ630В	Транзисторы
2N3033	Нет данных	КТ3122А	Транзисторы
2N3053	ТО-5	КТ608Б	Транзисторы
2N3053	ТО-5	КТ630Д	Транзисторы
2N3054	ТО-66	КТ805Б	Транзисторы

2N3054A	TO-66	КТ803А	Транзисторы
2N3055	TO-3	КТ819ГМ, КТ8150А	Транзисторы
2N3055Е	TO-3	КТ819ГМ	Транзисторы
2N3107	TO-5	КТ630Б	Транзисторы
2N3108	TO-5	КТ630Г	Транзисторы
2N3109	TO-5	КТ630Б	Транзисторы
2N3110	TO-5	КТ630Г	Транзисторы
2N3114	TO-5	КТ611Г	Транзисторы
2N3121	TO-18	КТ315А	Транзисторы
2N3127	TO-72	ГТ328А, ГТ376А	Транзисторы
2N3209	TO-18	КТ347А	Транзисторы
2N3210	TO-18	КТ616Б	Транзисторы
2N3237	Нет данных	КТ729А	Транзисторы
2N3240	Нет данных	КТ730А	Транзисторы
2N3248	TO-18	КТ351А	Транзисторы
2N3249	TO-18	КТ345Б	Транзисторы
2N3250	TO-18	КТ3108А, КТ313Б	Транзисторы
2N3250А	TO-18	КТ313Б, КТ3108В	Транзисторы
2N3251	TO-18	КТ3108Б	Транзисторы
2N326	TO-3	ГТ705В	Транзисторы
2N3267	TO-72	ГТ376А	Транзисторы
2N3279	TO-72	ГТ328А	Транзисторы
2N3280	TO-72	ГТ328А	Транзисторы
2N3281	R-96	ГТ328Б	Транзисторы
2N3282	R-96	ГТ328В	Транзисторы
2N3283	TO-72	ГТ328А	Транзисторы
2N3284	TO-72	ГТ328В	Транзисторы
2N3286	TO-72	ГТ328Б	Транзисторы
2N3299	TO-5	КТ608Б	Транзисторы
2N3301	TO-18	КТ3117А	Транзисторы
2N3302	TO-18	КТ3117А	Транзисторы
2N3304	TO-18	КТ337А	Транзисторы
2N331	TO-5	МП39Б	Транзисторы
2N3329	Нет данных	КП103Е	Транзисторы
2N3375	TO-60	КТ904А	Транзисторы
2N3390	TO-98	КТ373В	Транзисторы

2N3391	ТО-98	КТ373В	Транзисторы
2N3392	ТО-98	КТ373А	Транзисторы
2N3393	ТО-98	КТ373А	Транзисторы
2N3394	ТО-98	КТ373Г	Транзисторы
2N3397	ТО-98	КТ315Е	Транзисторы
2N3399	ТО-72	ГТ346Б	Транзисторы
2N3439	Нет данных	КТ504А	Транзисторы
2N3440	Нет данных	КТ504Б	Транзисторы
2N3440S	ТО-39	КТ940А	Транзисторы
2N3441	ТО-66	КТ802А	Транзисторы
2N3442	ТО-3	КТ945А	Транзисторы
2N3451	ТО-18	КТ337А	Транзисторы
2N3495	ТО-5	КТ632Б	Транзисторы
2N3545	ТО-18	КТ343Б	Транзисторы
2N3546	ТО-18	КТ363А	Транзисторы
2N3565	Нет данных	КТ201АМ	Транзисторы
2N3570	ТО-72	КТ399А	Транзисторы
2N3571	ТО-72	КТ399А	Транзисторы
2N3572	ТО-72	КТ399А	Транзисторы
2N3576	ТО-18	КТ347А	Транзисторы
2N3583	ТО-66	КТ704В	Транзисторы
2N3584	ТО-66	КТ809А	Транзисторы
2N3585	ТО-66	КТ704Б	Транзисторы
2N3585	ТО-66	КТ704А	Транзисторы
2N3600	ТО-72	КТ368А	Транзисторы
2N3605	R-67	КТ375Б	Транзисторы
2N3606	R-67	КТ375Б	Транзисторы
2N3607	ТО-92	КТ375Б	Транзисторы
2N3611	ТО-3	ГТ701А	Транзисторы
2N3613	ТО-3	ГТ701А	Транзисторы
2N3638	Нет данных	КТ686Г	Транзисторы
2N3638А	ТО-92	КТ686Ж	Транзисторы
2N3671	Нет данных	КТ620А	Транзисторы
2N368	ТО-5	МП40А	Транзисторы
2N369	ТО-22	МП41А	Транзисторы
2N3702	ТО-92	КТ345Б	Транзисторы
2N3703	Нет данных	КТ685Е	Транзисторы
2N3709	ТО-92	КТ358А, КТ373А	Транзисторы

2N3710	ТО-92	КТ358В, КТ373А	Транзисторы
2N3711	ТО-92	КТ3102В	Транзисторы
2N3712	ТО-5	КТ611Г	Транзисторы
2N3717	Нет данных	КТ692А	Транзисторы
2N3722	ТО-5	КТ608Б	Транзисторы
2N3724	ТО-39	КТ608Б	Транзисторы
2N3725	ТО-5	КТ635Б	Транзисторы
2N3730	ТО-3	ІТ810А	Транзисторы
2N3732	ТО-3	ГТ905А	Транзисторы
2N3733	ТО-60	КТ907А	Транзисторы
2N3737	ТО-46	КТ659А	Транзисторы
2N3738	ТО-66	КТ809А	Транзисторы
2N3739	ТО-66	КТ809А	Транзисторы
2N3740	ТО-66	КТ932Б	Транзисторы
2N3741	ТО-66	КТ932А	Транзисторы
2N3742	ТО-5	КТ604Б	Транзисторы
2N3766	ТО-66	КТ805Б	Транзисторы
2N3767	ТО-66	КТ805Б	Транзисторы
2N3771	Нет данных	КТ729А	Транзисторы
2N3772	Нет данных	КТ729Б	Транзисторы
2N3773	Нет данных	КТ730А	Транзисторы
2N3821	Нет данных	КП303Ж, КП329Б	Транзисторы
2N3822	Нет данных	КП303И	Транзисторы
2N3823	Нет данных	КП303А, КП329Д	Транзисторы
2N3824	Нет данных	КП302БМ	Транзисторы
2N3839	ТО-72	КТ399А	Транзисторы
2N3866	ТО-39	КТ939А	Транзисторы
2N3878	ТО-66	КТ908А	Транзисторы
2N3879	ТО-66	КТ908А	Транзисторы
2N3880	ТО-72	КТ399А	Транзисторы
2N3883	ТО-5	ГТ320Б	Транзисторы
2N3903	ТО-92	КТ375А	Транзисторы
2N3904	ТО-92	КТ375А, КТ375Б	Транзисторы
2N3905	ТО-92	КТ361Г	Транзисторы
2N3906	ТО-92	КТ361Г	Транзисторы
2N3953	ТО-72	КТ3123А2	Транзисторы

2N3964	ТО-18	КТ3107Л	Транзисторы
2N3971	ТО-18	КП302А, КП302АМ	Транзисторы
2N3972	ТО-18	КП302ВМ	Транзисторы
2N3974	ТО-98	КТ3172А9	Транзисторы
2N4030	ТО-5	КТ933Б	Транзисторы
2N4031	ТО-5	КТ933А	Транзисторы
2N4034	ТО-18	КТ326Б	Транзисторы
2N4034	ТО-18	КТ347А	Транзисторы
2N4036	ТО-39	КТ933А	Транзисторы
2N4037	ТО-39	КТ933Б	Транзисторы
2N4038	Нет данных	КП301Б	Транзисторы
2N404	ТО-5	МП42Б	Транзисторы
2N4046	ТО-5	КТ608Б	Транзисторы
2N405	ТО-40	МП39А	Транзисторы
2N406	ТО-1	МП39А	Транзисторы
2N4077	MD-6	ГТ705Д	Транзисторы
2N4092	Нет данных	КП905А	Транзисторы
2N4093	Нет данных	КП302Г	Транзисторы
2N4123	ТО-92	КТ3102А	Транзисторы
2N4124	ТО-92	КТ3102Д	Транзисторы
2N4125	ТО-92	КТ361Б	Транзисторы
2N4126	Нет данных	КТ3107Ж	Транзисторы
2N4127	MT-59	КТ922Г	Транзисторы
2N4128	MT-59	КТ922Д	Транзисторы
2N4138	ТО-46	КТ201Б	Транзисторы
2N4207	ТО-18	КТ337Б	Транзисторы
2N4208	ТО-18	КТ337Б	Транзисторы
2N4209	ТО-18	КТ363А.	Транзисторы
2N4220	Нет данных	КП307Б	Транзисторы
2N4223	Нет данных	КП305Д, КП307Б	Транзисторы
2N4224	Нет данных	КП305Е, КП307В	Транзисторы
2N4231	ТО-66	П702	Транзисторы
2N4232	ТО-66	П702	Транзисторы
2N4233	ТО-66	П702	Транзисторы
2N4234	Нет данных	КТ830А, КТ692А	Транзисторы
2N4237	ТО-5	КТ801А	Транзисторы

2N4238	ТО-5	КТ801Б	Транзисторы
2N4239	ТО-5	КТ801А	Транзисторы
2N4240	ТО-66	КТ704А, КТ704Б	Транзисторы
2N4254	ТО-92	КТ316АМ	Транзисторы
2N4255	ТО-92	КТ316ГМ	Транзисторы
2N4260	ТО-72	КТ363А	Транзисторы
2N4261	ТО-72	КТ363Б	Транзисторы
2N4268	Нет данных	КП304А	Транзисторы
2N4291	ТО-92	КТ684Б	Транзисторы
2N43	R-32	МП25Б	Транзисторы
2N4301	ТО-61	КТ908А	Транзисторы
2N4314	ТО-39	КТ933А	Транзисторы
2N4360	Нет данных	КП103МР1	Транзисторы
2N438	Нет данных	ГТ122А	Транзисторы
2N4393	Нет данных	КП302ГМ	Транзисторы
2N44	R-32	МП25Б	Транзисторы
2N4400	ТО-92	КТ645А	Транзисторы
2N4411	Нет данных	КТ3126А	Транзисторы
2N4416	Нет данных	КП323А2	Транзисторы
2N4429	МТ-59	КТ911Б	Транзисторы
2N4430	ТО-129	КТ913А	Транзисторы
2N4431	ТО-129	КТ913Б	Транзисторы
2N444	ТО-5	МП35	Транзисторы
2N4440	ТО-60	КТ907Б	Транзисторы
2N444А	ТО-5	МП35	Транзисторы
2N445	ТО-5	МП38	Транзисторы
2N445А	ТО-5	МП37	Транзисторы
2N44А	R-32	МП40А	Транзисторы
2N45	ТО-29	МП40А	Транзисторы
2N456	ТО-3	П210В	Транзисторы
2N457	ТО-3	П210Б	Транзисторы
2N458	ТО-3	П210Б	Транзисторы
2N45А	ТО-29	МП40А	Транзисторы
2N4870	Нет данных	КТ133А	Транзисторы
2N4871	Нет данных	КТ133Б	Транзисторы
2N4889	Нет данных	КТ686Ж	Транзисторы
2N4891	Нет данных	КТ117Б	Транзисторы
2N4893	Нет данных	КТ117В	Транзисторы
2N4898	Нет данных	КТ932В	Транзисторы

2N4898	ТО-66	КТ932В	Транзисторы
2N4899	ТО-66	КТ932Б	Транзисторы
2N4900	ТО-66	КТ932А	Транзисторы
2N4910	ТО-66	П702А	Транзисторы
2N4911	ТО-66	П702	Транзисторы
2N4912	ТО-66	П702	Транзисторы
2N4913	ТО-3	КТ808А	Транзисторы
2N4914	ТО-3	КТ808А	Транзисторы
2N4915	ТО-3	КТ808А	Транзисторы
2N4923	Нет данных	КТ807БМ	Транзисторы
2N4924	ТО-39	КТ611Г	Транзисторы
2N4925	ТО-39	КТ611Г	Транзисторы
2N4926	ТО-39	КТ604Б	Транзисторы
2N4927	ТО-39	КТ604Б	Транзисторы
2N4933	Нет данных	КТ927А	Транзисторы
2N4960	ТО-5	КТ928Б, КТ635А	Транзисторы
2N497	ТО-5	КТ630Д	Транзисторы
2N4976	ТО-129	КТ911А	Транзисторы
2N498	ТО-5	КТ630Г	Транзисторы
2N499А	ТО-1	ГТ305А	Транзисторы
2N501	ТО-1	ГТ305А	Транзисторы
2N502А	ТО-9	ГТ313А	Транзисторы
2N502В	ТО-9	ГТ313А	Транзисторы
2N503	ТО-9	ГТ310Б	Транзисторы
2N5031	ТО-72	КТ399А	Транзисторы
2N5032	ТО-72	КТ399А	Транзисторы
2N5043	ТО-72	ГТ329Б	Транзисторы
2N5044	ТО-72	ГТ329А	Транзисторы
2N5050	ТО-66	КТ802А	Транзисторы
2N5051	ТО-66	КТ802А	Транзисторы
2N5052	ТО-66	КТ802А	Транзисторы
2N5056	ТО-18	КТ347Б	Транзисторы
2N506	ТО-22	ГТ115Б	Транзисторы
2N5067	ТО-3	КТ803А	Транзисторы
2N5068	ТО-3	КТ803А	Транзисторы
2N5069	ТО-3	КТ803А	Транзисторы
2N5070	ТО-60	КТ912А	Транзисторы
2N5090	ТО-60	КТ606А	Транзисторы
2N5104	Нет данных	КП329А	Транзисторы

2N5146	Нет данных	КТС622А	Транзисторы
2N5161	ТО-60	КТ914А	Транзисторы
2N5177	MD-36	КТ909А	Транзисторы
2N5178	MD-36	КТ909Б	Транзисторы
2N5179	ТО-72	КТ399А	Транзисторы
2N5188	ТО-39	КТ603Б	Транзисторы
2N5190	ТО-126	КТ817А	Транзисторы
2N5191	ТО-126	КТ817В	Транзисторы
2N5192	ТО-126	КТ817Г	Транзисторы
2N5193	ТО-126	КТ816А, КТ818А	Транзисторы
2N5194	ТО-126	КТ816В, КТ818В	Транзисторы
2N5195	ТО-126	КТ816Г, КТ818Г	Транзисторы
2N5196	Нет данных	КПС104В	Транзисторы
2N5202	ТО-66	КТ908А	Транзисторы
2N5209	ТО-92	КТ3102Д	Транзисторы
2N5210	ТО-92	КТ3102Е	Транзисторы
2N5219	ТО-92	КТ375Б	Транзисторы
2N5221	ТО-92	КТ351А	Транзисторы
2N5223	ТО-92	КТ375Б	Транзисторы
2N5226	ТО-92	КТ350А	Транзисторы
2N5228	ТО-92	КТ357А	Транзисторы
2N5236	ТО-39	КТ3122Б	Транзисторы
2N5239	ТО-3	КТ812Б	Транзисторы
2N5240	ТО-3	КТ812А	Транзисторы
2N5313	ТО-61	КТ908А	Транзисторы
2N5315	ТО-61	КТ908А	Транзисторы
2N5317	ТО-61	КТ908А	Транзисторы
2N5319	ТО-61	КТ908А	Транзисторы
2N5334	ТО-39	КТ685Е	Транзисторы
2N5354	ТО-98	КТ351А	Транзисторы
2N5356	Нет данных	КТ685Ж	Транзисторы
2N535А	ТО-23	ГТ115В	Транзисторы
2N535В	ТО-23	ГТ115В	Транзисторы
2N536	ТО-23	ГТ115Г	Транзисторы
2N5365	ТО-98	КТ351А	Транзисторы
2N5366	ТО-98	КТ351Б	Транзисторы
2N5373	ТО-92	КТ686А	Транзисторы

2N5394	Нет данных	КП307А	Транзисторы
2N5397	Нет данных	КП302Б	Транзисторы
2N5401	ТО-92	КТ6116А	Транзисторы
2N5427	Нет данных	КТ808ГМ	Транзисторы
2N5427	ТО-66	КТ808А	Транзисторы
2N5429	ТО-66	КТ808А	Транзисторы
2N5447	Х-55	КТ345Б	Транзисторы
2N5452	Нет данных	КПС104А	Транзисторы
2N5481	МТ-74	КТ911А	Транзисторы
2N5483	Нет данных	КТ919В	Транзисторы
2N5490	ТО-220	КТ819Б	Транзисторы
2N5492	ТО-220	КТ819В	Транзисторы
2N5494	ТО-220	КТ819В	Транзисторы
2N5496	ТО-220	КТ819Г	Транзисторы
2N554	ТО-3	П216В	Транзисторы
2N5540	ТО-61	КТ854А	Транзисторы
2N555	ТО-3	П216В	Транзисторы
2N5551	ТО-92	КТ6117А	Транзисторы
2N5556	Нет данных	КП303Б	Транзисторы
2N5589	Нет данных	КТ934Г, КТ920А	Транзисторы
2N5590	Нет данных	КТ934Д	Транзисторы
2N5591	Нет данных	КТ920В	Транзисторы
2N5596	Нет данных	КТ916А, КТ919А	Транзисторы
2N560	ТО-29	П307В	Транзисторы
2N5641	МТ-71	КТ922А	Транзисторы
2N5642	МТ-72	КТ922Б	Транзисторы
2N5643	МТ-72	КТ922В	Транзисторы
2N5652	ТО-72	КТ372В	Транзисторы
2N5672	ТО-3	КТ874А	Транзисторы
2N5681	ТО-39	КТ630Г	Транзисторы
2N5682	ТО-39	КТ630А	Транзисторы
2N5707	ТО-128	КТ921А	Транзисторы
2N5709	Нет данных	КТ936А	Транзисторы
2N5719	Нет данных	КТ929А	Транзисторы
2N5764	МТ-77	КТ913А	Транзисторы
2N5765	МТ-77	КТ913Б	Транзисторы
2N5768	Нет данных	КТ919Б	Транзисторы
2N5769	ТО-92	КТ3142А	Транзисторы

2N5770	ТО-92	КТ325ВМ	Транзисторы
2N5771	ТО-92	КТ363АМ	Транзисторы
2N581	ТО-5	МП42А	Транзисторы
2N5838	ТО-3	КТ840Б	Транзисторы
2N5839	ТО-3	КТ840Б	Транзисторы
2N5840	ТО-3	КТ840А	Транзисторы
2N5842	ТО-72	КТ355А	Транзисторы
2N5845	ТО-92	КТ645А	Транзисторы
2N5851	ТО-72	КТ355А	Транзисторы
2N5852	ТО-72	КТ355А	Транзисторы
2N5887	ТО-66	ГТ701А, П216	Транзисторы
2N5888	ТО-66	ГТ701А, П216	Транзисторы
2N5889	ТО-66	ГТ701А, П216	Транзисторы
2N5890	ТО-66	ГТ701А, П216Г	Транзисторы
2N5891	ТО-66	ГТ701А, П217	Транзисторы
2N59	ТО-5	МП20А	Транзисторы
2N591	ТО-1	ГТ115Г	Транзисторы
2N5995	МТ-78	КТ920Г	Транзисторы
2N5996	МТ-78	КТ920Г	Транзисторы
2N59А	ТО-5	МП20А	Транзисторы
2N59В	ТО-5	МП21Д	Транзисторы
2N59С	ТО-5	МП21Д	Транзисторы
2N60	ТО-5	МП20Б	Транзисторы
2N6011	R-203	КТ825Б	Транзисторы
2N6013	Нет данных	КТ685Д	Транзисторы
2N6015	Нет данных	КТ685А	Транзисторы
2N602	ТО-5	П416	Транзисторы
2N603	ТО-5	П416	Транзисторы
2N6034	Нет данных	КТ8130А	Транзисторы
2N6035	Нет данных	КТ8130Б	Транзисторы
2N6036	Нет данных	КТ8130В	Транзисторы
2N6037	Нет данных	КТ8131А	Транзисторы
2N6038	Нет данных	КТ8131Б	Транзисторы
2N6039	Нет данных	КТ8131В	Транзисторы
2N604	ТО-5	П416А	Транзисторы
2N6047	ТО-63	КТ947А	Транзисторы
2N6050	ТО-3	КТ825Д	Транзисторы
2N6051	ТО-3	КТ825Г	Транзисторы
2N6052	ТО-3	КТ825Г	Транзисторы

2N6057	ТО-3	КТ827В	Транзисторы
2N6058	ТО-3	КТ827Б	Транзисторы
2N6059	ТО-3	КТ827А	Транзисторы
2N6077	ТО-66	КТ812Б	Транзисторы
2N6078	ТО-66	КТ812Б	Транзисторы
2N6079	ТО-66	КТ812А	Транзисторы
2N6080	МТ-72	КТ920Б	Транзисторы
2N6081	МТ-72	КТ920Г	Транзисторы
2N6093	МТ-67	КТ912Б, КТ927Б	Транзисторы
2N6099	ТО-220	КТ819В	Транзисторы
2N60А	ТО-5	МП21В	Транзисторы
2N60В	ТО-5	МП21Д	Транзисторы
2N60С	ТО-5	МП21Г	Транзисторы
2N61	ТО-5	МП20А	Транзисторы
2N6101	ТО-220	КТ819Г	Транзисторы
2N6107	ТО-220	КТ818Г	Транзисторы
2N6111	ТО-220	КТ818А	Транзисторы
2N6121	ТО-220	КТ817А	Транзисторы
2N6122	ТО-220	КТ817В	Транзисторы
2N6123	ТО-220	КТ817Г	Транзисторы
2N6124	ТО-220	КТ837Ф	Транзисторы
2N6125	ТО-220	КТ837С	Транзисторы
2N6126	ТО-220	КТ837Н	Транзисторы
2N6129	ТО-220	КТ819Б	Транзисторы
2N6130	ТО-220	КТ819В	Транзисторы
2N6131	ТО-220	КТ819Г	Транзисторы
2N6132	ТО-220	КТ818Б	Транзисторы
2N6133	ТО-220	КТ818В	Транзисторы
2N6134	ТО-220	КТ818Г	Транзисторы
2N6135	Х-110	КТ610А	Транзисторы
2N6178	Х-109	КТ943Д	Транзисторы
2N6179	Х-109	КТ943Б	Транзисторы
2N6180	ТО-126	КТ932А	Транзисторы
2N6181	ТО-126	КТ932А	Транзисторы
2N61А	ТО-5	МП20В	Транзисторы
2N61В	ТО-5	МП21Д	Транзисторы
2N61С	ТО-6	МП21Г	Транзисторы
2N6202	Нет данных	КТ934А	Транзисторы
2N6203	Нет данных	КТ934Б	Транзисторы

2N6204	Нет данных	КТ934В	Транзисторы
2N6208	Нет данных	КТ916Б	Транзисторы
2N6216	ТО-3	КТ684А	Транзисторы
2N6246	ТО-3	КТ818ВМ	Транзисторы
2N6247	ТО-3	КТ818ГМ	Транзисторы
2N6248	ТО-3	КТ818ГМ	Транзисторы
2N6253	ТО-3	КТ819БМ	Транзисторы
2N6260	ТО-66	КТ805Б	Транзисторы
2N6263	ТО-66	КТ802А	Транзисторы
2NG264	ТО-66	КТ802А	Транзисторы
2N6266	Нет данных	КТ919В	Транзисторы
2N6278	ТО-63	КТ879Б	Транзисторы
2N6279	ТО-63	КТ879А	Транзисторы
2N6282	ТО-3	КТ827В	Транзисторы
2N6283	ТО-3	КТ827Б	Транзисторы
2N6284	ТО-3	КТ827А	Транзисторы
2N6285	ТО-3	КТ825Д	Транзисторы
2N6286	ТО-3	КТ825Г	Транзисторы
2N6287	ТО-3	КТ825Г	Транзисторы
2N6288	ТО-220	КТ819А	Транзисторы
2N6289	ТО-220	КТ819А	Транзисторы
2N6290	ТО-220	КТ819В	Транзисторы
2N6291	ТО-220	КТ819В	Транзисторы
2N6292	ТО-220	КТ819Г	Транзисторы
2N6293	ТО-220	КТ819Г	Транзисторы
2N6304	ТО-72	КТ399А	Транзисторы
2N6305	ТО-72	КТ399А	Транзисторы
2N6310	ТО-220	КТ818В	Транзисторы
2N6341	ТО-3	КТ867А	Транзисторы
2N6362	SOT-119	КТ930А	Транзисторы
2N6364	SOT-119	КТ930Б	Транзисторы
2N6369	SOT-119	КТ931А	Транзисторы
2N6371	ТО-3	КТ819БМ	Транзисторы
2N6372	ТО-66	КТ808ГМ	Транзисторы
2N6373	ТО-66	КТ808ГМ	Транзисторы
2N6374	ТО-66	КТ808БМ	Транзисторы
2N6448	Нет данных	КТ684А	Транзисторы
2N6469	ТО-3	КТ818БМ	Транзисторы
2N6470	ТО-3	КТ819БМ	Транзисторы
2N6471	ТО-3	КТ819ВМ	Транзисторы

2N6472	ТО-3	КТ819ГМ	Транзисторы
2N6477	ТО-220	КТ8123А	Транзисторы
2N6499	ТО-220	КТ8110А	Транзисторы
2N65	OV-4	МП20А	Транзисторы
2N653	ТО-5	МП20А	Транзисторы
2N654	ТО-5	МП20А	Транзисторы
2N6542	ТО-3	КТ840Б	Транзисторы
2N6543	ТО-3	КТ840А	Транзисторы
2N6546	ТО-204	КТ878Б	Транзисторы
2N655	ТО-5	МП20Б	Транзисторы
2N656	ТО-5	КТ630Д	Транзисторы
2N6560	ТО-3	КТ841А	Транзисторы
2N657	ТО-5	КТ630Г	Транзисторы
2N6575	ТО-3	КТ8146А	Транзисторы
2N6617	Нет данных	КТ3132А	Транзисторы
2N6669	ТО-220	КТ863А, КТ997А	Транзисторы
2N6672	ТО-204	КТ847А	Транзисторы
2N6678	ТО-204	КТ847А, КТ878В	Транзисторы
2N6772	ТО-220	КТ8175Б1	Транзисторы
2N6773	ТО-220	КТ8175А1	Транзисторы
2N6928	ТО-220	КТ8120А	Транзисторы
2N6929	ТО-220	КТ8138Ж	Транзисторы
2N6930	ТО-220	КТ8138И	Транзисторы
2N6931	ТО-204	КТ8117Б	Транзисторы
2N6932	ТО-204	КТ856Б1	Транзисторы
2N696	ТО-5	КТ630Д	Транзисторы
2N697	ТО-39	КТ630Д	Транзисторы
2N698	ТО-39	КТ630А	Транзисторы
2N699	ТО-39	КТ630А	Транзисторы
2N700	ТО-72	ГТ313Б, ГТ376А	Транзисторы
2N700А	ТО-17	ГТ376А	Транзисторы
2N702	ТО-18	КТ312А	Транзисторы
2N703	ТО-5	КТ312В	Транзисторы
2N705	ТО-18	ГТ320В	Транзисторы
2N706А	ТО-18	КТ340В	Транзисторы
2N708	ТО-18	КТ340В	Транзисторы
2N709	ТО-18	КТ316Б	Транзисторы

2N709A	TO-18	КТ316Б	Транзисторы
2N710	TO-18	ГТ320В	Транзисторы
2N711	TO-18	ГТ320В	Транзисторы
2N711A	TO-18	ГТ320Б	Транзисторы
2N711B	TO-18	ГТ320Б	Транзисторы
2N726	TO-18	КТ349А	Транзисторы
2N727	TO-18	КТ349Б	Транзисторы
2N728	TO-18	КТ312В	Транзисторы
2N729	TO-18	КТ312Б	Транзисторы
2N734	TO-18	П307, КТ601А	Транзисторы
2N735	TO-18	П307А, КТ601А	Транзисторы
2N735	TO-18	КТ601А, П307А	Транзисторы
2N738	TO-18	П309	Транзисторы
2N739	TO-18	П308	Транзисторы
2N741	TO-18	ГТ313В	Транзисторы
2N741A	TO-18	ГТ313А	Транзисторы
2N743	TO-18	КТ340В	Транзисторы
2N744	TO-18	КТ340В	Транзисторы
2N753	TO-18	КТ340Б	Транзисторы
2N754	TO-18	П307В	Транзисторы
2N755	TO-18	П308	Транзисторы
2N77	TO-2	ГТ109Б	Транзисторы
2N780	TO-18	КТ312Б	Транзисторы
2N784A	TO-18	КТ340В	Транзисторы
2N795	TO-18	ГТ308А	Транзисторы
2N796	TO-18	ГТ308Б	Транзисторы
2N797	TO-18	ГТ308А	Транзисторы
2N797	TO-18	ГТ311И	Транзисторы
2N834	TO-18	КТ340В	Транзисторы
2N835	TO-18	КТ340В	Транзисторы
2N842	TO-18	КТ301Д	Транзисторы
2N843	TO-18	КТ301В, КТ301Ж	Транзисторы
2N844	TO-18	П307В, КТ601А	Транзисторы
2N845	TO-18	П308, КТ601А	Транзисторы
2N869	TO-18	КТ352А	Транзисторы
2N869A	TO-18	КТ347А	Транзисторы

2N914	ТО-18	КТ616Б	Транзисторы
2N915	ТО-18	КТ342Г	Транзисторы
2N916	ТО-18	КТ342А	Транзисторы
2N917	ТО-72	КТ368Б	Транзисторы
2N918	ТО-72	КТ368А	Транзисторы
2N919	ТО-18	КТ340В	Транзисторы
2N920	ТО-18	КТ340В	Транзисторы
2N923	ТО-18	КТ203Б	Транзисторы
2N924	ТО-18	КТ203Б	Транзисторы
2N929	ТО-18	КТ342А	Транзисторы
2N930	ТО-18	КТ342А	Транзисторы
2N94	ТО-2	МП38	Транзисторы
2N943	ТО-18	КТ203Б	Транзисторы
2N944	ТО-18	КТ203Б	Транзисторы
2N955	ТО-18	ГТ311И	Транзисторы
2N955А	ТО-18	ГТ311И	Транзисторы
2N978	ТО-18	КТ350А	Транзисторы
2N5319	ТО-61	КТ908А	Транзисторы
2N5334	ТО-39	КТ685Е	Транзисторы
2N5354	ТО-98	КТ351А	Транзисторы
2N5356	Нет данных	КТ685Ж	Транзисторы
2N535А	ТО-23	ГТ115В	Транзисторы
2N535В	ТО-23	ГТ115В	Транзисторы
2N536	ТО-23	ГТ115Г	Транзисторы
2N5365	ТО-98	КТ351А	Транзисторы
2N5366	ТО-98	КТ351Б	Транзисторы
2N5373	ТО-92	КТ686А	Транзисторы
2N5394	Нет данных	КП307А	Транзисторы
2N5397	Нет данных	КП302Б	Транзисторы
2N5401	ТО-92	КТ6116А	Транзисторы
2N5427	Нет данных	КТ808ГМ	Транзисторы
2N5427	ТО-66	КТ808А	Транзисторы
2N5429	ТО-66	КТ808А	Транзисторы
2N5447	Х-55	КТ345Б	Транзисторы
2N5452	Нет данных	КПС104А	Транзисторы
2N5481	МТ-74	КТ911А	Транзисторы
2N5483	Нет данных	КТ919В	Транзисторы
2N5490	ТО-220	КТ819Б	Транзисторы
2N5492	ТО-220	КТ819В	Транзисторы
2N5494	ТО-220	КТ819В	Транзисторы

2N5496	ТО-220	КТ819Г	Транзисторы
2N554	ТО-3	П216В	Транзисторы
2N5540	ТО-61	КТ854А	Транзисторы
2N555	ТО-3	П216В	Транзисторы
2N5551	ТО-92	КТ6117А	Транзисторы
2N5556	Нет данных	КП303Б	Транзисторы
2N5589	Нет данных	КТ934Г, КТ920А	Транзисторы
2N5590	Нет данных	КТ934Д	Транзисторы
2N5591	Нет данных	КТ920В	Транзисторы
2N5596	Нет данных	КТ916А, КТ919А	Транзисторы
2N560	ТО-29	П307В	Транзисторы
2N5641	МТ-71	КТ922А	Транзисторы
2N5642	МТ-72	КТ922Б	Транзисторы
2N5643	МТ-72	КТ922В	Транзисторы
2N5652	ТО-72	КТ372В	Транзисторы
2N5672	ТО-3	КТ874А	Транзисторы
2N5681	ТО-39	КТ630Г	Транзисторы
2N5682	ТО-39	КТ630А	Транзисторы
2N5707	ТО-128	КТ921А	Транзисторы
2N5709	Нет данных	КТ936А	Транзисторы
2N5719	Нет данных	КТ929А	Транзисторы
2N5764	МТ-77	КТ913А	Транзисторы
2N5765	МТ-77	КТ913Б	Транзисторы
2N5768	Нет данных	КТ919Б	Транзисторы
2N5769	ТО-92	КТ3142А	Транзисторы
2N5770	ТО-92	КТ325ВМ	Транзисторы
2N5771	ТО-92	КТ363АМ	Транзисторы
2N581	ТО-5	МП42А	Транзисторы
2N5838	ТО-3	КТ840Б	Транзисторы
2N5839	ТО-3	КТ840Б	Транзисторы
2N5840	ТО-3	КТ840А	Транзисторы
2N5842	ТО-72	КТ355А	Транзисторы
2N5845	ТО-92	КТ645А	Транзисторы
2N5851	ТО-72	КТ355А	Транзисторы
2N5852	ТО-72	КТ355А	Транзисторы
2N5887	ТО-66	ГТ701А, П216	Транзисторы
2N5888	ТО-66	ГТ701А, П216	Транзисторы
2N5889	ТО-66	ГТ701А, П216	Транзисторы

2N5890	ТО-66	ГТ701А, П216Г	Транзисторы
2N5891	ТО-66	ГТ701А, П217	Транзисторы
2N59	ТО-5	МП20А	Транзисторы
2N591	ТО-1	ГТ115Г	Транзисторы
2N5995	МТ-78	КТ920Г	Транзисторы
2N5996	МТ-78	КТ920Г	Транзисторы
2N59А	ТО-5	МП20А	Транзисторы
2N59В	ТО-5	МП21Д	Транзисторы
2N59С	ТО-5	МП21Д	Транзисторы
2N60	ТО-5	МП20Б	Транзисторы
2N6011	R-203	КТ825Б	Транзисторы
2N6013	Нет данных	КТ685Д	Транзисторы
2N6015	Нет данных	КТ685А	Транзисторы
2N602	ТО-5	П416	Транзисторы
2N603	ТО-5	П416	Транзисторы
2N6034	Нет данных	КТ8130А	Транзисторы
2N6035	Нет данных	КТ8130Б	Транзисторы
2N6036	Нет данных	КТ8130В	Транзисторы
2N6037	Нет данных	КТ8131А	Транзисторы
2N6038	Нет данных	КТ8131Б	Транзисторы
2N6039	Нет данных	КТ8131В	Транзисторы
2N604	ТО-5	П416А	Транзисторы
2N6047	ТО-63	КТ947А	Транзисторы
2N6050	ТО-3	КТ825Д	Транзисторы
2N6051	ТО-3	КТ825Г	Транзисторы
2N6052	ТО-3	КТ825Г	Транзисторы
2N6057	ТО-3	КТ827В	Транзисторы
2N6058	ТО-3	КТ827Б	Транзисторы
2N6059	ТО-3	КТ827А	Транзисторы
2N6077	ТО-66	КТ812Б	Транзисторы
2N6078	ТО-66	КТ812Б	Транзисторы
2N6079	ТО-66	КТ812А	Транзисторы
2N6080	МТ-72	КТ920Б	Транзисторы
2N6081	МТ-72	КТ920Г	Транзисторы
2N6093	МТ-67	КТ912Б, КТ927Б	Транзисторы
2N6099	ТО-220	КТ819В	Транзисторы
2N60А	ТО-5	МП21В	Транзисторы
2N60В	ТО-5	МП21Д	Транзисторы

2N60C	ТО-5	МП21Г	Транзисторы
2N61	ТО-5	МП20А	Транзисторы
2N6101	ТО-220	КТ819Г	Транзисторы
2N6107	ТО-220	КТ818Г	Транзисторы
2N6111	ТО-220	КТ818А	Транзисторы
2N6121	ТО-220	КТ817А	Транзисторы
2N6122	ТО-220	КТ817В	Транзисторы
2N6123	ТО-220	КТ817Г	Транзисторы
2N6124	ТО-220	КТ837Ф	Транзисторы
2N6125	ТО-220	КТ837С	Транзисторы
2N6126	ТО-220	КТ837Н	Транзисторы
2N6129	ТО-220	КТ819Б	Транзисторы
2N6130	ТО-220	КТ819В	Транзисторы
2N6131	ТО-220	КТ819Г	Транзисторы
2N6132	ТО-220	КТ818Б	Транзисторы
2N6133	ТО-220	КТ818В	Транзисторы
2N6134	ТО-220	КТ818Г	Транзисторы
2N6135	Х-110	КТ610А	Транзисторы
2N6178	Х-109	КТ943Д	Транзисторы
2N6179	Х-109	КТ943Б	Транзисторы
2N6180	ТО-126	КТ932А	Транзисторы
2N6181	ТО-126	КТ932А	Транзисторы
2N61А	ТО-5	МП20В	Транзисторы
2N61В	ТО-5	МП21Д	Транзисторы
2N61С	ТО-6	МП21Г	Транзисторы
2N6202	Нет данных	КТ934А	Транзисторы
2N6203	Нет данных	КТ934Б	Транзисторы
2N6204	Нет данных	КТ934В	Транзисторы
2N6208	Нет данных	КТ916Б	Транзисторы
2N6216	ТО-3	КТ684А	Транзисторы
2N6246	ТО-3	КТ818ВМ	Транзисторы
2N6247	ТО-3	КТ818ГМ	Транзисторы
2N6248	ТО-3	КТ818ГМ	Транзисторы
2N6253	ТО-3	КТ819БМ	Транзисторы
2N6260	ТО-66	КТ805Б	Транзисторы
2N6263	ТО-66	КТ802А	Транзисторы
2NG264	ТО-66	КТ802А	Транзисторы
2N6266	Нет данных	КТ919В	Транзисторы
2N6278	ТО-63	КТ879Б	Транзисторы
2N6279	ТО-63	КТ879А	Транзисторы

2N6282	TO-3	КТ827В	Транзисторы
2N6283	TO-3	КТ827Б	Транзисторы
2N6284	TO-3	КТ827А	Транзисторы
2N6285	TO-3	КТ825Д	Транзисторы
2N6286	TO-3	КТ825Г	Транзисторы
2N6287	TO-3	КТ825Г	Транзисторы
2N6288	TO-220	КТ819А	Транзисторы
2N6289	TO-220	КТ819А	Транзисторы
2N6290	TO-220	КТ819В	Транзисторы
2N6291	TO-220	КТ819В	Транзисторы
2N6292	TO-220	КТ819Г	Транзисторы
2N6293	TO-220	КТ819Г	Транзисторы
2N6304	TO-72	КТ399А	Транзисторы
2N6305	TO-72	КТ399А	Транзисторы
2N6310	TO-220	КТ818В	Транзисторы
2N6341	TO-3	КТ867А	Транзисторы
2N6362	SOT-119	КТ930А	Транзисторы
2N6364	SOT-119	КТ930Б	Транзисторы
2N6369	SOT-119	КТ931А	Транзисторы
2N6371	TO-3	КТ819БМ	Транзисторы
2N6372	TO-66	КТ808ГМ	Транзисторы
2N6373	TO-66	КТ808ГМ	Транзисторы
2N6374	TO-66	КТ808БМ	Транзисторы
2N6448	Нет данных	КТ684А	Транзисторы
2N6469	TO-3	КТ818БМ	Транзисторы
2N6470	TO-3	КТ819БМ	Транзисторы
2N6471	TO-3	КТ819ВМ	Транзисторы
2N6472	TO-3	КТ819ГМ	Транзисторы
2N6477	TO-220	КТ8123А	Транзисторы
2N6499	TO-220	КТ8110А	Транзисторы
2N65	OV-4	МП20А	Транзисторы
2N653	TO-5	МП20А	Транзисторы
2N654	TO-5	МП20А	Транзисторы
2N6542	TO-3	КТ840Б	Транзисторы
2N6543	TO-3	КТ840А	Транзисторы
2N6546	TO-204	КТ878Б	Транзисторы
2N655	TO-5	МП20Б	Транзисторы
2N656	TO-5	КТ630Д	Транзисторы
2N6560	TO-3	КТ841А	Транзисторы
2N657	TO-5	КТ630Г	Транзисторы

2N6575	ТО-3	КТ8146А	Транзисторы
2N6617	Нет данных	КТ3132А	Транзисторы
2N6669	ТО-220	КТ863А, КТ997А	Транзисторы
2N6672	ТО-204	КТ847А	Транзисторы
2N6678	ТО-204	КТ847А, КТ878В	Транзисторы
2N6772	ТО-220	КТ8175Б1	Транзисторы
2N6773	ТО-220	КТ8175А1	Транзисторы
2N6928	ТО-220	КТ8120А	Транзисторы
2N6929	ТО-220	КТ8138Ж	Транзисторы
2N6930	ТО-220	КТ8138И	Транзисторы
2N6931	ТО-204	КТ8117Б	Транзисторы
2N6932	ТО-204	КТ856Б1	Транзисторы
2N696	ТО-5	КТ630Д	Транзисторы
2N697	ТО-39	КТ630Д	Транзисторы
2N698	ТО-39	КТ630А	Транзисторы
2N699	ТО-39	КТ630А	Транзисторы
2N700	ТО-72	ГТ313Б, ГТ376А	Транзисторы
2N700А	ТО-17	ГТ376А	Транзисторы
2N702	ТО-18	КТ312А	Транзисторы
2N703	ТО-5	КТ312В	Транзисторы
2N705	ТО-18	ГТ320В	Транзисторы
2N706А	ТО-18	КТ340В	Транзисторы
2N708	ТО-18	КТ340В	Транзисторы
2N709	ТО-18	КТ316Б	Транзисторы
2N709А	ТО-18	КТ316Б	Транзисторы
2N710	ТО-18	ГТ320В	Транзисторы
2N711	ТО-18	ГТ320В	Транзисторы
2N711А	ТО-18	ГТ320Б	Транзисторы
2N711В	ТО-18	ГТ320Б	Транзисторы
2N726	ТО-18	КТ349А	Транзисторы
2N727	ТО-18	КТ349Б	Транзисторы
2N728	ТО-18	КТ312В	Транзисторы
2N729	ТО-18	КТ312Б	Транзисторы
2N734	ТО-18	П307, КТ601А	Транзисторы
2N735	ТО-18	П307А, КТ601А	Транзисторы

2N735	TO-18	КТ601А, ПЗ07А	Транзисторы
2N738	TO-18	ПЗ09	Транзисторы
2N739	TO-18	ПЗ08	Транзисторы
2N741	TO-18	ГТ313В	Транзисторы
2N741А	TO-18	ГТ313А	Транзисторы
2N743	TO-18	КТ340В	Транзисторы
2N744	TO-18	КТ340В	Транзисторы
2N753	TO-18	КТ340Б	Транзисторы
2N754	TO-18	ПЗ07В	Транзисторы
2N755	TO-18	ПЗ08	Транзисторы
2N77	TO-2	ГТ109Б	Транзисторы
2N780	TO-18	КТ312Б	Транзисторы
2N784А	TO-18	КТ340В	Транзисторы
2N795	TO-18	ГТ308А	Транзисторы
2N796	TO-18	ГТ308Б	Транзисторы
2N797	TO-18	ГТ308А	Транзисторы
2N797	TO-18	ГТ311И	Транзисторы
2N834	TO-18	КТ340В	Транзисторы
2N835	TO-18	КТ340В	Транзисторы
2N842	TO-18	КТ301Д	Транзисторы
2N843	TO-18	КТ301В, КТ301Ж	Транзисторы
2N844	TO-18	ПЗ07В, КТ601А	Транзисторы
2N845	TO-18	ПЗ08, КТ601А	Транзисторы
2N869	TO-18	КТ352А	Транзисторы
2N869А	TO-18	КТ347А	Транзисторы
2N914	TO-18	КТ616Б	Транзисторы
2N915	TO-18	КТ342Г	Транзисторы
2N916	TO-18	КТ342А	Транзисторы
2N917	TO-72	КТ368Б	Транзисторы
2N918	TO-72	КТ368А	Транзисторы
2N919	TO-18	КТ340В	Транзисторы
2N920	TO-18	КТ340В	Транзисторы
2N923	TO-18	КТ203Б	Транзисторы
2N924	TO-18	КТ203Б	Транзисторы
2N929	TO-18	КТ342А	Транзисторы
2N930	TO-18	КТ342А	Транзисторы
2N94	TO-2	МП38	Транзисторы

2N943	ТО-18.	КТ203Б	Транзисторы
2N944	ТО-18	КТ203Б	Транзисторы
2N955	ТО-18	ГТ311И	Транзисторы
2N955А	ТО-18	ГТ311И	Транзисторы
2N978	ТО-18	КТ350А	Транзисторы
2N979	ТО-18	ГТ305А	Транзисторы
2N980	ТО-18	ГТ305А	Транзисторы
2N987	R-38	ГТ322Б	Транзисторы
2N990	ТО-72	ГТ322В	Транзисторы
2N991	ТО-72	ГТ322В	Транзисторы
2N993	ТО-72	ГТ322В	Транзисторы
2N995	ТО-18	КТ352А	Транзисторы
2N996	ТО-18	КТ352А	Транзисторы
2NL234В	Нет данных	КП902Б	Транзисторы
2NU72	SOT-9	ГТ403Б	Транзисторы
2NU73	ТО-3	ГТ703Б	Транзисторы
2NU74	ТО-3	ГТ701А, П210А	Транзисторы
2S2466	MD-10	П201АЭ	Транзисторы
2S3640	Нет данных	КТ3126Б	Транзисторы
2S564	Нет данных	КТ686Г	Транзисторы
2SA1009	ТО-220	КТ851Б	Транзисторы
2SA101	ТО-1	ГТ322В	Транзисторы
2SA1015	ТО-92	КТ3107Б	Транзисторы
2SA102	ТО-1	ГТ322В	Транзисторы
2SAI021	ТО-220	КТ722А	Транзисторы
2SA1029В	ТО-92	КТ3107Г	Транзисторы
2SA1029С	ТО-92	КТ3107Д	Транзисторы
2SA1029Д	ТО-92	КТ3107И	Транзисторы
2SA103	ТО-72	ГТ322В	Транзисторы
2SA1030	Нет данных	КТ668В	Транзисторы
2SA1030В	Нет данных	КТ668Б	Транзисторы
2SA1030В	ТО-92	КТ3107Б, КТ668В	Транзисторы
2SA1030С	ТО-92	КТ3107Д, КТ668В	Транзисторы
2SA1031В	ТО-92	КТ3107Г	Транзисторы
2SA1031С	ТО-92	КТ3107Ж	Транзисторы
2SA1031Д	ТО-92	КТ3107Ж	Транзисторы
2SA1032	Нет данных	КТ668А	Транзисторы

2SA1033B	TO-92	КТ3107Г	Транзисторы
2SA1033C	TO-92	КТ3107Д	Транзисторы
2SA1033D	TO-92	КТ3107К	Транзисторы
2SA104	TO-1	ГТ322Б	Транзисторы
2SA105	TO-44	ГТ310Е	Транзисторы
2SA1052B	TO-236	КТ3129Б9	Транзисторы
2SA1052C	TO-236	КТ3129Г9	Транзисторы
2SA1052D	TO-236	КТ3129Г9	Транзисторы
2SA106	TO-44	ГТ310Е	Транзисторы
2SA107	TO-44	ГТ310Д	Транзисторы
2SA108	TO-44	П422	Транзисторы
2SA109	TO-44	П422	Транзисторы
2SA1090	TO-18	КТ313Б	Транзисторы
2SA110	TO-44	П422	Транзисторы
2SA1106	TO-218	КТ8101Б	Транзисторы
2SA111	TO-44	П422	Транзисторы
2SA112	TO-44	П422	Транзисторы
2SA116	TO-44	ГТ310В	Транзисторы
2SA1160А	TO-92	КТ686Д	Транзисторы
2SA1160В	TO-92	КТ686Е	Транзисторы
2SA117	TO-44	ГТ310Д	Транзисторы
2SA118	TO-44	ГТ310Д	Транзисторы
2SA1180	TO-3	КТ865А	Транзисторы
2SA1274	TO-92	КТ684В	Транзисторы
2SA1356	TO-126	КТ626Г, КТ626Д	Транзисторы
2SA1356	SOT-82	КТ626А	Транзисторы
2SA1515	TO-92	КТ686Б	Транзисторы
2SA1584	TO-92	КТ9144А9	Транзисторы
2SA173	TO-5	ГТ125Б	Транзисторы
2SA174	TO-5	ГТ125Б	Транзисторы
2SA195	TO-1	ГТ124А	Транзисторы
2SA204	TO-5	ГТ125Б	Транзисторы
2SA205	TO-5	ГТ125Д	Транзисторы
2SA206	TO-5	ГТ125Б	Транзисторы
2SA211	TO-5	ГТ125А	Транзисторы
2SA212	TO-5	ГТ125А	Транзисторы
2SA219	TO-44	ГТ322В	Транзисторы
2SA221	TO-44	ГТ322Б	Транзисторы
2SA223	TO-44	ГТ322В	Транзисторы

2SA229	TO-17	ГТ313А	Транзисторы
2SA230	TO-17	ГТ313А	Транзисторы
2SA234	TO-44	ГТ309Б	Транзисторы
2SA235	TO-44	ГТ309Б	Транзисторы
2SA236	TO-44	ГТ322В	Транзисторы
2SA237	TO-44	ГТ322В	Транзисторы
2SA246	TO-44	ГТ305В	Транзисторы
2SA254	R-18	ГТ109Е	Транзисторы
2SA255	R-18	ГТ109Д	Транзисторы
2SA256	TO-18	ГТ322Б	Транзисторы
2SA257	TO-18	ГТ322В	Транзисторы
2SA258	TO-18	ГТ322В	Транзисторы
2SA259	TO-18	ГТ322В	Транзисторы
2SA260	TO-17	ГТ310А	Транзисторы
2SA266	TO-1	ГТ309Г	Транзисторы
2SA267	TO-1	ГТ309Г	Транзисторы
2SA268	TO-1	ГТ309Д	Транзисторы
2SA269	TO-1	ГТ303Д	Транзисторы
2SA270	TO-1	ГТ309Г	Транзисторы
2SA271	TO-1	ГТ309Г	Транзисторы
2SA272	TO-1	ГТ309А	Транзисторы
2SA277	TO-5	ГТ124В	Транзисторы
2SA279	TO-7	П416Б, ГТ305Б	Транзисторы
2SA282	TO-5	ГТ125В, ГТ125Г	Транзисторы
2SA285	TO-44	ГТ322Б	Транзисторы
2SA286	TO-44	ГТ322Б	Транзисторы
2SA287	TO-44	ГТ322Б	Транзисторы
2SA312	TO-5	ГТ321Д	Транзисторы
2SA321	TO-44	ГТ322В	Транзисторы
2SA322	TO-44	ГТ322В	Транзисторы
2SA338	TO-18	ГТ322В	Транзисторы
2SA339	TO-18	ГТ322Б	Транзисторы
2SA340	TO-72	ГТ322Б	Транзисторы
2SA341	TO-72	ГТ322Б	Транзисторы
2SA342	TO-72	ГТ322Б	Транзисторы
2SA343	TO-7	ГТ309Б	Транзисторы
2SA350	TO-1	П422	Транзисторы
2SA351	TO-1	П422	Транзисторы

2SA352	TO-1	П422	Транзисторы
2SA354	TO-1	П422	Транзисторы
2SA355	TO-1	П422	Транзисторы
2SA374	TO-5	П609А	Транзисторы
2SA391	TO-5	ГТ125В	Транзисторы
2SA396	TO-5	ГТ125Г	Транзисторы
2SA40	TO-1	ГТ124Б	Транзисторы
2SA400	TO-1	ГТ309Г	Транзисторы
2SA412	TO-1	ГТ308Б	Транзисторы
2SA414	TO-5	ГТ125Б	Транзисторы
2SA416	TO-3	П606А	Транзисторы
2SA422	TO-17	ГТ346Б	Транзисторы
2SA440	R-146	ГТ313А	Транзисторы
2SA467	R-67	КТ351Б	Транзисторы
2SA479	TO-1	ГТ331А	Транзисторы
2SA49	TO-1	ГТ109Е	Транзисторы
2SA490	TO-220	КТ816Б	Транзисторы
2SA494G	R-67	КТ349В	Транзисторы
2SA495	R-67	КТ357Г	Транзисторы
2SA495G	R-67	КТ357Г	Транзисторы
2SA496	TO-126	КТ639Б	Транзисторы
2SA50	TO-1	П30	Транзисторы
2SA500	TO-18	КТ352А	Транзисторы
2SA504	TO-39	КТ933А	Транзисторы
2SA505	TO-126	КТ639Д	Транзисторы
2SA52	TO-1	ГТ109Е	Транзисторы
2SA522	TO-18	КТ326Б	Транзисторы
2SA53	TO-1	ГТ109Д	Транзисторы
2SA530	TO-18	КТ313Б	Транзисторы
2SA537	TO-39	КТ933Б	Транзисторы
2SA555	X-20	КТ361Е	Транзисторы
2SA556	X-20	КТ361Е	Транзисторы
2SA559	TO-18	КТ352А	Транзисторы
2SA564	TO-92	КТ3107Д	Транзисторы
2SA564А	TO-92	КТ3107И	Транзисторы
2SA568	TO-92	КТ345В	Транзисторы
2SA58	TO-44	ГТ322Б	Транзисторы
2SA60	TO-44	ГТ322Б	Транзисторы
2SA603	TO-18	КТ313Б	Транзисторы
2SA628	TO-92	КТ357Г	Транзисторы

2SA640	TO-92	КТ3107К, КТ3107И	Транзисторы
2SA641	TO-92	КТ3107Л	Транзисторы
2SA65	TO-1	ГТ125В	Транзисторы
2SA670	TO-220	КТ816В	Транзисторы
2SA671	TO-220	КТ816Б	Транзисторы
2SA673	TO-92	КТ350А	Транзисторы
2SA69	TO-1	ГТ309Е	Транзисторы
2SA70	TO-1	ГТ309Е	Транзисторы
2SA71	TO-1	ГТ309Е	Транзисторы
2SA715В	Нет данных	КТ639И	Транзисторы
2SA715В	TO-126	КТ639В	Транзисторы
2SA715С	TO-126	КТ639В	Транзисторы
2SA715D	TO-126	КТ639В	Транзисторы
2SA718	TO-18	КТ313Б	Транзисторы
2SA72	TO-44	ГТ322В	Транзисторы
2SA73	TO-44	ГТ322В	Транзисторы
2SA733	TO-92	КТ3107И	Транзисторы
2SA738В	TO-126	КТ639В	Транзисторы
2SA738С	TO-126	КТ639В	Транзисторы
2SA738D	TO-126	КТ639В	Транзисторы
2SA740	Нет данных	КТ851В	Транзисторы
2SA741H	TO-18	КТ352А	Транзисторы
2SA743	TO-126	КТ639Г	Транзисторы
2SA743А	Нет данных	КТ639Ж	Транзисторы
2SA743А	TO-126	КТ639Г, КТ639Ж	Транзисторы
2SA750	TO-92	КТ3107К	Транзисторы
2SA755А	TO-220	КТ932Б	Транзисторы
2SA755В	TO-220	КТ932Б	Транзисторы
2SA768	TO-220	КТ816В	Транзисторы
2SA769	TO-220	КТ816Г	Транзисторы
2SA779К	TO-202	КТ639В	Транзисторы
2SA78	TO-44	ГТ321Д	Транзисторы
2SA78	TO-44	ГТ321В	Транзисторы
2SA780АК	TO-202	КТ639Д	Транзисторы
2SA781К	TO-92	КТ345Б	Транзисторы
2SA811С5	SOT-23	КТ3129Б9	Транзисторы
2SA811С6	SOT-23	КТ3129Г9	Транзисторы
2SA812М4	SOT-23	КТ3129Б9	Транзисторы

2SA812M5	SOT-23	КТ3129Б9	Транзисторы
2SA815	ТО-220	КТ814Г	Транзисторы
2SA844C	ТО-92	КТ3107И	Транзисторы
2SA844D	ТО-92	КТ3107И	Транзисторы
2SA876H	ТО-18	КТ313Б	Транзисторы
2SA92	ТО-44	ГТ322Б	Транзисторы
2SA93	ТО-44	ГТ322В	Транзисторы
2SA952К	ТО-92	КТ6115Е, КТ686Е	Транзисторы
2SA952L	ТО-92	КТ6115Д, КТ686Д	Транзисторы
2SA952M	ТО-92	КТ6115Г	Транзисторы
2SA962А	ТО-202	КТ639Д	Транзисторы
2SA966Y	ТО-92	КТ686В	Транзисторы
2SA967	Нет данных	КТ3123АМ	Транзисторы
2SA983	Нет данных	КТ3109А	Транзисторы
2SA999	ТО-92	КТ3107И	Транзисторы
2SA999L	ТО-92	КТ3107И	Транзисторы
2SB1016	ТО-220	КТ818Г	Транзисторы
2SB1017	ТО-220	КТ818Г	Транзисторы
2SB1018	ТО-220	КТ818Г	Транзисторы
2SB1019	ТО-220	КТ818В	Транзисторы
2SB110	ТО-1	ГТ124А	Транзисторы
2SB111	ТО-1	ГТ124Б	Транзисторы
2SB112	ТО-1	ГТ124В	Транзисторы
2SB113	ТО-1	ГТ124В	Транзисторы
2SB114	ТО-18	ГТ124Б	Транзисторы
2SB115	ТО-1	ГТ124В	Транзисторы
2SB116	ТО-1	ГТ124Г	Транзисторы
2SB117	ТО-1	ГТ124Г	Транзисторы
2SB12	ТО-1	ГТ124А	Транзисторы
2SB120	ТО-1	МП41А	Транзисторы
2SB1220Q	SC-70	КТ3180А9	Транзисторы
2SB13	ТО-1	ГТ124А	Транзисторы
2SB130	MD-11	П201АЭ	Транзисторы
2SB135	ТО-1	ГТ124В	Транзисторы
2SB136	ТО-1	МП25А, МП20Б	Транзисторы
2SB136А	ТО-1	МП25А, МП20Б	Транзисторы

2SB15	TO-1	ГТ125А	Транзисторы
2SB170	TO-1	МП39А, МП40А	Транзисторы
2SB171	TO-1	МП40А	Транзисторы
2SB172	TO-1	МП20А, МП25Б	Транзисторы
2SB173	TO-1	МП39А	Транзисторы
2SB175	TO-1	МП41А	Транзисторы
2SB176	TO-1	МП25Б, МП20Б	Транзисторы
2SB180А	TO-8	П201АЭ	Транзисторы
2SB181А	TO-8	П202Э	Транзисторы
2SB200	R-10	МП25Б, МП20А	Транзисторы
2SB201	TO-5	МП25Б, МП20А	Транзисторы
2SB261	R-18	ГТ115А	Транзисторы
2SB262	R-18	ГТ115В	Транзисторы
2SB263	TO-1	МП25Б	Транзисторы
2SB302	TO-1	ГТ109Е	Транзисторы
2SB303	TO-1	ГТ115Г	Транзисторы
2SB32	TO-1	МП39А	Транзисторы
2SB33	TO-1	МП41А	Транзисторы
2SB335	R-18	МГТ108В	Транзисторы
2SB336	R-18	МГТ108В	Транзисторы
2SB361	TO-3	ГТ806А	Транзисторы
2SB362	TO-3	ГТ806Б	Транзисторы
2SB367	TO-66	П201АЭ	Транзисторы
2SB368	TO-66	П201АЭ	Транзисторы
2SB37	TO-1	МП41А	Транзисторы
2SB39	TO-1	ГТ115А	Транзисторы
2SB40	TO-1	МП42Б	Транзисторы
2SB400	TO-1	МГТ108Г	Транзисторы
2SB43	TO-1	ГТ125В	Транзисторы
2SB434	TO-220	КТ837Р	Транзисторы
2SB434G	TO-220	КТ837Р	Транзисторы
2SB435	TO-220	КТ837У	Транзисторы
2SB435G	TO-220	КТ837Р	Транзисторы
2SB435U	TO-220	КТ816А2	Транзисторы

2SB439	TO-1	МП41А, МП39Б	Транзисторы
2SB44	TO-1	ГТ124В	Транзисторы
2SB440	TO-1	МП41А, МП39Б	Транзисторы
2SB443А	TO-1	МГТ108Г	Транзисторы
2SB443В	TO-1	МГТ108Г	Транзисторы
2SB444А	TO-1	МГТ108Г	Транзисторы
2SB444В	TO-1	МГТ108Г	Транзисторы
2SB448	MD-11	П201АЭ	Транзисторы
2SB456	TO-8	П202Э	Транзисторы
2SB467	MD-10	П202Э	Транзисторы
2SB468	TO-3	ГТ810А	Транзисторы
2SB47	TO-1	МГТ108Д, МГТ108Г	Транзисторы
2S-B473	MD-9	П201АЭ	Транзисторы
2SB48	TO-5	ГТ125Б	Транзисторы
2SB481	MD-9	П201АЭ	Транзисторы
2SB49	TO-5	ГТ125В	Транзисторы
2SB497	R-18	МГТ108Б	Транзисторы
2SB506А	TO-3	КТ842А	Транзисторы
2SB54	TO-1	ГТ124Г	Транзисторы
2SB546	TO-220	КТ851В	Транзисторы
2SB546А	TO-220	КТ851А	Транзисторы
2SB55	TO-1	ГТ125Г	Транзисторы
2SB551Н	TO-66	КТ932Б	Транзисторы
2SB553	TO-220	КТ818В	Транзисторы
2SB558	TO-3	КТ818ГМ	Транзисторы
2SB56	TO-1	ГТ125Г	Транзисторы
2SB57	R-55	МГТ108Б	Транзисторы
2SB595	TO-220	КТ816Г	Транзисторы
2SB596	TO-220	КТ816Г	Транзисторы
2SB60	TO-1	МП41А	Транзисторы
2SB61	TO-1	МП41А	Транзисторы
2SB630А	TO-220	КТ851А	Транзисторы
2SB650Н	TO-3	КТ825Г	Транзисторы
2SB693Н	TO-3	КТ825Г	Транзисторы
2SB709	Нет данных	КТ3129Д9	Транзисторы
2SB709	SOT-23	КТ3129Д9	Транзисторы
2SB709А	SOT-23	КТ3129Г9	Транзисторы

2SB710	Нет данных	КТ3173А9	Транзисторы
2SB75	ТО-1	ГТ125В	Транзисторы
2SB754	ТО-220	КТ818Б	Транзисторы
2SB772	ТО-126	КТ9176А	Транзисторы
2SB834	ТО-220	КТ835Б, КТ837В	Транзисторы
2SB883	ТО-218	КТ8106Б	Транзисторы
2SB90	ТО-1	ГТ109Г	Транзисторы
2SB906	Нет данных	КТ835А	Транзисторы
2SB906	ТО-220	КТ835Б, КТ837В	Транзисторы
2SB97	ТО-1	ГТ109В	Транзисторы
2SB970	ТО-236	КТ3171А9	Транзисторы
2SB996	ТО-220	КТ816Г	Транзисторы
2SC1000GTM	ТО-92	КТ3102Б	Транзисторы
2SC1001	Нет данных	КТ925Г	Транзисторы
2SC1008	ТО-39	КТ630Д	Транзисторы
2SC1008А	ТО-39	КТ630Б	Транзисторы
2SC1009А	SOT-23	КТ3151Д9	Транзисторы
2SC101А	ТО-66	КТ902А	Транзисторы
2SC1044	ТО-72	КТ355А	Транзисторы
2SC105	ТО-18	КТ312Б	Транзисторы
2SC1056	ТО-5	КТ605Б	Транзисторы
2SC1080	Нет данных	КТ683А	Транзисторы
2SC108А	ТО-39	КТ630Г	Транзисторы
2SC1090	U-78	КТ372А	Транзисторы
2SC109А	ТО-39	КТ928Б	Транзисторы
2SC1111	ТО-3	КТ802А	Транзисторы
2SC1112	ТО-3	КТ802А	Транзисторы
2SC1113	ТО-66	КТ808А	Транзисторы
2SC1114	ТО-3	КТ812Б	Транзисторы
2SC11172В	ТО-3	КТ839А	Транзисторы
2SC1141	ТО-3	КТ8154А	Транзисторы
2SC1144	ТО-3	КТ8154Б	Транзисторы
2SC1145	ТО-3	КТ809БМ	Транзисторы
2SC1172	ТО-3	КТ839А	Транзисторы
2SC1172А	ТО-3	КТ839А	Транзисторы
2SC1173	ТО-220	КТ943А	Транзисторы
2SC1188	Нет данных	КТ325БМ	Транзисторы
2SC1215	Нет данных	КТ325АМ	Транзисторы

2SC1236	Нет данных	КТ3101АМ	Транзисторы
2SC1254	Нет данных	КТ3106А2	Транзисторы
2SC1260	ТО-72	КТ399А	Транзисторы
2SC1262	Нет данных	КТ939А	Транзисторы
2SC131	ТО-18	КТ616Б	Транзисторы
2SC1317	ТО-92	КТ645А	Транзисторы
2SC132	ТО-18	КТ616Б	Транзисторы
2SC133	ТО-18	КТ616Б	Транзисторы
2SC134	ТО-18	КТ616А	Транзисторы
2SC135	ТО-18	КТ616А	Транзисторы
2SC137	ТО-18	КТ616Б	Транзисторы
2SC1395	Нет данных	КТ325ВМ	Транзисторы
2SC1440	ТО-3	КТ945А	Транзисторы
2SC1454	ТО-3	КТ812Б	Транзисторы
2SC1504	ТО-3	КТ809А	Транзисторы
2SC151Н	ТО-39	КТ603А	Транзисторы
2SC1550	ТО-126	КТ940Б	Транзисторы
2SC1566	ТО-202	КТ940Б	Транзисторы
2SC1569	ТО-220	КТ940А	Транзисторы
2SC1576	ТО-3	КТ812А, КТ828Б	Транзисторы
2SC1617	ТО-3	КТ812Б	Транзисторы
2SC1618	ТО-3	КТ808ВМ	Транзисторы
2SC1618	ТО-3	КТ808А	Транзисторы
2SC1619	ТО-3	КТ808А	Транзисторы
2SC1619А	ТО-3	КТ808А	Транзисторы
2SC1619А	ТО-3	КТ808АМ	Транзисторы
2SC1622D6	SOT-23	КТ3130Б9	Транзисторы
2SC1622D7	SOT-23	КТ3130Б9	Транзисторы
2SC1623L	SOT-23	КТ3130А9	Транзисторы
2SC1624	ТО-220	КТ943В	Транзисторы
2SC1625	ТО-220	КТ943В	Транзисторы
2SC170	ТО-18	КТ306Д	Транзисторы
2SC171	ТО-18	КТ306Д	Транзисторы
2SC172	ТО-18	КТ306Д	Транзисторы
2SC1789	Нет данных	КТ399АМ	Транзисторы
2SC1805	Нет данных	КТ916А	Транзисторы
2SC1815	ТО-92	КТ3102Б	Транзисторы
2SC1826	ТО-220	КТ817Г2	Транзисторы
2SC1826	ТО-220	КТ817Г	Транзисторы

2SC1827	ТО-220	КТ817Г	Транзисторы
2SC1828	ТО-66	КТ828А	Транзисторы
2SC1846	ТО-92	КТ645А	Транзисторы
2SC188	ТО-5	КТ617А	Транзисторы
2SC1894	ТО-3	КТ839А	Транзисторы
2SC1895	ТО-3	КТ839А	Транзисторы
2SC1896	ТО-3	КТ839А	Транзисторы
2SC1950	Нет данных	КТ640Б2	Транзисторы
2SC2001К	Нет данных	КТ6144Е	Транзисторы
2SC2001L	Нет данных	КТ6144Д	Транзисторы
2SC2036	ТО-126	КТ646А	Транзисторы
2SC2042	Нет данных	КТ909В	Транзисторы
2SC2068	ТО-202	КТ940А	Транзисторы
2SC2121	ТО-3	КТ828А	Транзисторы
2SC2122	ТО-3	КТ841А	Транзисторы
2SC2137	ТО-3	КТ812А, КТ828Б	Транзисторы
2SC2138	ТО-3	КТ812А	Транзисторы
2SC216В	Нет данных	КТ850А	Транзисторы
2SC2173	Нет данных	КТ909Г	Транзисторы
2SC2188	Нет данных	КТ3126А9	Транзисторы
2SC2231	ТО-202	КТ940В	Транзисторы
2SC2231А	ТО-202	КТ940В	Транзисторы
2SC2242	ТО-220	КТ940А	Транзисторы
2SC2258	ТО-126	КТ940Б	Транзисторы
2SC2270	Нет данных	КТ9157А	Транзисторы
2SC2295	Нет данных	КТ3170А9	Транзисторы
2SC2333	ТО-220	КТ8175А1	Транзисторы
2SC2335	ТО-220	КТ8138А	Транзисторы
2SC2351	Нет данных	КТ3168А9	Транзисторы
2SC2368	Нет данных	КТ3123В2	Транзисторы
2SC2369	Нет данных	КТ3123Б2	Транзисторы
2SC2404	SOT-23	КТ3130Г9	Транзисторы
2SC2405	SOT-23	КТ3130Г9	Транзисторы
2SC2431	ТО-3	КТ945А	Транзисторы
2SC2456	ТО-126	КТ940А	Транзисторы
2SC247	ТО-39	КТ602Г	Транзисторы
2SC2481	ТО-126	КТ683Б	Транзисторы
2SC249	ТО-39	КТ602Б	Транзисторы
2SC2516	ТО-220	КТ863Б	Транзисторы

2SC253	TO-72	КТ325А	Транзисторы
2SC2562	TO-220	КТ805АМ	Транзисторы
2SC2611	TO-126	КТ604БМ	Транзисторы
2SC2688N	TO-126	КТ9130А	Транзисторы
2SC2790	TO-3	КТ828А	Транзисторы
2SC2790А	TO-3	КТ828А	Транзисторы
2SC2791	TO-3	КТ828А	Транзисторы
2SC2794	TO-126	КТ943Б	Транзисторы
2SC281	TO-1	КТ312В	Транзисторы
2SC282	TO-1	КТ312В	Транзисторы
2SC3056	TO-220	КТ8138Б	Транзисторы
2SC3057	TO-220	КТ8138Д	Транзисторы
2SC306	TO-5	КТ630Д	Транзисторы
2SC3061	TO-3	КТ886А1	Транзисторы
2SC307	TO-5	КТ630Г	Транзисторы
2SC308	TO-5	КТ630Г	Транзисторы
2SC309	TO-5	КТ630А	Транзисторы
2SC310	TO-5	КТ630В	Транзисторы
2SC3150	TO-220	КТ8118А	Транзисторы
2SC3217	Нет данных	КТ9155А	Транзисторы
2SC3218	Нет данных	КТ9142А, КТ9155Б	Транзисторы
2SC3257	TO-220	КТ854А	Транзисторы
2SC3277	TO-218	КТ856Б1	Транзисторы
2SC33	TO-5	КТ312Б	Транзисторы
2SC3306	TO-247	КТ8117А	Транзисторы
2SC3335	TO-126	КТ940Б	Транзисторы
2SC3419	TO-126	КТ646А	Транзисторы
2SC3422	Нет данных	КТ805АМ	Транзисторы
2SC3422	SOT-82	КТ940В	Транзисторы
2SC3423	SOT-82	КТ940В	Транзисторы
2SC3424	SOT-82	КТ940Б	Транзисторы
2SC3450	TO-218	КТ856А1	Транзисторы
2SC3459	TO-218	КТ8127В1	Транзисторы
2SC3480	TO-218	КТ8127Б1	Транзисторы
2SC3568M	TO-220	КТ863В	Транзисторы
2SC3607	SOT-89	КТ911Г	Транзисторы
2SC3637	TO-218	КТ886Б1	Транзисторы
2SC3660	Нет данных	КТ9152А	Транзисторы
2SC366G	TO-92	КТ645А	Транзисторы

2SC367G	TO-92	КТ645А	Транзисторы
2SC3688	TO-247	КТ8157А	Транзисторы
2SC370	R-67	КТ375Б	Транзисторы
2SC371	R-67	КТ375Б	Транзисторы
2SC372	R-67	КТ375Б	Транзисторы
2SC3801	Нет данных	КТ368БМ	Транзисторы
2SC3812	Нет данных	КТ9151А	Транзисторы
2SC3827	Нет данных	КТ368Б9	Транзисторы
2SC3840	TO-126	КТ8175Б	Транзисторы
2SC390	TO-72	КТ368А	Транзисторы
2SC395А	TO-18	КТ616А	Транзисторы
2SC40	TO-18	КТ316Г	Транзисторы
2SC400	TO-18	КТ306В	Транзисторы
2SC4001	TO-126	КТ9130А	Транзисторы
2SC401	R-37	КТ358В	Транзисторы
2SC402	R-37	КТ358В	Транзисторы
2SC403	R-37	КТ358Б	Транзисторы
2SC404	R-37	КТ358В	Транзисторы
2SC41	TO-3	КТ802А	Транзисторы
2SC4106	TO-220	КТ8138А, КТ8110Б	Транзисторы
2SC4106L	TO-220	КТ8110В	Транзисторы
2SC4109	TO-220	КТ8145Б	Транзисторы
2SC42	TO-3	КТ802А	Транзисторы
2SC4242	TO-220	КТ8138Б, КТ8110А	Транзисторы
2SC43	TO-3	КТ802А	Транзисторы
2SC44	TO-3	КТ803А	Транзисторы
2SC4542	TO-220	КТ8138В	Транзисторы
2SC454В	TO-92	КТ3102В, КТ342АМ	Транзисторы
2SC454С	TO-92	КТ3102В	Транзисторы
2SC454D	TO-92	КТ3102В	Транзисторы
2SC458	TO-92	КТ3102В	Транзисторы
2SC458KB	TO-92	КТ3102В	Транзисторы
2SC458KC	TO-92	КТ3102В	Транзисторы
2SC458KD	TO-92	КТ3102В	Транзисторы
2SC458LGB	TO-92	КТ3102Д	Транзисторы
2SC458LGC	TO-92	КТ3102Д	Транзисторы
2SC458LGD	TO-92	КТ3102Д	Транзисторы

2SC4756	ТО-220	КТ8121Б	Транзисторы
2SC481	ТО-39	КТ630Д	Транзисторы
2SC482	ТО-5	КТ617А	Транзисторы
2SC493	ТО-3	КТ803А	Транзисторы
2SC497	ТО-39	КТ630Б	Транзисторы
2SC498	ТО-39	КТ630Б	Транзисторы
2SC503	ТО-39	КТ630Г	Транзисторы
2SC504	ТО-39	КТ630Г	Транзисторы
2SC505	ТО-39	КТ618А	Транзисторы
2SC506	ТО-39	КТ611Б	Транзисторы
2SC507	ТО-39	КТ611Г	Транзисторы
2SC508	ТО-66	КТ802А	Транзисторы
2SC510	ТО-39	КТ630В	Транзисторы
2SC512	ТО-39	КТ630Г	Транзисторы
2SC517	ТО-37	КТ903А	Транзисторы
2SC519А	ТО-3	КТ802А, КТ945А	Транзисторы
2SC520А	ТО-3	КТ802А	Транзисторы
2SC521А	ТО-3	КТ803А	Транзисторы
2SC525	МТ-29	П701А	Транзисторы
2SC538	ТО-92	КТ3102Г	Транзисторы
2SC538А	ТО-92	КТ3102Б	Транзисторы
2SC543	ТО-60	КТ907Б	Транзисторы
2SC549	ТО-60	КТ904Б	Транзисторы
2SC553	ТО-60	КТ907Б	Транзисторы
2SC563	ТО-72	КТ339Г	Транзисторы
2SC583	ТО-72	КТ368Б	Транзисторы
2SC589	Нет данных	КТ638А	Транзисторы
2SC594	ТО-39	КТ608А	Транзисторы
2SC598	ТО-60	КТ904А	Транзисторы
2SC601	ТО-18	КТ306Б	Транзисторы
2SC612	ТО-72	КТ325В	Транзисторы
2SC618	ТО-72	КТ325А	Транзисторы
2SC620	ТО-92	КТ375А	Транзисторы
2SC633	R-37	КТ315Б	Транзисторы
2SC634	R-37	КТ315Г	Транзисторы
2SC635	ТО-60	КТ904Б	Транзисторы
2SC64	ТО-5	КТ601А	Транзисторы
2SC641	ММ-12	КТ315Г	Транзисторы
2SC642	ТО-60	КТ904А	Транзисторы

2SC65	ТО-5	КТ611В	Транзисторы
2SC66	ТО-5	КТ611Г	Транзисторы
2SC67	ТО-18	КТ340В	Транзисторы
2SC68	ТО-18	КТ340В	Транзисторы
2SC712	ТО-92	КТ375Б	Транзисторы
2SC727	ТО-18	П307Б	Транзисторы
2SC752GTM	ТО-92	КТ645А	Транзисторы
2SC779	ТО-66	КТ809А	Транзисторы
2SC788	ТО-5	КТ618А	Транзисторы
2SC790	ТО-220	КТ817Б	Транзисторы
2SC793	ТО-3	КТ803А	Транзисторы
2SC796	ТО-5	КТ603А	Транзисторы
2SC809	ТО-72	КТ325В	Транзисторы
2SC815	ТО-92	КТ645А	Транзисторы
2SC825	ТО-66	КТ809А	Транзисторы
2SC828	ТО-92	КТ3102В	Транзисторы
2SC828А	ТО-92	КТ3102Б	Транзисторы
2SC829	ТО-92	КТ358Б	Транзисторы
2SC893	МТ-29	П701А	Транзисторы
2SC900	ТО-92	КТ3102Г	Транзисторы
2SC923К	Нет данных	КТ3102ЕМ	Транзисторы
2SC923	ТО-92	КТ3102Г	Транзисторы
2SC945	ТО-92	КТ3102Д	Транзисторы
2SC959S	ТО-39	КТ630Б	Транзисторы
2SC976	МТ-83	КТ911Г	Транзисторы
2SC977	МТ-83	КТ913А	Транзисторы
2SC978	МТ-83	КТ913Б	Транзисторы
2SD1174	ТО-3	КТ8129А	Транзисторы
2SD127	ТО-1	ГТ404Б	Транзисторы
2SD127	ТО-1	ГТ404Е	Транзисторы
2SD1279	ТО-3	КТ839А	Транзисторы
! 2SD128	ТО-1	ГТ404И	Транзисторы
2SD1287	Нет данных	КТ8105А	Транзисторы
! 2SD128А	ТО-1	ГТ404И	Транзисторы
2SD1308	Нет данных	КТ939Б	Транзисторы
2SD1348	ТО-126	КТ9181Б	Транзисторы
! 2SD1354	ТО-202	КТ817В	Транзисторы
2SD1356	ТО-202	КТ817Г	Транзисторы
! 2SD1406	ТО-202	КТ817В	Транзисторы
2SD1408	ТО-202	КТ817Г	Транзисторы

2SD146	MD-10	П702А	Транзисторы
2SD147	MD-10	П702	Транзисторы
2SD148	MD-10	П702	Транзисторы
2SD1513K	Нет данных	КТ6114Е	Транзисторы
2SD1513L	Нет данных	КТ6114Д	Транзисторы
2SD1577F1	ТО-218	КТ8127А1	Транзисторы
2SD1742	Нет данных	КТ3171А9	Транзисторы
2SD195	ТО-1	МП38А	Транзисторы
2SD201	ТО-3	КТ808А	Транзисторы
2SD202	ТО-3	КТ808А	Транзисторы
2SD203	ТО-3	КТ808А	Транзисторы
2SD234	ТО-220	КТ817А	Транзисторы
2SD235	ТО-220	КТ817Б	Транзисторы
2SD292	ТО-66	КТ817В	Транзисторы
2SD31	ТО-1	МП35	Транзисторы
2SD312	ТО-3	КТ826Б	Транзисторы
2SD312	ТО-3	КТ826Б	Транзисторы
2SD32	ТО-1	МП38А	Транзисторы
2SD33	ТО-1	МП38А	Транзисторы
2SD350	ТО-3	КТ8157А	Транзисторы
2SD37	ТО-1	МП37А	Транзисторы
2SD372	ТО-3	КТ8143И, КТ8143С	Транзисторы
2SD373	ТО-3	КТ8143Л, КТ8143Р	Транзисторы
2SD374	ТО-3	КТ8143М	Транзисторы
2SD380	ТО-3	КТ839А	Транзисторы
2SD414	ТО-126	КТ683В	Транзисторы
2SD415	ТО-126	КТ683Д	Транзисторы
2SD418	ТО-3	КТ841Д	Транзисторы
2SD467D	Нет данных	КТ660В	Транзисторы
2SD47	ТО-3	КТ908А	Транзисторы
2SD526	ТО-220	КТ817Г	Транзисторы
2SD536	ТО-3	КТ864А	Транзисторы
2SD601	Нет данных	КТ3130Ж9	Транзисторы
2SD601	SOT-23	КТ3130В9	Транзисторы
2SD601А	SOT-23	КТ3130Б9	Транзисторы
2SD602	Нет данных	КТ3166А, КТ3176А9	Транзисторы
2SD605	ТО-3	КТ834А	Транзисторы

2SD610	TO-220	КТ850А	Транзисторы
2SD621	TO-3	КТ710А, КТ715А	Транзисторы
2SD630	TO-3	КТ729А	Транзисторы
2SD640	TO-3	КТ828Б, КТ828Г	Транзисторы
2SD668	TO-126	КТ611БМ, КТ602АМ	Транзисторы
2SD668А	TO-126	КТ611БМ	Транзисторы
2SD675А	TO-3	КТ945А	Транзисторы
2SD68	TO-3	КТ902А	Транзисторы
2SD685	TO-3	КТ834А	Транзисторы
2SD686	TO-220	КТ829А	Транзисторы
2SD691	TO-220	КТ829А	Транзисторы
2SD692	TO-220	КТ829А	Транзисторы
2SD716	TO-202	КТ819ГМ	Транзисторы
2SD72	TO-1	ГТ404И	Транзисторы
2SD75	TO-1	МП38, МП36А	Транзисторы
2SD75А	TO-1	МП37А, МП36А	Транзисторы
2SD814	Нет данных	КТ3179А9	Транзисторы
2SD820	TO-3	КТ839А	Транзисторы
2SD821	TO-3	КТ839А	Транзисторы
2SD822	TO-3	КТ839А	Транзисторы
2SD838	TO-3	КТ710А	Транзисторы
2SD843	TO-3	КТ819ГМ	Транзисторы
2SD867	TO-3	КТ808АМ	Транзисторы
2SD877	TO-66	КТ802А	Транзисторы
2SD880	TO-220	КТ817Б2	Транзисторы
2SD880	TO-220	КТ817В	Транзисторы
2SD882	Нет данных	КТ9177А	Транзисторы
2SD995	TO-3	КТ715А	Транзисторы
2SK1057	Нет данных	КП727Г	Транзисторы
2SK1087	TO-220	КП727Д	Транзисторы
2SK123	Нет данных	АП324А2	Транзисторы
2SK124	Нет данных	АП324В2	Транзисторы
2SK133	Нет данных	КП801Г	Транзисторы
2SK134	Нет данных	КП801В	Транзисторы
2SK1409	TO-247	КП937А	Транзисторы

2SK1616	Нет данных	АП343А1-2	Транзисторы
2SK215	ТО-220	КП802А	Транзисторы
2SK28	Нет данных	КП722А	Транзисторы
2SK298	ТО-3	КП707А	Транзисторы
2SK313	ТО-3	КП717А	Транзисторы
2SK316	Нет данных	КП323Б2, КП341А	Транзисторы
2SK506	Нет данных	КП341Б	Транзисторы
2SK60	Нет данных	КП801А	Транзисторы
2SK700	ТО-126	КП727Е	Транзисторы
2SK757	ТО-220	КП704А	Транзисторы
2SK76А	Нет данных	КП801Б	Транзисторы
2Т3531	ТО-5	П308, КТ602А	Транзисторы
2Т3532	ТО-5	П308, КТ602А	Транзисторы
2Т3674	ТО-72	КТ355А	Транзисторы
2Т3841	ТО-18	КТ343А	Транзисторы
3N105	Нет данных	КТ118А	Транзисторы
3N106	Нет данных	КТ118Б	Транзисторы
3N107	Нет данных	КТ118В	Транзисторы
3N140	Нет данных	КП350А	Транзисторы
3N169	Нет данных	КП908А	Транзисторы
3N74	Нет данных	КТ118А	Транзисторы
3NU72	SOT-9	ГТ403Б	Транзисторы
3NU73	ТО-3	ГТ703Г	Транзисторы
3NU74	ТО-3	ГТ701А, П201А	Транзисторы
40675	MT-67	КТ912Б	Транзисторы
4NU72	SOT-9	ГТ403Б	Транзисторы
4NU73	ТО-3	ГТ703Д	Транзисторы
4NU74	ТО-3	ГТ701А, П210А	Транзисторы
5NU72	SOT-9	ГТ403Е	Транзисторы
5NU73	ТО-3	П213	Транзисторы
5W74	ТО-3	ГТ701А, П210А	Транзисторы
6NU73	ТО-3	П215	Транзисторы
6NU74	ТО-3	П210Б, ГТ701А	Транзисторы
714U74	ТО-3	П210Б, ГТ701А	Транзисторы

7NU73	ТО-3	П215	Транзисторы
A50-12	Нет данных	КТ981А	Транзисторы
АС116	Х-9	МП25А	Транзисторы
АС117	Х-9	ГТ402И	Транзисторы
АС121	ТО-1	МП20А	Транзисторы
АС122	R-60	ГТ115Г	Транзисторы
АС124	ТО-1	ГТ403И	Транзисторы
АС125	ТО-1	МП20Б	Транзисторы
АС126	ТО-1	МП20Б	Транзисторы
АС127	ТО-1	ГТ404Б	Транзисторы
АС128	ТО-1	ГТ402И	Транзисторы
АС132	ТО-1	МП20Б, ГТ402Е	Транзисторы
АС138	ТО-1	ГТ402И	Транзисторы
АС139	ТО-1	ГТ402И	Транзисторы
АС141	ТО-1	ГТ404Б	Транзисторы
АС141В	ТО-1	ГТ404Б	Транзисторы
АС142	ТО-1	ГТ402И	Транзисторы
АС150	ТО-1	МГТ108Д	Транзисторы
i АС152	ТО-1	ГТ402И	Транзисторы
АС160	R-60	П28	Транзисторы
АС170	R-60	МГТ108Г	Транзисторы
АС171	R-60	МГТ108Г	Транзисторы
АС176	ТО-1	ГТ404А	Транзисторы
АС181	R-134	ГТ404Б	Транзисторы
АС182	R-134	МП20Б	Транзисторы
АС183	ТО-1А	МП36А, МП38А	Транзисторы
АС184	R-134	ГТ402И	Транзисторы
АС185	ТО-11	ГТ404Г	Транзисторы
АС187	ТО-1	ГТ404Б	Транзисторы
АС188	ТО-1	ГТ402Е	Транзисторы
АС540	ТО-58	МП39Б	Транзисторы
АС541	ТО-58	МП39Б	Транзисторы
АС542	ТО-58	МП39Б, МП41А	Транзисторы
АСУ24	ТО-18	МП26Б	Транзисторы
АСУ33	ТО-1	ГТ402И	Транзисторы
AD1202	ТО-3	П213Б	Транзисторы
AD1203	ТО-3	П214Б	Транзисторы

AD130	TO-3	П217	Транзисторы
AD131	TO-3	П217	Транзисторы
AD132	TO-3	П217	Транзисторы
AD138	TO-3	П216	Транзисторы
AD139	MD-11	П213	Транзисторы
AD142	TO-3	П210Б	Транзисторы
AD143	TO-3	П210В	Транзисторы
AD145	TO-3	П210В, П216В	Транзисторы
AD148	MD-23	ГТ703В	Транзисторы
AD149	TO-3	ГТ703В	Транзисторы
AD150	TO-3	ГТ703Г	Транзисторы
AD152	MD-11	ГТ403Б	Транзисторы
AD155	MD-11	ГТ403Е	Транзисторы
AD161	MD-17	ГТ705Д	Транзисторы
AD162	MD-17	ГТ703Г	Транзисторы
AD163	TO-3	П217	Транзисторы
AD164	MD-11	ГТ403Б	Транзисторы
AD169	MD-11	ГТ403Е	Транзисторы
AD262	SOT-9	П213	Транзисторы
AD263	SOT-9	П214А	Транзисторы
AD301	TO-3	ГТ703Г	Транзисторы
AD302	TO-3	П216	Транзисторы
AD303	TO-3	П217	Транзисторы
AD304	TO-3	П217	Транзисторы
AD312	TO-3	П216	Транзисторы
AD313	TO-3	П217	Транзисторы
AD314	TO-3	П217, ГТ701А	Транзисторы
AD325	TO-3	П210Б, ГТ701А	Транзисторы
AD431	TO-3	П213	Транзисторы
AD436	TO-3	П213	Транзисторы
AD438	TO-3	П214А	Транзисторы
AD439	TO-3	П215	Транзисторы
AD457	TO-3	П214А	Транзисторы
AD465	TO-3	П213Б	Транзисторы
AD467	TO-3	П214А	Транзисторы
AD469	TO-3	П215	Транзисторы
AD542	TO-3	П217, ГТ701А	Транзисторы
AD545	TO-3	П210Б	Транзисторы
ADP665	TO-66	ГТ403Б	Транзисторы

ADP666	ТО-66	ГТ403Г	Транзисторы
ADP670	ТО-3	П201АЭ	Транзисторы
ADP671	ТО-3	П201АЭ	Транзисторы
ADP672	ТО-3	П202Э	Транзисторы
ADY27	ТО-3	ГТ703В	Транзисторы
AF106	ТО-72	ГТ328Б	Транзисторы
AF106А	ТО-72	ГТ328В	Транзисторы
AF109R	ТО-72	ГТ328А	Транзисторы
AF124	ТО-72	ГТ322А	Транзисторы
AF139	ТО-72	ГТ346Б	Транзисторы
AF178	ТО-12	ГТ309Б	Транзисторы
AF200	ТО-72	ГТ328А	Транзисторы
AF201	ТО-72	ГТ328А	Транзисторы
AF202	ТО-72	ГТ328А	Транзисторы
AF239	ТО-72	ГТ346А	Транзисторы
AF239S	ТО-72	ГТ346А	Транзисторы
AF240	ТО-72	ГТ346Б	Транзисторы
AF251	ММ-12	ГТ346А	Транзисторы
AF252	ММ-12	ГТ346А	Транзисторы
AF253	ММ-12	ГТ346А	Транзисторы
AF256	ММ-12	ГТ346Б	Транзисторы
AF260	ТО-18	П29А	Транзисторы
AF261	ТО-18	П30	Транзисторы
AF266	ТО-18	МП42Б, МП20А	Транзисторы
AF271	ТО-18	ГТ322В	Транзисторы
AF272	ТО-18	ГТ322В	Транзисторы
AF275	ТО-18	ГТ322Б	Транзисторы
AF279	ТО-50	ГТ330Ж	Транзисторы
AF280	ТО-50	ГТ330И	Транзисторы
AF426	ТО-18	ГТ322Б	Транзисторы
AF427	ТО-18	ГТ322Б	Транзисторы
AF428	ТО-18	ГТ322Б	Транзисторы
AF429	ТО-18	ГТ322Б	Транзисторы
AF430	ТО-18	ГТ322В	Транзисторы
AFY11	ТО-5	ГТ313А	Транзисторы
AFY12	ТО-72	ГТ328Б	Транзисторы
AFY13	ТО-18	ГТ305В	Транзисторы
AFY15	ТО-18	П30	Транзисторы
AFY29	ТО-18	ГТ305Б	Транзисторы

AFZ11	ТО-72	ГТ309Б	Транзисторы
AL100	ТО-3	ГТ806В	Транзисторы
AL102	ТО-3	ГТ806А	Транзисторы
AL103	ТО-3	ГТ806Б	Транзисторы
AM1416-200	Нет данных	КТ9146А	Транзисторы
AM82731-45	Нет данных	КТ9121А	Транзисторы
AP1009	ТО-3	КТ887Б	Транзисторы
ASX11	ТО-5	МП42Б	Транзисторы
ASX12	ТО-5	МП42Б	Транзисторы
ASY26	ТО-5	МП20А	Транзисторы
ASY26	ТО-5	МП42А, МП20А	Транзисторы
ASY31	R-9	МП42А	Транзисторы
ASY33	ТО-5	МП42А, МП20А	Транзисторы
ASY34	ТО-5	МП42А, МП20А	Транзисторы
ASY35	ТО-5	МП42Б, МП20А	Транзисторы
ASY70	ТО-1	МП42	Транзисторы
ASY76	ТО-5	ГТ403Б	Транзисторы
ASY77	ТО-5	ГТ403Г	Транзисторы
ASY80	ТО-5	ГТ403Б	Транзисторы
ASZ1015	ТО-3	П217В	Транзисторы
ASZ1016	ТО-3	П217В	Транзисторы
ASZ1017	ТО-3	П217В	Транзисторы
ASZ1018	ТО-3	П217В	Транзисторы
ASZ15	ТО-3	П217А, ГТ701А	Транзисторы
ASZ16	ТО-3	П217А	Транзисторы
ASZ17	ТО-3	П217А	Транзисторы
ASZ18	ТО-3	П217В, ГТ701А	Транзисторы
AT270	ТО-1	МП42Б, МП20А	Транзисторы
AT275	ТО-1	МП42Б, МП20А	Транзисторы
AT41485	Нет данных	КТ642А2	Транзисторы
AT8040	Нет данных	АП324В2	Транзисторы
AT8041	Нет данных	АП326А2	Транзисторы

AT8250	Нет данных	АП605А2-2	Транзисторы
ATF0135	Нет данных	АП344А2-2	Транзисторы
AU103	ТО-3	ГТ810А	Транзисторы
AU104	ТО-3	ГТ810А	Транзисторы
AU107	ТО-3	ГТ810А	Транзисторы
AU108	ТО-3	ГТ806Б	Транзисторы
AU110	ТО-3	ГТ806Д	Транзисторы
AU113	ТО-3	ГТ810А	Транзисторы
AUY10	ТО-3	П608А, ГТ905А	Транзисторы
AUY18	ТО-8	П214А	Транзисторы
AUY19	ТО-3	П217	Транзисторы
AUY20	ТО-3	П217	Транзисторы
AUY21	ТО-41	П210Б	Транзисторы
AUY21А	ТО-3	П210Б	Транзисторы
AUY22	ТО-41	П210Б	Транзисторы
AUY22А	ТО-3	П210Б	Транзисторы
AUY28	ТО-3	П217	Транзисторы
AUY35	ТО-3	ГТ806А	Транзисторы
AUY38	ТО-3	ГТ806В	Транзисторы
B2-8Z	Нет данных	КТ929А	Транзисторы
B850-35	Нет данных	КП904А	Транзисторы
BAL0102-150	Нет данных	КТ9128АС	Транзисторы
BAL0105-100	SOT-161	КТ9105АС	Транзисторы
BAL0105-50	SOT-161	КТ9125АС, КТ991АС	Транзисторы
BAL0204-125	SOT-161	КТ985АС	Транзисторы
BC100	ТО-5	КТ605А	Транзисторы
BC101	ТО-18	КТ301Е	Транзисторы
BC107А	ТО-18	КТ342А	Транзисторы
BC107АР	Х-55	КТ3102А	Транзисторы
BC107В	ТО-18	КТ342Б	Транзисторы
BC107ВР	Х-55	КТ3102Б	Транзисторы
BC108А	ТО-18	КТ342А	Транзисторы
BC108АР	Х-55	КТ3102В	Транзисторы
BC108В	ТО-18	КТ342Б	Транзисторы
BC108ВР	Х-55	КТ3102В	Транзисторы
BC108С	ТО-18	КТ342В	Транзисторы
BC108СР	ТО-18	КТ3102Г	Транзисторы
BC109В	ТО-18	КТ342Б	Транзисторы

BC109BP	X-55	КТ3102Д	Транзисторы
BC109C	ТО-18	КТ342В	Транзисторы
BC109CP	X-55	КТ3102Е	Транзисторы
BC119	ТО-39	КТ630Д	Транзисторы
BC139	ТО-39	КТ933Б	Транзисторы
BC140	ТО-39	КТ630Г	Транзисторы
BC141	ТО-39	КТ630Г	Транзисторы
BC142	ТО-39	КТ630Г	Транзисторы
BC143	ТО-39	КТ933Б	Транзисторы
BC146-01	SOT-42	КТ373А	Транзисторы
BC146-02	SOT-42	КТ373Б	Транзисторы
BC146-03	SOT-42	КТ373В	Транзисторы
BC147А	ММ-10	КТ373А	Транзисторы
BC147В	ММ-10	КТ373Б	Транзисторы
BC148А	ММ-10	КТ373А	Транзисторы
BC148В	ММ-10	КТ373Б	Транзисторы
BC148С	ММ-10	КТ373В	Транзисторы
BC149В	ММ-10	КТ373Б	Транзисторы
BC149С	ММ-10	КТ373В	Транзисторы
BC157	ММ-13	КТ361Г	Транзисторы
BC158А	ММ-10	КТ349В	Транзисторы
BC160-6	ТО-39	КТ933Б	Транзисторы
BC161-6	ТО-39	КТ933А	Транзисторы
BC167А	ТО-92	КТ373А	Транзисторы
BC167В	ТО-92	КТ373Б	Транзисторы
BC168А	ТО-92	КТ373А	Транзисторы
BC168В	ТО-92	КТ373Б	Транзисторы
BC168С	ТО-92	КТ373В	Транзисторы
BC169В	ТО-92	КТ373Б	Транзисторы
BC169С	ТО-92	КТ373В	Транзисторы
BC170А	X-64	КТ375Б	Транзисторы
BC170В	X-64	КТ375В	Транзисторы
BC171А	ТО-92	КТ373А	Транзисторы
BC171В	ТО-92	КТ373Б	Транзисторы
BC172А	ТО-92	КТ373А	Транзисторы
BC172В	ТО-92	КТ373Б	Транзисторы
BC172С	ТО-92	КТ373В	Транзисторы
BC173В	ТО-92	КТ373В	Транзисторы
BC173С	ТО-92	КТ373В	Транзисторы
BC177AP	X-55	КТ3107А	Транзисторы

BC177V1P	X-55	КТ3107Б	Транзисторы
BC178А	ТО-18	КТ349В, КТ326А	Транзисторы
BC178AP	X-55	КТ3107В	Транзисторы
BC178BP	X-55	КТ3107Д	Транзисторы
BC178V1P	X-55	КТ3107В	Транзисторы
BC179AP	X-55	КТ3107Е	Транзисторы
BC179BP	X-55	КТ3107Ж	Транзисторы
BC182А	ТО-92	КТ3102А	Транзисторы
BC182В	ТО-92	КТ3102Б	Транзисторы
BC182С	ТО-92	КТ3102Б	Транзисторы
BC183А	ТО-92	КТ3102А, КТ3102ЖМ	Транзисторы
BC183В	ТО-92	КТ3102Б	Транзисторы
BC183С	ТО-92	КТ3102Б	Транзисторы
BC183С	ТО-92	КТ3102Г	Транзисторы
BC184А	X-55	КТ3102Д	Транзисторы
BC184В	X-55	КТ3102Е	Транзисторы
BC192	ТО-92	КТ351Б	Транзисторы
BC212А	ТО-92	КТ3107Б	Транзисторы
BC212В	ТО-92	КТ3107И	Транзисторы
BC212С	ТО-92	КТ3107К	Транзисторы
BC213А	ТО-92	КТ3107Б	Транзисторы
BC213В	ТО-92	КТ3107И	Транзисторы
BC213С	ТО-92	КТ3107К	Транзисторы
BC216	ТО-18	КТ351А	Транзисторы
BC216А	ТО-18	КТ351А	Транзисторы
BC218	ТО-18	КТ340Б	Транзисторы
BC218А	ТО-18	КТ340Б	Транзисторы
BC226	ТО-18	КТ351Б	Транзисторы
BC226А	ТО-18	КТ351Б	Транзисторы
BC234	ТО-18	КТ342А	Транзисторы
BC234А	ТО-18	КТ342А	Транзисторы
BC235	ТО-18	КТ342Б	Транзисторы
BC235А	ТО-18	КТ342Б	Транзисторы
BC237А	ТО-92	КТ3102А	Транзисторы
BC237В	ТО-92	КТ3102Б	Транзисторы
BC238А	ТО-92	КТ3102А	Транзисторы
BC238А	ТО-92	КТ3102В	Транзисторы
BC238В	ТО-92	КТ3102В	Транзисторы

BC238C	TO-92	КТ3102Г	Транзисторы
BC239B	TO-92	КТ3102Д	Транзисторы
BC239C	TO-92	КТ3102Е	Транзисторы
BC250A	TO-92	КТ361А	Транзисторы
BC250B	TO-92	КТ361Б	Транзисторы
BC285	TO-18	П308	Транзисторы
BC286	TO-39	КТ630Г	Транзисторы
BC300	TO-5	КТ630Б	Транзисторы
BC307A	TO-92	КТ3107Б	Транзисторы
BC307B	TO-92	КТ3107И	Транзисторы
BC308A	TO-92	КТ3107Г	Транзисторы
BC308B	TO-92	КТ3107Д	Транзисторы
BC308C	TO-92	КТ3107К	Транзисторы
BC309B	TO-92	КТ3107Е	Транзисторы
BC309C	TO-92	КТ3107Л	Транзисторы
BC317	TO-92	КТ3102А, КТ313Б-1	Транзисторы
BC318	TO-92	КТ3102Б, КТ313В-1	Транзисторы
BC319	TO-92	КТ3102Е, КТ313Г-1	Транзисторы
BC320A	TO-92	КТ3107Б	Транзисторы
BC320B	TO-92	КТ3107Д	Транзисторы
BC321A	TO-92	КТ3107Б	Транзисторы
BC321B	TO-92	КТ3107И	Транзисторы
BC321C	TO-92	КТ3107К	Транзисторы
BC322B	TO-92	КТ3107Ж	Транзисторы
BC322C	TO-92	КТ3107Л	Транзисторы
BC355	TO-92	КТ352Б	Транзисторы
BC355A	TO-92	КТ352А	Транзисторы
BC382B	X-55	КТ3102Б	Транзисторы
BC382C	X-55	КТ3102Г	Транзисторы
BC383B	X-55	КТ3102Д	Транзисторы
BC383C	X-55	КТ3102Е	Транзисторы
BC384B	X-55	КТ3102Д	Транзисторы
BC384C	X-55	КТ3102Е	Транзисторы
BC451	TO-92	КТ3102В	Транзисторы
BC452	TO-92	КТ3102Б, КТ3102ДМ	Транзисторы
BC453	TO-92	КТ3102Д	Транзисторы

BC454A	TO-92	КТ3107Б	Транзисторы
BC454B	TO-92	КТ3107И	Транзисторы
BC454C	TO-92	КТ3107К	Транзисторы
BC455A	TO-92	КТ3107Г	Транзисторы
BC455B	TO-92	КТ3107Д	Транзисторы
BC455C	TO-92	КТ3107К	Транзисторы
BC456A	TO-92	КТ3107Е	Транзисторы
BC456B	TO-92	КТ3107Ж	Транзисторы
BC456C	TO-92	КТ3107Л	Транзисторы
BC513	X-55	КТ345А	Транзисторы
BC521	TO-92	КТ3102Д	Транзисторы
BC521C	TO-92	КТ3102Д	Транзисторы
BC526A	TO-92	КТ3107И	Транзисторы
BC526B	TO-92	КТ3107И	Транзисторы
BC526C	TO-92	КТ3107К	Транзисторы
BC527-10	TO-92	КТ644Б	Транзисторы
BC527-6	TO-92	КТ644А	Транзисторы
BC547A	TO-92	КТ645Б, КТ3102А	Транзисторы
BC547B	TO-92	КТ3102Б	Транзисторы
BC547C	TO-92	КТ3102Г	Транзисторы
BC548A	TO-92	КТ3102А	Транзисторы
BC548B	TO-92	КТ3102В	Транзисторы
BC548C	TO-92	КТ3102Г	Транзисторы
BC549A	TO-92	КТ3102Д	Транзисторы
BC549B	TO-92	КТ3102Д	Транзисторы
BC549C	TO-92	КТ3102Е	Транзисторы
BC557	TO-92	КТ361Д	Транзисторы
BC557A	TO-92	КТ3107А	Транзисторы
BC557B	TO-92	КТ3107И	Транзисторы
BC558	TO-92	КТ3107Д	Транзисторы
BC558A	TO-92	КТ3107Г	Транзисторы
BC558B	TO-92	КТ3107Д	Транзисторы
BC559	TO-92	КТ3107Ж	Транзисторы
BC847A	SOT-23	КТ3189А9	Транзисторы
BC847B	SOT-23	КТ3189Б9	Транзисторы
BC847C	SOT-23	КТ3189В9	Транзисторы
BCF29	SOT-23	КТ3129В9	Транзисторы
BCF30	SOT-23	КТ3129Г9	Транзисторы
BCF32	SOT-23	КТ3130В9	Транзисторы

BCF33	SOT-23	КТ3130Е9	Транзисторы
BCF70	SOT-23	КТ3129Г9	Транзисторы
BCF72	SOT-23	КТ3172Г9	Транзисторы
BCF81	SOT-23	КТ3130Б9	Транзисторы
BCP627А	ТО-92	КТ373А	Транзисторы
BCP627В	ТО-92	КТ373Б	Транзисторы
BCP627С	ТО-92	КТ373В	Транзисторы
BCP628А	ТО-92	КТ373А	Транзисторы
BCP628В	ТО-92	КТ373Б	Транзисторы
BCP628С	ТО-92	КТ373В	Транзисторы
BCV52		КТ317А1	Транзисторы
BCV71.	SOT-23	КТ3130А9	Транзисторы
BCV72	SOT-23	КТ3130Б9	Транзисторы
BCW29	SOT-23	КТ3129В9	Транзисторы
BCW30	SOT-23	КТ3129Г9	Транзисторы
BCW31	SOT-23	КТ3130В9, КТ3151А9	Транзисторы
BCW32	SOT-23	КТ3130В9	Транзисторы
BCW33	SOT-23	КТ3130Г9	Транзисторы
BCW47	ММ-13	КТ373А	Транзисторы
BCW48	ММ-13	КТ373Б, КТ373В	Транзисторы
BCW49	ММ-13	КТ373Б, КТ373В	Транзисторы
BCW57	ММ-13	КТ361Г	Транзисторы
BCW58	ММ-13	КТ361Е	Транзисторы
BCW60	SOT-23	КТ3153А9	Транзисторы
BCW60АА	SOT-23	КТ3145А9	Транзисторы
BCW60АВ	SOT-23	КТ3145Д9	Транзисторы
BCW60АR	SOT-23	КТ3139Б	Транзисторы
BCW60В	SOT-23	КТ3130Б9	Транзисторы
BCW60ВL	SOT-23	КТ3139Г, КТ3145Б9	Транзисторы
BCW60ВR	SOT-23	КТ3139В	Транзисторы
BCW60С	SOT-23	КТ3130В9	Транзисторы
BCW60D	SOT-23	КТ3130Е9	Транзисторы
BCW61А	SOT-23	КТ3129В9	Транзисторы
BCW61В	SOT-23	КТ3129Г9	Транзисторы
BCW61С	SOT-23	КТ3129Г9	Транзисторы
BCW69	SOT-23	КТ3129Б9	Транзисторы

BCW70	SOT-23	КТ3129Г9	Транзисторы
BCW71	SOT-23	КТ3130А9	Транзисторы
BCW72	SOT-23	КТ3130Б9	Транзисторы
BCW81	SOT-23	КТ3130Б9	Транзисторы
BCW89	SOT-23	КТ3129Б9	Транзисторы
BCX51	SOT-89	КТ664А9	Транзисторы
BCX52	SOT-89	КТ664Б9	Транзисторы
BCX53	SOT-89	КТ664А9	Транзисторы
BCX54	SOT-89	КТ665А9	Транзисторы
BCX55	SOT-89	КТ665Б9	Транзисторы
BCX56	SOT-89	КТ666А9	Транзисторы
BCX70	SOT-23	КТ3153А9	Транзисторы
BCX70АН	SOT-23	КТ3145А9	Транзисторы
BCX70G	SOT-23	КТ3130А9	Транзисторы
BCX70H	SOT-23	КТ3130Б9	Транзисторы
BCX70J	SOT-23	КТ3130В9	Транзисторы
BCX70K	SOT-23	КТ3130В9	Транзисторы
BCX71	SOT-23	К3146А9	Транзисторы
BCX71H	SOT-23	КТ3129Г9	Транзисторы
BCX71J	SOT-23	КТ3129Г9	Транзисторы
BCY10	R-8	КТ208Е	Транзисторы
BCY11	R-8	КТ208Л	Транзисторы
BCY12	R-8	КТ208Д	Транзисторы
BCY30	ТО-5	КТ208Л	Транзисторы
BCY31	ТО-5	КТ208М	Транзисторы
BCY32	ТО-5	КТ208М	Транзисторы
BCY33	ТО-5	КТ208Г	Транзисторы
BCY34	ТО-5	КТ208Г	Транзисторы
BCY38	ТО-5	КТ501Д	Транзисторы
BCY39	ТО-5	КТ501М	Транзисторы
BCY40	ТО-5	КТ501Д	Транзисторы
BCY42	ТО-18	КТ312Б	Транзисторы
BCY43	ТО-18	КТ312В	Транзисторы
BCY54	ТО-5	КТ501К	Транзисторы
BCY56	ТО-18	КТ3102Б	Транзисторы
BCY57	ТО-18	КТ3102Е	Транзисторы
BCY58А	ТО-18	КТ342А	Транзисторы
BCY58В	ТО-18	КТ342Б	Транзисторы
BCY58С	ТО-18	КТ342Б	Транзисторы
BCY58D	ТО-18	КТ342В	Транзисторы

BCY59-IX	TO-18	КТ3102Б	Транзисторы
BCY59-VII	TO-18	КТ3102А	Транзисторы
BCY59-VIII	TO-18	КТ3102Б	Транзисторы
BCY59-X	TO-18	КТ3102Д	Транзисторы
BCY65-IX	TO-18	КТ3102Б	Транзисторы
BCY65-VII	TO-18	КТ3102А	Транзисторы
BCY65-VIII	TO-18	КТ3102Б	Транзисторы
BCY69	TO-18	КТ342В	Транзисторы
BCY70	TO-18	КТ3107А	Транзисторы
BCY71	TO-18	КТ3107Е	Транзисторы
BCY72	TO-18	КТ3107В	Транзисторы
BCY78	TO-18	КТ3107Д	Транзисторы
BCY79	TO-18	КТ3102Б	Транзисторы
BCY90	TO-18	КТ208Е	Транзисторы
BCY90В	TO-5	КТ501Г	Транзисторы
BCY91	TO-18	КТ208Е	Транзисторы
BCY91В	TO-5	КТ501Г	Транзисторы
BCY92	TO-18	КТ208Е	Транзисторы
BCY93	TO-18	КТ208К	Транзисторы
BCY93В	TO-5	КТ501Л	Транзисторы
BCY94	TO-18	КТ208К	Транзисторы
BCY94В	TO-5	КТ501Л	Транзисторы
BCY95	TO-18	КТ208К	Транзисторы
BCY95В	TO-5	КТ501М	Транзисторы
BD109	MD-6	КТ805Б	Транзисторы
BD115	TO-39	КТ604Б	Транзисторы
BD121	TO-3	КТ902А	Транзисторы
BD123	TO-3	КТ805Б	Транзисторы
BD123	TO-3	КТ902А	Транзисторы
BD131	TO-126	КТ943В	Транзисторы
BD132	TO-126	КТ961Г, КТ932Б, КТ9180А	Транзисторы
BD135-6	TO-126	КТ943А	Транзисторы
BD136	TO-126	КТ626А	Транзисторы
BD137-6	TO-126	КТ943Б	Транзисторы
BD138	TO-126	КТ626Б	Транзисторы
BD139-6	TO-126	КТ943В	Транзисторы
BD140	TO-126	КТ626В	Транзисторы
BD142	TO-3	КТ819БМ	Транзисторы

BD148	MD-17	КТ805Б	Транзисторы
BD149	MD-17	КТ805Б	Транзисторы
BD165	ТО-126	КТ815А	Транзисторы
BD166	ТО-126	КТ814Б	Транзисторы
BD167	ТО-126	КТ815Б	Транзисторы
BD168	ТО-126	КТ814В	Транзисторы
BD169	ТО-126	КТ815В	Транзисторы
BD170	ТО-126	КТ814Г, КТ720А	Транзисторы
BD172	ТО-126	КТ721А	Транзисторы
BD175	ТО-126	КТ817Б	Транзисторы
BD176	ТО-126	КТ816Б	Транзисторы
BD177	ТО-126	КТ817В	Транзисторы
BD178	ТО-126	КТ816В	Транзисторы
BD179	ТО-126	КТ817Г	Транзисторы
BD180	ТО-126	КТ816Г	Транзисторы
BD181	ТО-3	КТ819БМ	Транзисторы
BD182	ТО-3	КТ819ВМ	Транзисторы
BD183	ТО-3	КТ819ГМ	Транзисторы
BD201	ТО-220	КТ819В	Транзисторы
BD202	ТО-220	КТ818Б	Транзисторы
BD203	ТО-220	КТ819Г	Транзисторы
BD204	ТО-220	КТ818В	Транзисторы
BD216	MD-17	КТ809А	Транзисторы
BD220	ТО-220	КТ817Г	Транзисторы
BD221	ТО-220	КТ817В	Транзисторы
BD222	ТО-220	КТ817Г	Транзисторы
BD223	ТО-220	КТ837Н	Транзисторы
BD224	ТО-220	КТ837Ф	Транзисторы
BD225	ТО-220	КТ837С	Транзисторы
BD226	ТО-126	КТ943А	Транзисторы
BD227	ТО-126	КТ639Б	Транзисторы
BD228	ТО-126	КТ943Б	Транзисторы
BD229	ТО-126	КТ639Д	Транзисторы
BD230	ТО-126	КТ943В, КТ683Г	Транзисторы
BD233	ТО-126	КТ817Б	Транзисторы
BD234	ТО-126	КТ816Б, КТ837В	Транзисторы
BD235	ТО-126	КТ817В	Транзисторы

BD236	TO-126	КТ816В	Транзисторы
BD237	TO-126	КТ817Г, КТ721А, КТ807АМ	Транзисторы
BD238	TO-126	КТ816Г	Транзисторы
BD239	TO-126	КТ817В	Транзисторы
BD239А	TO-126	КТ817В	Транзисторы
BD239В	TO-126	КТ817Г	Транзисторы
BD240	TO-220	КТ816В	Транзисторы
BD240А	TO-220	КТ816В	Транзисторы
BD240В	TO-220	КТ816Г	Транзисторы
BD243А	TO-220	КТ8125В	Транзисторы
BD243В	TO-220	КТ8125Б	Транзисторы
BD243С	TO-220	КТ8125А	Транзисторы
BD246	Х-86	КТ818АМ- КТ818ГМ	Транзисторы
BD253	TO-3	КТ809А	Транзисторы
BD263	TO-126	КТ829Б	Транзисторы
BD263А	TO-126	КТ829А	Транзисторы
BD265	TO-220	КТ829Б	Транзисторы
BD265	TO-220	КТ829А	Транзисторы
BD267	TO-220	КТ829Б	Транзисторы
BD267А	TO-220	КТ829А	Транзисторы
BD291	SOT-82	КТ819А	Транзисторы
BD292	SOT-82	КТ818А	Транзисторы
BD293	SOT-82	КТ819Б	Транзисторы
BD294	SOT-82	КТ818Б	Транзисторы
BD295	SOT-82	КТ819В	Транзисторы
BD296	SOT-82	КТ818В	Транзисторы
BD326	TO-126	КТ9181А	Транзисторы
BD330	TO-126	КТ9180А	Транзисторы
BD331	SOT-82	КТ829В	Транзисторы
BD333	SOT-82	КТ829Б	Транзисторы
BD335	SOT-82	КТ829А	Транзисторы
BD375	TO-126	КТ943А	Транзисторы
BD377	TO-126	КТ943Б	Транзисторы
BD379	TO-126	КТ943В, КТ719А	Транзисторы
BD386	TO-202	КТ644Б	Транзисторы
BD410	TO-126	КТ8137А	Транзисторы

BD433	ТО-126	КТ817А	Транзисторы
BD434	ТО-126	КТ816А, КТ835Б	Транзисторы
BD435	ТО-126	КТ817А	Транзисторы
BD436	ТО-126	КТ816А	Транзисторы
BD437	ТО-126	КТ817Б	Транзисторы
BD438	ТО-126	КТ816Б	Транзисторы
BD439	ТО-126	КТ817В	Транзисторы
BD440	ТО-126	КТ816В	Транзисторы
BD441	ТО-126	КТ817Г	Транзисторы
BD442	ТО-202	КТ816Г	Транзисторы
BD466	Нет данных	КТ973Б	Транзисторы
BD477	Нет данных	КТ972Б	Транзисторы
BD501В	ТО-220	КТ723А	Транзисторы
BD533	ТО-220	КТ819Б	Транзисторы
BD534	ТО-220	КТ818Б, КТ837А	Транзисторы
BD535	ТО-220	КТ819В	Транзисторы
BD536	ТО-220	КТ818В, КТ837Б	Транзисторы
BD537	ТО-220	КТ819Г	Транзисторы
BD538	ТО-220	КТ818Г	Транзисторы
BD543D	ТО-220	КТ723А	Транзисторы
BD545	ТО-218	КТ819Г1	Транзисторы
BD545А	ТО-218	КТ819В1	Транзисторы
BD545В	ТО-218	КТ819Б1	Транзисторы
BD545С	ТО-218	КТ819А1	Транзисторы
BD546	ТО-218	КТ818Г1	Транзисторы
BD546А	ТО-218	КТ818В1	Транзисторы
BD546В	ТО-218	КТ818Б1	Транзисторы
BD546С	ТО-218	КТ818А1	Транзисторы
BD546D	ТО-218	КТ8102Б	Транзисторы
BD566	ТО-220	КТ855А	Транзисторы
BD611	ТО-202	КТ817А	Транзисторы
BD612	ТО-202	КТ816А	Транзисторы
BD613	ТО-202	КТ817А	Транзисторы
BD614	ТО-202	КТ816А	Транзисторы
BD615	ТО-202	КТ817Б	Транзисторы
BD616	ТО-202	КТ816Б	Транзисторы
BD617	ТО-202	КТ817В	Транзисторы

BD618	TO-202	КТ816В	Транзисторы
BD619	TO-202	КТ817Г	Транзисторы
BD620	TO-202	КТ816Г	Транзисторы
BD643	TO-220	КТ829В	Транзисторы
BD645	TO-220	КТ829Б	Транзисторы
BD647	TO-220	КТ829А	Транзисторы
BD663	TO-220	КТ819А	Транзисторы
BD664	TO-220	КТ818Б	Транзисторы
BD675	TO-126	КТ829Г	Транзисторы
BD675А	TO-126	КТ829Г	Транзисторы
BD677	TO-126	КТ829В	Транзисторы
BD677А	TO-126	КТ829В	Транзисторы
BD679	TO-126	КТ829Б	Транзисторы
BD679А	TO-126	КТ829Б	Транзисторы
BD681	TO-126	КТ829А	Транзисторы
BD705	TO-220	КТ819А	Транзисторы
BD706	TO-220	КТ818Б	Транзисторы
BD707	TO-220	КТ819В	Транзисторы
BD708	TO-220	КТ818В	Транзисторы
BD709	TO-220	КТ819Г	Транзисторы
BD710	TO-220	КТ818Г	Транзисторы
BD711	TO-220	КТ819Г	Транзисторы
BD712	TO-220	КТ818Г	Транзисторы
BD719	TO-126	КТ805ВМ	Транзисторы
BD720	TO-126	КТ805ВМ	Транзисторы
BD744D	TO-220	КТ724А	Транзисторы
BD802	TO-220	КТ724А	Транзисторы
BD813	SOT-128	КТ815А	Транзисторы
BD814	SOT-128	КТ814А	Транзисторы
BD815	SOT-128	КТ815Б	Транзисторы
BD816	SOT-128	КТ814В	Транзисторы
BD817	SOT-128	КТ815В	Транзисторы
BD818	SOT-128	КТ814Г	Транзисторы
BD825	SOT-128	КТ646А	Транзисторы
BD826	SOT-128	КТ639Б	Транзисторы
BD827	SOT-128	КТ646А	Транзисторы
BD828	SOT-128	КТ639Д	Транзисторы
BD840	SOT-128	КТ639В	Транзисторы
BD842	SOT-128	КТ639Д	Транзисторы
BD875	Нет данных	КТ972Б	Транзисторы

BD876	Нет данных	КТ973Б	Транзисторы
BD877	Нет данных	КТ972Б	Транзисторы
BD933	ТО-220	КТ817Б	Транзисторы
BD934	ТО-220	КТ816Б	Транзисторы
BD935	ТО-220	КТ817В	Транзисторы
BD936	ТО-220	КТ816В	Транзисторы
BD937	ТО-220	КТ817Г	Транзисторы
BD938	ТО-220	КТ816Г	Транзисторы
BD944	ТО-220	КТ837Ф	Транзисторы
BD946	ТО-220	КТ837Ф	Транзисторы
BD948	ТО-220	КТ837Ф, КТ837Г	Транзисторы
BD949	ТО-220	КТ819Б	Транзисторы
BD950	ТО-220	КТ818Б	Транзисторы
BD951	ТО-220	КТ819В	Транзисторы
BD952	ТО-220	КТ818В	Транзисторы
BD953	ТО-220	КТ819Г	Транзисторы
BD954	ТО-220	КТ819Г	Транзисторы
BDP620	Нет данных	КТ947А	Транзисторы
BDT42С	ТО-220	КТ855Б, КТ855В	Транзисторы
BDT91	ТО-220	КТ819Б	Транзисторы
BDT92	ТО-220	КТ818Б	Транзисторы
BDT93	ТО-220	КТ819В, КТ808А3	Транзисторы
BDT94	ТО-220	КТ818В, КТ808А3	Транзисторы
BDT95	ТО-220	КТ819Г, КТ808Б3	Транзисторы
BDT96	ТО-220	КТ818Г	Транзисторы
BDV64	ТО-218	КТ896Б, КТ8159А	Транзисторы
BDV64В	ТО-218	КТ896А	Транзисторы
BDV65	Нет данных	КТ8158А	Транзисторы
BDV66В	ТО-218	КТ8106А	Транзисторы
BDV91	SOT-93	КТ819Б	Транзисторы
BDV92	SOT-93	КТ818Б	Транзисторы
BDV93	SOT-93	КТ819В	Транзисторы
BDV94	SOT-93	КТ818В	Транзисторы
BDV95	SOT-93	КТ819Г	Транзисторы

BDV96	SOT-93	КТ818Г	Транзисторы
BDW21	ТО-3	КТ819АМ	Транзисторы
BDW21А	ТО-3	КТ819ВМ	Транзисторы
BDW21В	ТО-3	КТ819ВМ	Транзисторы
BDW21С	ТО-3	КТ819ГМ	Транзисторы
BDW22	ТО-3	КТ818ВМ	Транзисторы
BDW22А	ТО-3	КТ818ВМ	Транзисторы
BDW22В	ТО-3	КТ818ГМ	Транзисторы
BDW22С	ТО-3	КТ818ГМ	Транзисторы
BDW23	ТО-220	КТ829Г	Транзисторы
BDW23А	ТО-220	КТ829В	Транзисторы
BDW23В	ТО-220	КТ829Б	Транзисторы
BDW23С	ТО-220	КТ829А	Транзисторы
BDW51	ТО-3	КТ819АМ	Транзисторы
BDW51А	ТО-3	КТ728А	Транзисторы
BDW51А	ТО-3	КТ819ВМ	Транзисторы
BDW51В	ТО-3	КТ819ГМ	Транзисторы
BDW51С	ТО-3	КТ819ГМ	Транзисторы
BDW52	ТО-3	КТ818ВМ	Транзисторы
BDW52А	ТО-3	КТ818ВМ	Транзисторы
BDW52В	ТО-3	КТ818ГМ	Транзисторы
BDW52С	ТО-3	КТ818ГМ	Транзисторы
BDX10	ТО-3	КТ819ГМ	Транзисторы
BDX10С	ТО-3	КТ819ГМ	Транзисторы
BDX13С	ТО-3	КТ819ВМ	Транзисторы
BDX18	ТО-3	КТ818ГМ	Транзисторы
BDX25	MD-17	КТ802А	Транзисторы
BDX25	MD-17	КТ808А	Транзисторы
BDX34	ТО-220	КТ853В	Транзисторы
BDX35	Нет данных	КТ902АМ	Транзисторы
BDX53	ТО-220	КТ829Г, КТ8141Г	Транзисторы
BDX53А	ТО-220	КТ829В, КТ8141В, КТ853Г	Транзисторы
BDX53В	ТО-220	КТ829Б, КТ8141Б	Транзисторы
BDX53С	ТО-220	КТ829А, КТ8141А, КТ873А	Транзисторы

BDX54A	TO-220	КТ853Г	Транзисторы
BDX54B	TO-220	КТ853В	Транзисторы
BDX54C	TO-220	КТ853А	Транзисторы
BDX54F	TO-220	КТ712А, КТ712Б	Транзисторы
BDX62	TO-3	КТ825Д	Транзисторы
BDX62A	TO-3	КТ825Г	Транзисторы
BDX62B	TO-3	КТ825Г	Транзисторы
BDX63	TO-3	КТ827Б	Транзисторы
BDX63A	TO-3	КТ827А	Транзисторы
BDX64	TO-3	КТ825Д	Транзисторы
BDX64A	TO-3	КТ825Г	Транзисторы
BDX64B	TO-3	КТ825Г	Транзисторы
BDX65	TO-3	КТ827Б	Транзисторы
BDX65A	TO-3	КТ827А	Транзисторы
BDX66	TO-3	КТ825Д	Транзисторы
BDX66A	TO-3	КТ825Г	Транзисторы
BDX66B	TO-3	КТ825Г	Транзисторы
BDX66C	Нет данных	КТ8104А	Транзисторы
BDX67	TO-3	КТ827Б	Транзисторы
BDX67A	TO-3	КТ827А	Транзисторы
BDX71	TO-220	КТ819В	Транзисторы
BDX73	TO-220	КТ819Г	Транзисторы
BDX77	TO-220	КТ819Г	Транзисторы
BDX78	TO-220	КТ818Г	Транзисторы
BDX85	TO-3	КТ827В	Транзисторы
BDX85A	TO-3	КТ827В	Транзисторы
BDX85B	TO-3	КТ827Б	Транзисторы
BDX85C	TO-3	КТ827А	Транзисторы
BDX86	TO-3	КТ825Б	Транзисторы
BDX86A	TO-3	КТ825Б	Транзисторы
BDX86B	TO-3	КТ825Г	Транзисторы
BDX86C	TO-3	КТ825Г	Транзисторы
BDX87	TO-3	КТ827В	Транзисторы
BDX87A	TO-3	КТ827В	Транзисторы
BDX87B	TO-3	КТ827Б	Транзисторы
BDX87C	TO-3	КТ827А	Транзисторы
BDX88	TO-3	КТ825Д	Транзисторы
BDX88A	TO-3	КТ825Д	Транзисторы
BDX88B	TO-3	КТ825Г	Транзисторы

BDX88C	TO-3	КТ825Г	Транзисторы
BDX91	TO-3	КТ819БМ	Транзисторы
BDX92	TO-3	КТ818БМ	Транзисторы
BDX93	TO-3	КТ819БМ	Транзисторы
BDX94	TO-3	КТ818БМ	Транзисторы
BDX95	TO-3	КТ819ГМ	Транзисторы
BDX96	TO-3	КТ818ГМ, КТ841А	Транзисторы
BDY12	MD-17	КТ805Б	Транзисторы
BDY13	MD-17	КТ805Б	Транзисторы
BDY20	TO-3	КТ819ГМ	Транзисторы
BDY23	TO-3	КТ803А	Транзисторы
BDY24	TO-3	КТ803А	Транзисторы
BDY25	TO-3	КТ812В	Транзисторы
BDY34	TO-126	КТ943А	Транзисторы
BDY38	TO-3	КТ819ГМ	Транзисторы
BDY60	TO-3	КТ805А	Транзисторы
BDY61	TO-3	КТ805Б	Транзисторы
BDY71	TO-66	КТ808БМ	Транзисторы
BDY72	TO-66	КТ802А	Транзисторы
BDY73	TO-3	КТ819ГМ	Транзисторы
BDY78	TO-66	КТ805Б	Транзисторы
BDY79	TO-66	КТ802А	Транзисторы
BDY90	TO-3	КТ945А, КТ908А	Транзисторы
BDY91	TO-3	КТ945А, КТ908А	Транзисторы
BDY92	TO-3	КТ908А, КТ908Б, КТ863А	Транзисторы
BDY93	TO-3	КТ704Б, КТ828	Транзисторы
BDY94	TO-3	КТ812А, КТ704Б	Транзисторы
BDY95	TO-3	КТ704Б	Транзисторы
BDY96	TO-3	КТ8101А	Транзисторы
BEP179B	TO-39	КТ611Б	Транзисторы
BF111	TO-39	КТ611А	Транзисторы
BF114	TO-5	КТ611Г	Транзисторы
BF137	TO-39	КТ611Г	Транзисторы

BF140A	ТО-5	КТ611В	Транзисторы
BF173	ТО-72	КТ339В	Транзисторы
BF177	ТО-39	КТ602А	Транзисторы
BF178	ТО-39	КТ611Г	Транзисторы
BF179В	ТО-5	КТ611Б	Транзисторы
BF179С	ТО-39	КТ618А	Транзисторы
BF182	Нет данных	КТ2127А	Транзисторы
BF183	Нет данных	КТ2127А	Транзисторы
BF186	ТО-1	КТ611Г	Транзисторы
BF197	ММ-10	КТ339Г	Транзисторы
BF199	ТО-92	КТ339АМ	Транзисторы
BF208	ТО-72	КТ339А	Транзисторы
BF223	ММ-10	КТ339В	Транзисторы
BF240	ТО-18	КТ312В	Транзисторы
BF245С	ТО-92	КП365Б	Транзисторы
BF254	ТО-92	КТ339АМ	Транзисторы
BF257	ТО-39	КТ611Г	Транзисторы
BF258	ТО-39	КТ604Б, КТ940Б	Транзисторы
BF259	ТО-39	КТ604Б	Транзисторы
BF273	ТО-72	КТ339А	Транзисторы
BF291	ТО-5	КТ611Г	Транзисторы
BF297	Х-55	КТ940В	Транзисторы
BF298	Х-55	КТ940А	Транзисторы
BF299	Х-55	КТ940А	Транзисторы
BF305	ТО-39	КТ611Г	Транзисторы
BF306	ТО-72	КТ339В	Транзисторы
BF311	ТО-92	КТ339Б	Транзисторы
BF316	Нет данных	КТ392А2	Транзисторы
BF330	SOT-25	КТ339В	Транзисторы
BF336	ТО-5	КТ611Г	Транзисторы
BF337	ТО-39	КТ604Б	Транзисторы
BF338	ТО-39	КТ940А	Транзисторы
BF362	Нет данных	КТ2128А	Транзисторы
BF363	Нет данных	КТ2128А	Транзисторы
BF410С	ТО-92	КП365А	Транзисторы
BF457	ТО-126	КТ940В	Транзисторы
BF458	ТО-126	КТ940Б	Транзисторы
BF459	ТО-126	КТ940А	Транзисторы
BF469	ТО-126	КТ940Б	Транзисторы

BF470	TO-126	КТ940А	Транзисторы
BF471	TO-126	КТ605БМ, КТ940А	Транзисторы
BF472	TO-126	КТ9115А	Транзисторы
BF480	SOT-37	КТ3120А	Транзисторы
BF554	Нет данных	КТ3170А9	Транзисторы
BF569	Нет данных	КТ3169А9, КТ3192А9	Транзисторы
BF597	TO-92	КТ368АМ	Транзисторы
BF599	Нет данных	КТ368А9	Транзисторы
BF615	TO-202	КТ940Б	Транзисторы
BF617	TO-202	КТ940А	Транзисторы
BF620	SOT-89	КТ666А9	Транзисторы
BF621	SOT-89	КТ667А9	Транзисторы
BF622	Нет данных	КТ9145А9	Транзисторы
BF623	Нет данных	КТ9144А9	Транзисторы
BF680	TO-50	КТ3109А	Транзисторы
BF715	Нет данных	КТ999А	Транзисторы
BF727	Нет данных	КТ3165А	Транзисторы
BF849	TO-202	КТ9115А	Транзисторы
BF869	Нет данных	КТ999А	Транзисторы
BF905	Нет данных	КП350А	Транзисторы
BF960	SOT-103	КП327А, КП350А, КП382А, КП801А	Транзисторы
BF961	SOT-103	КП327Б	Транзисторы
BF964	SOT-103	КП327В	Транзисторы
BF966	SOT-103	КП347А2, КП327Г	Транзисторы
BF970	SOT-37	КТ3109В, КТ3165А	Транзисторы
BF979	SOT-37	КТ3109А	Транзисторы
BF980	SOT-103	КП327А	Транзисторы
BF991	TO-253	КП346Б9	Транзисторы
BF996	SOT-143	КП346А9	Транзисторы
BFG67	Нет данных	КТ3186А9	Транзисторы
BFG92А	Нет данных	КТ3186А9	Транзисторы
BFJ57	TO-5	КТ602Б	Транзисторы
BFJ70	TO-72	КТ339В	Транзисторы

BFJ93	ТО-18	КТ342Б	Транзисторы
BFJ98	ТО-5	КТ611Г	Транзисторы
BFP177	ТО-39	КТ611В	Транзисторы
BFP178	ТО-39	КТ611Г	Транзисторы
BFP179А	ТО-39	КТ611Г	Транзисторы
BFP179С	ТО-39	КТ618А	Транзисторы
BFP194	Нет данных	КТ6129А9	Транзисторы
BFP719	ММ-10	КТ315А	Транзисторы
BFP720	ММ-10	КТ315Б	Транзисторы
BFP721	ММ-10	КТ315В	Транзисторы
BFP722	ММ-10	КТ315Г	Транзисторы
BFP95	Нет данных	КТ996А2	Транзисторы
BFQ253	Нет данных	КТ9143А	Транзисторы
BFR34	ТО-50	КТ372Б	Транзисторы
BFR34А	ТО-50	КТ372Б	Транзисторы
BFR90	Нет данных	КТ3198А	Транзисторы
BFR90	SOT-37	КТ371А, КТ3190А	Транзисторы
BFR90А	Нет данных	КТ3198Б	Транзисторы
BFR91	Нет данных	КТ3198В	Транзисторы
BFR91А	Нет данных	КТ3198Г	Транзисторы
BFR92	ТО-236	КТ3187А91	Транзисторы
BFR92А	Нет данных	КТ3187А9	Транзисторы
BFS17	Нет данных	КТ3187В91	Транзисторы
BFS62	ТО-72	КТ368А	Транзисторы
BFT19А	ТО-39	КТ505Б	Транзисторы
BFT28С	ТО-39	КТ505Б	Транзисторы
BFT92	Нет данных	КТ3191А9, КТ3191А91	Транзисторы
BFW16	ТО-39	КТ610А	Транзисторы
BFW30	ТО-72	КТ399А	Транзисторы
BFW45	ТО-39	КТ611Г	Транзисторы
BFW89	ММ-10	КТ351Б	Транзисторы
BFW90	ММ-10	КТ351Б, КТ371АМ	Транзисторы
BFW91	ММ-10	КТ351Б	Транзисторы
BFW92	SOT-37	КТ382Б	Транзисторы
BFX12	ТО-18	КТ326АМ	Транзисторы
BFX13	ТО-18	КТ326БМ	Транзисторы
BFX29	ТО-5	КТ933Б	Транзисторы

BFX30	ТО-5	КТ933Б	Транзисторы
BFX44	ТО-18	КТ340В	Транзисторы
BFX65	ТО-18	КТ3102Е	Транзисторы
BFX73	ТО-72	КТ368А	Транзисторы
BFX84	ТО-5	КТ630Г	Транзисторы
BFX85	ТО-5	КТ630Г	Транзисторы
BFX86	ТО-5	КТ630Д	Транзисторы
BFX87	ТО-5	КТ933Б	Транзисторы
BFX88	ТО-5	КТ933Б	Транзисторы
BFX89	ТО-72	КТ355А	Транзисторы
BFX94	ТО-18	КТ3117А	Транзисторы
BFY19	ТО-18	КТ326Б	Транзисторы
BFY34	ТО-39	КТ630Г	Транзисторы
BFY45	ТО-39	КТ611Г	Транзисторы
BFY46	ТО-39	КТ630Д	Транзисторы
BFY50	ТО-39	КТ630Г	Транзисторы
BFY51	ТО-39	КТ630Д	Транзисторы
BFY52	ТО-39	КТ630Д	Транзисторы
BFY53	ТО-39	КТ630Д	Транзисторы
BFY55	ТО-39	КТ630Г	Транзисторы
BFY56	ТО-5	КТ630Г	Транзисторы
BFY56А	ТО-39	КТ630Г	Транзисторы
BFY56В	ТО-39	КТ630Г	Транзисторы
BFY65	ТО-39	КТ611Г	Транзисторы
BFY66	ТО-18	КТ355А	Транзисторы
BFY67А	ТО-5	КТ630А	Транзисторы
BFY67С	ТО-5	КТ630А	Транзисторы
BFY68	ТО-39	КТ630Е	Транзисторы
BFY68А	ТО-5	КТ630Б	Транзисторы
BFY78	ТО-72	КТ368А	Транзисторы
BFY80	ТО-18	П308, КТ601А	Транзисторы
BFY90	ТО-72	КТ399А	Транзисторы
BLJY55	ТО-3	КТ808А	Транзисторы
BLW18	ТО-117	КТ920Б	Транзисторы
BLW24	ТО-117	КТ922Г	Транзисторы
BLX92	МТ-84	КТ913А	Транзисторы
BLX93	МТ-84	КТ913Б	Транзисторы
BLX96	Нет данных	КТ981А	Транзисторы
BLX97	Нет данных	КТ981Б	Транзисторы
BLX98	Нет данных	КТ981В	Транзисторы

BLY47	ТО-3	КТ808А	Транзисторы
BLY47А	ТО-66	КТ808А	Транзисторы
BLY48	ТО-3	КТ808А	Транзисторы
BLY48А	ТО-66	КТ808А	Транзисторы
BLY49	ТО-3	КТ809А	Транзисторы
BLY49А	ТО-66	КТ809А	Транзисторы
BLY50	ТО-3	КТ809А	Транзисторы
BLY50А	ТО-66	КТ809А	Транзисторы
BLY63	ТО-117	КТ920Г	Транзисторы
BLY88А	МТ-72	КТ920Г	Транзисторы
ВМ100-28	Нет данных	КТ971А	Транзисторы
ВМ40-12	Нет данных	КТ958А	Транзисторы
ВМ80-28	Нет данных	КТ931А	Транзисторы
ВРУ56	Нет данных	КТ117А	Транзисторы
BSJ36	ТО-18	КТ351Б	Транзисторы
BSJ63	ТО-18	КТ340Б	Транзисторы
BSS124	Нет данных	КП502А	Транзисторы
BSS129	Нет данных	КП503А	Транзисторы
BSS27	ТО-5	КТ928А	Транзисторы
BSS28	ТО-5	КТ928Б	Транзисторы
BSS29	ТО-5	КТ928А	Транзисторы
BSS295	Нет данных	КП505А	Транзисторы
BSS38	Нет данных	КТ602АМ	Транзисторы
BSS38	ТО-92	КТ503Е, КТ602АМ	Транзисторы
BSS42	ТО-39	КТ630А	Транзисторы
BSS68	ТО-92	КТ502Е	Транзисторы
BSS69	Нет данных	КТ3145Б9	Транзисторы
BSS88	Нет данных	КП504А	Транзисторы
BSS89	Нет данных	КП403А	Транзисторы
BSS92	Нет данных	КП402А	Транзисторы
BSV15-10	ТО-39	КТ639Д	Транзисторы
BSV15-165	ТО-39	КТ639В	Транзисторы
BSV15-6	ТО-39	КТ639Г	Транзисторы
BSV16	ТО-39	КТ639Д	Транзисторы
BSV49А	ТО-18	КТ351Б	Транзисторы
BSV59-VIII	ТО-18	КТ3117А	Транзисторы
BSV64	Нет данных	КТ321А	Транзисторы
BSW19	ТО-18	КТ343Б	Транзисторы
BSW20	ТО-92	КТ361Г	Транзисторы

BSW21	TO-18	КТ343Б	Транзисторы
BSW27	TO-39	КТ928А	Транзисторы
BSW36	TO-5	КТ603Б	Транзисторы
BSW39-10	TO-39	КТ630Г	Транзисторы
BSW39-16	TO-39	КТ630Г	Транзисторы
BSW39-6	TO-39	КТ630Г	Транзисторы
BSW41	TO-18	КТ616А	Транзисторы
BSW51	TO-39	КТ928Б	Транзисторы
BSW52	TO-39	КТ928Б	Транзисторы
BSW61	TO-18	КТ3117А	Транзисторы
BSW62	TO-18	КТ3117А	Транзисторы
BSW65	TO-39	КТ630Г	Транзисторы
BSW66	TO-5	КТ630Г	Транзисторы
BSW66А	TO-5	КТ630Г	Транзисторы
BSW67	TO-5	КТ630А	Транзисторы
BSW67А	TO-5	КТ630А	Транзисторы
BSW68	TO-39	КТ630В	Транзисторы
BSW68А	TO-39	КТ630В	Транзисторы
BSW88А	X-73	КТ375А	Транзисторы
BSX21	TO-18	П308	Транзисторы
BSX32	Нет данных	КТ928Б	Транзисторы
BSX32	TO-39	КТ928Б	Транзисторы
BSX38	TO-18	КТ802АМ	Транзисторы
BSX38А	TO-18	КТ340А	Транзисторы
BSX45	TO-39	КТ630Г	Транзисторы
BSX45-10	TO-39	КТ630Г	Транзисторы
BSX45-16	TO-39	КТ630Б	Транзисторы
BSX45-6	TO-39	КТ630Г	Транзисторы
BSX46	TO-39	КТ630Г	Транзисторы
BSX46-10	TO-39	КТ630Г	Транзисторы
BSX46-16	TO-39	КТ630Б	Транзисторы
BSX46-6	TO-39	КТ630Г	Транзисторы
BSX47	TO-39	КТ630Б	Транзисторы
BSX47-10	TO-39	КТ630Б	Транзисторы
BSX47-6	TO-39	КТ630А	Транзисторы
BSX51	TO-18	КТ340В	Транзисторы
BSX52	TO-18	КТ340В	Транзисторы
BSX53А	TO-18	КТ340А	Транзисторы
BSX59	TO-5	КТ928А	Транзисторы
BSX60	TO-5	КТ928А	Транзисторы

BSX61	ТО-5	КТ928А	Транзисторы
BSX62	ТО-39	КТ801Б	Транзисторы
BSX63	ТО-39	КТ801А	Транзисторы
BSX66	ТО-18	КТ306Д, КТ306А	Транзисторы
BSX67	ТО-18	КТ306Д, КТ306А	Транзисторы
BSX72	ТО-5	КТ630Д	Транзисторы
BSX75	ТО-18	КТ3117А	Транзисторы
BSX79А	ТО-18	КТ342А, КТ3117А	Транзисторы
BSX79В	ТО-18	КТ342Б	Транзисторы
BSX80	ММ-11	КТ375Б	Транзисторы
BSX81А	ММ-11	КТ375А	Транзисторы
BSX89	ТО-18	КТ616А	Транзисторы
BSX97	ТО-18	КТ3117А	Транзисторы
BSXP59	ТО-39	КТ928А	Транзисторы
BSXP60	ТО-39	КТ928А	Транзисторы
BSXP6I	ТО-39	КТ928А	Транзисторы
BSXP87	ТО-18	КТ340В	Транзисторы
BSY17	ТО-18	КТ616Б	Транзисторы
BSY18	ТО-18	КТ616Б	Транзисторы
BSY26	ТО-18	КТ340В	Транзисторы
BSY27	ТО-18	КТ340В	Транзисторы
BSY34	ТО-39	КТ608А	Транзисторы
BSY38	ТО-18	КТ340В	Транзисторы
BSY39	ТО-18	КТ340Б	Транзисторы
BSY40	ТО-18	КТ343А	Транзисторы
BSY41	ТО-18	КТ343Б	Транзисторы
BSY51	ТО-39	КТ630Д	Транзисторы
BSY52	ТО-39	КТ630Е	Транзисторы
BSY53	ТО-39	КТ630Г	Транзисторы
BSY54	ТО-39	КТ630Г	Транзисторы
BSY55	ТО-39	КТ630А	Транзисторы
BSY56	ТО-39	КТ630Б	Транзисторы
BSY58	ТО-39	КТ608А	Транзисторы
BSY62	ТО-18	КТ616Б	Транзисторы
BSY72	ТО-18	КТ352А	Транзисторы
BSY73	ТО-18	КТ312Б	Транзисторы
BSY79	ТО-18	П309	Транзисторы

BSY81	TO-39	КТ347А, КТ347Б	Транзисторы
BSY95	TO-18	КТ340В	Транзисторы
BSY95А	TO-18	КТ340В	Транзисторы
BSYP62	TO-18	КТ340В	Транзисторы
BSYP63	TO-18	КТ340В	Транзисторы
BSZ10	TO-18	КТ104Б	Транзисторы
BSZ11	TO-18	КТ104Б	Транзисторы
BSZ12	TO-18	КТ203А	Транзисторы
BU106	TO-3	КТ812Б	Транзисторы
BU108	TO-3	КТ839А	Транзисторы
BU120	TO-3	КТ809А	Транзисторы
BU123	TO-3	КТ802А	Транзисторы
BU126	TO-3	КТ704Б, КТ828А, КТ840Б	Транзисторы
BU129	TO-3	КТ809А	Транзисторы
BU132	TO-3	КТ704А, КТ826А, КТ826Б	Транзисторы
BU133	TO-3	КТ704Б, КТ828А	Транзисторы
BU204	TO-3	КТ838А	Транзисторы
BU205	TO-3	КТ838А	Транзисторы
BU207	TO-3	КТ838А, КТ846Б	Транзисторы
BU207А	TO-3	КТ838А, КТ8107Е2	Транзисторы
BU208	TO-3	КТ838Б, КТ846В, КТ8127Б1, КТ8157Б, КТ8107Б2, КТ8121Б2	Транзисторы
BU208А	TO-204	КТ8157А, КТ846А, КТ8107А2, КТ8107В2, КТ8127А, КТ8121А2	Транзисторы

BU208A	TO-3	КТ838А	Транзисторы
BU208DX	Нет данных	КТ8183А	Транзисторы
BU2520А	SOT-93	КТ856А1	Транзисторы
BU286	Нет данных	КТ893А	Транзисторы
BU326	TO-3	КТ840А, КТ8108Б	Транзисторы
BU326А	TO-3	КТ828А, КТ840А, КТ8108В	Транзисторы
BU406	TO-220	КТ8130А, КТ858А, КТ8138Д	Транзисторы
BU406D	TO-220	КТ8138Е, КТ8140А1	Транзисторы
BU408	TO-220	КТ858А, КТ8140А, КТ8124А	Транзисторы
BU408D	TO-220	КТ8136А1	Транзисторы
BU409	TO-220	КТ857А	Транзисторы
BU409	TO-3	КТ812Б	Транзисторы
BU426	TO-218	КТ868Б	Транзисторы
BU426А	TO-218	КТ868А	Транзисторы
BU508	TO-218	КТ872А, КТ8127Б1, КТ8107Б, КТ8107Г	Транзисторы
BU508А	SOT-93А	КТ886Б1, КТ872Б, КТ8107А, КТ8107Б	Транзисторы
BU508D	SOT-93А	КТ872В, КТ895А9, КТ8107Г	Транзисторы
BU508F1	TO-218	КТ8127А1	Транзисторы
BU606	TO-3	КТ840А	Транзисторы
BU607	TO-3	КТ840Б	Транзисторы
BU608	TO-3	КТ848А	Транзисторы
BU608	TO-3	КТ848А	Транзисторы
BU807	Нет данных	КТ8156А	Транзисторы
BU9302P	Нет данных	КТ890В	Транзисторы

BU931Z	ТО-3	КТ897А	Транзисторы
BU931ZP	ТО-218	КТ898А	Транзисторы
BU931ZPFI	ТО-218	КТ898А1	Транзисторы
BU932Z	Нет данных	КТ892Б	Транзисторы
BUH313D	Нет данных	КТ8183Б2	Транзисторы
BUH315D	Нет данных	КТ8183А2	Транзисторы
BUL47	ТО-3	КТ8143Г	Транзисторы
BUL47А	ТО-3	КТ8143Д, КТ8155А	Транзисторы
BUP46	ТО-3	КТ8143К	Транзисторы
BUP47	ТО-3	КТ8143А, КТ8143Д,КТ81 43Н	Транзисторы
BUP47А	ТО-3	КТ8143Г	Транзисторы
BUP51	ТО-3	КТ8143Х	Транзисторы
BUP52	ТО-3	КТ8143Ф	Транзисторы
BUP53	ТО-3	КТ8143Ж, КТ8143М	Транзисторы
BUP54	ТО-3	КТ8143Г	Транзисторы
BUS98	ТО-204	КТ885А	Транзисторы
BUT11	ТО-220	КТ8108Б1	Транзисторы
BUT90	ТО-3	КТ8143Б	Транзисторы
BUT91	ТО-3	КТ8143В	Транзисторы
BUT92	ТО-3	КТ8143З	Транзисторы
BUV18	ТО-3	КТ8143Г	Транзисторы
BUV19	ТО-3	КТ8143А	Транзисторы
BUV37	Нет данных	КТ890А, КТ890Б	Транзисторы
BUV46	ТО-220	КТ8108В1	Транзисторы
BUV66А	Нет данных	КТ8108А1	Транзисторы
BUV74	Нет данных	КТ885А	Транзисторы
BUV98А	Нет данных	КТ885Б	Транзисторы
BUW11	ТО-218	КТ868Б	Транзисторы
BUW11А	ТО-218	КТ868А	Транзисторы
BUW24	ТО-3	КТ8147Б	Транзисторы
BUW26	ТО-3	КТ8147А	Транзисторы
BUW35	ТО-3	КТ841Е	Транзисторы
BUW39	ТО-3	КТ874А	Транзисторы
BUX15	ТО-3	КТ8147Б	Транзисторы
BUX25	ТО-3	КТ878В	Транзисторы

BUX37	TO-3	КТ848А, КТ8146Б	Транзисторы
BUX47	TO-3	КТ8147А, КТ8108А	Транзисторы
BUX48	TO-3	КТ856А	Транзисторы
BUX48А	TO-204	КТ856Б	Транзисторы
BUX48В	TO-204	КТ8146А	Транзисторы
BUX54	TO-39	КТ506А	Транзисторы
BUX77	TO-66	КТ908А	Транзисторы
BUX82	TO-3	КТ812А	Транзисторы
BUX83	TO-3	КТ812А	Транзисторы
BUX84	TO-39	КТ506Б, КТ859А	Транзисторы
BUX86	TO-126	КТ8137А	Транзисторы
BUX97	TO-3	КТ828А	Транзисторы
BUX97А	TO-3	КТ828А	Транзисторы
BUX97В	TO-3	КТ828А	Транзисторы
BUX98	TO-3	КТ878А	Транзисторы
BUX98А	TO-3	КТ8154Б	Транзисторы
BUX98АХ	TO-3	КТ8155Б	Транзисторы
BUY18	TO-3	КТ840А	Транзисторы
BUY21	TO-3	КТ867А	Транзисторы
BUY26	Нет данных	КТ9166А	Транзисторы
BUY43	MD-17	П702	Транзисторы
BUY46	MD-17	П702А	Транзисторы
BUYP52	TO-3	КТ802А	Транзисторы
BUYP53	TO-3	КТ802А	Транзисторы
BUYP54	TO-3	КТ802А	Транзисторы
BUZ220	TO-3	КП809Д	Транзисторы
BUZ307	TO-218	КП728А	Транзисторы
BUZ31	TO-220	КП704Б	Транзисторы
BUZ32	TO-220	КП704А	Транзисторы
BUZ323	TO-218	КП717Б1	Транзисторы
BUZ330	TO-218	КП718А1	Транзисторы
BUZ350	TO-218	КП813А1	Транзисторы
BUZ354	TO-218	КП718В1	Транзисторы
BUZ36	TO-3	КП722А, КП813А	Транзисторы
BUZ385	TO-218	КП706В	Транзисторы

BUZ45	ТО-3	КП718А, КП809Б	Транзисторы
BUZ45А	ТО-3	КП718Б	Транзисторы
BUZ53А	ТО-3	КП705А	Транзисторы
BUZ60	ТО-220	КП707А1	Транзисторы
BUZ71	ТО-220	КП727А	Транзисторы
BUZ90	ТО-220	КП707Б1, КП709Б	Транзисторы
BUZ90А	ТО-220	КП726А	Транзисторы
BUZ94	ТО-3	КП809В	Транзисторы
С12-12	Нет данных	КТ925Б	Транзисторы
С12-28	Нет данных	КТ934Б	Транзисторы
С25-12	Нет данных	КТ925В	Транзисторы
С25-28	Нет данных	КТ934В	Транзисторы
С2М-10-28А	Нет данных	КТ970А	Транзисторы
С3-12	Нет данных	КТ925А	Транзисторы
С3-28	Нет данных	КТ934А	Транзисторы
CD160	SOT-9	П213Б	Транзисторы
CF739	SOT-143	АП379А9	Транзисторы
CFX14	FO-93	АП326Б2, АП320В2	Транзисторы
CFX31	FO-85	АП602В2	Транзисторы
CFY12	ТО-120	АП331А2	Транзисторы
CFY25	Нет данных	АП343А1-2	Транзисторы
CFY25-17	Нет данных	АП343А1-2	Транзисторы
CFY25-25	Нет данных	АП343А2	Транзисторы
СМ40-12	Нет данных	КТ960А, КТ980А	Транзисторы
СМ75-28	Нет данных	КТ930А	Транзисторы
СР640	Нет данных	КП601А	Транзисторы
СР651	Нет данных	КП601Б, КП903А	Транзисторы
D12-28	Нет данных	КТ946А	Транзисторы
D41D1	ТО-126	КТ626А	Транзисторы
D41D1	Х-51	КТ626А	Транзисторы
D41D4	Х-51	КТ626Б	Транзисторы
D41D7	Х-51	КТ626В	Транзисторы
D44Н1	ТО-220	КТ997Б	Транзисторы
D44Н2	ТО-220	КТ997В	Транзисторы
D44Н5	ТО-220	КТ9166В	Транзисторы

D45H5	ТО-220	КТ9120В	Транзисторы
DM10-28	Нет данных	КТ962А	Транзисторы
DM20-28	Нет данных	КТ962Б	Транзисторы
DM40-28	Нет данных	КТ962В	Транзисторы
DME250	Нет данных	КТ986Б	Транзисторы
DME375	Нет данных	КТ986В	Транзисторы
DT4305	ТО-3	КТ845А	Транзисторы
DV1202S	Нет данных	КП902В	Транзисторы
DXL2608А	Нет данных	АП605А2	Транзисторы
DXL2608А	Нет данных	АП605А2	Транзисторы
DXL3501	Нет данных	АП602А2	Транзисторы
DXL3610А	Нет данных	АП604А2	Транзисторы
EFT212	ТО-3	П216	Транзисторы
EFT213	ТО-3	П216	Транзисторы
EFT214	ТО-3	П217	Транзисторы
EFT250	ТО-3	П217	Транзисторы
EFT306	ТО-1	МП40	Транзисторы
EFT307	ТО-1	МП40	Транзисторы
EFT308	ТО-18	КТ208Б	Транзисторы
EFT311	ТО-1	МП20А	Транзисторы
EFT312	ТО-1	МП20А	Транзисторы
EFT313	ТО-1	МП20Б	Транзисторы
EFT317	ТО-1	П401	Транзисторы
EFT319	ТО-1	П401	Транзисторы
EFT320	ТО-1	П401	Транзисторы
EFT321	ТО-1	МП20А	Транзисторы
EFT322	ТО-1	МП20А	Транзисторы
EFT323	ТО-1	МП20Б	Транзисторы
EFT331	ТО-1	МП20А	Транзисторы
EFT332	ТО-1	МП20А	Транзисторы
EFT333	ТО-1	МП20Б	Транзисторы
EFT341	ТО-1	МП21Д	Транзисторы
EFT342	ТО-1	МП21Д	Транзисторы
EFT343	ТО-1	МП21Д	Транзисторы
F1027	Нет данных	КП928А	Транзисторы
F1053	Нет данных	КП923В	Транзисторы
F1201	Нет данных	КП951А2	Транзисторы
F1203	Нет данных	КП951Б2	Транзисторы
F2001	Нет данных	КП923А	Транзисторы
F2002	Нет данных	КП923Б	Транзисторы

F2003	Нет данных	КП923В	Транзисторы
F2005	Нет данных	КП923Г	Транзисторы
F2013/Н	Нет данных	КП923Б	Транзисторы
FHC30LG/FA	Нет данных	АП344А3-2	Транзисторы
FHC30LG/FA	Нет данных	АП344А3-2	Транзисторы
FJ0880-28	Нет данных	КТ9101АС	Транзисторы
FJ201F	Нет данных	КТ3132А2	Транзисторы
FJ203	Нет данных	КТ3121А6	Транзисторы
FJ401	Нет данных	КТ3115А2	Транзисторы
FJ403	Нет данных	КТ682А2	Транзисторы
FJ9295СС	Нет данных	КТ996Б2	Транзисторы
FLM7177-5	Нет данных	АП915А2	Транзисторы
FLX102МН-12	Нет данных	АП607А2	Транзисторы
FRH01FH	Нет данных	АП330В2-2	Транзисторы
FSC10	Нет данных	АП344А2-2	Транзисторы
GAT5	Нет данных	АП325А2	Транзисторы
GAT6	Нет данных	АП326А2	Транзисторы
GC100	А-1	ГТ109А	Транзисторы
GC101	А-1	ГТ109А	Транзисторы
GC112	А-1	МП26А	Транзисторы
GC116	А-1	МГТ108Д	Транзисторы
GC117	А-1	МГТ108Д	Транзисторы
GC118	А-1	МГТ108Д	Транзисторы
GC121	А-2	МП20А	Транзисторы
GC121	А-2	МП39Б	Транзисторы
GC122	А-2	МП20А	Транзисторы
GC123	А-2	МП21Г	Транзисторы
GC500	А-6	ГТ402Д	Транзисторы
GC501	А-6	ГТ402Е	Транзисторы
GC502	А-6	ГТ402И	Транзисторы
GC507	А-6	МП20А	Транзисторы
GC508	А-6	МП20Б	Транзисторы
GC509	А-6	МП21Г	Транзисторы
GC510К	А-7	ГТ403Е	Транзисторы
GC512К	А-7	ГТ403Е	Транзисторы
GC515	А-6	МП20А	Транзисторы
GC516	А-6	МП20А	Транзисторы
GC5I7	А-6	МП20Б	Транзисторы
GC518	А-6	МП20Б	Транзисторы
GC519	А-6	МП20Б	Транзисторы

GC525	A-6	МП35А	Транзисторы
GC525	A-6	МП36А	Транзисторы
GC526	A-6	МП36А, МП37А	Транзисторы
GC527	A-6	МП36А, МП38А	Транзисторы
GCN55	A-6	МП20А	Транзисторы
GCN56	A-6	МП21Г	Транзисторы
GD175	SOT-9	П213Б	Транзисторы
GD180	SOT-9	П214А	Транзисторы
GD240	SOT-9	П213	Транзисторы
GD241	SOT-9	П213	Транзисторы
GD242	SOT-9	П214А	Транзисторы
GD243	SOT-9	П214А	Транзисторы
GD244	SOT-9	П215	Транзисторы
GD607	SOT-9	ГТ404Г	Транзисторы
GD608	SOT-9	ГТ404Б	Транзисторы
GD609	SOT-9	ГТ404Б	Транзисторы
GD617	SOT-9	П201АЭ	Транзисторы
GD618	SOT-9	П201АЭ	Транзисторы
GD619	SOT-9	П203Э	Транзисторы
GDI170	SOT-9	П213Б	Транзисторы
GES2219	Нет данных	КТ660А	Транзисторы
GF126	A-3	ГТ309Г	Транзисторы
GF128	A-3	ГТ309Б	Транзисторы
GF130	A-3	ГТ309Д	Транзисторы
GF145	A-4	ГТ346А	Транзисторы
GF147	A-4	ГТ346А	Транзисторы
GF501	ТО-18	ГТ313Б	Транзисторы
GF502	ТО-18	ГТ313А	Транзисторы
GF503	ТО-18	ГТ313Б	Транзисторы
GF504	ТО-18	ГТ313А	Транзисторы
GF506	ТО-72	ГТ328Б	Транзисторы
GF507	ТО-72	ГТ346Б	Транзисторы
GF514	ТО-72	ГТ313Б	Транзисторы
GF514	ТО-72	ГТ322А	Транзисторы
GF515	ТО-72	ГТ322А	Транзисторы
GF516	ТО-72	ГТ322А	Транзисторы
GF517	ТО-72	ГТ322Б	Транзисторы
GFY50	ТО-7	ГТ322Б	Транзисторы

GS109	A-1	МП42А	Транзисторы
GS111	A-1	МП42Б	Транзисторы
GS112	A-1	МП25А	Транзисторы
GS121	A-1	МП42	Транзисторы
HEM3508B-20	Нет данных	КТ9134А	Транзисторы
HP3586L	Нет данных	КТ391А2	Транзисторы
IRF340	ТО-204	КП340, КП717Е, КП809А	Транзисторы
IRF341	ТО-3	КП717Д	Транзисторы
IRF350	ТО-204	КП350. КП717Б	Транзисторы
IRF352	ТО-3	КП717Г	Транзисторы
IRF353	ТО-3	КП717В	Транзисторы
IRF420	ТО-204	КП420	Транзисторы
IRF440	ТО-204	КП440	Транзисторы
IRF441	ТО-3	КП718Г	Транзисторы
IRF450	ТО-204	КП450, КП725А	Транзисторы
IRF452	ТО-3	КП718Д	Транзисторы
IRF453	ТО-3	КП718А, КП718Е	Транзисторы
IRF510	ТО-220	КП510	Транзисторы
IRF520	ТО-220	КП520	Транзисторы
IRF530	ТО-220	КП530	Транзисторы
IRF540	ТО-220	КП540	Транзисторы
IRF610	ТО-220	КП610	Транзисторы
IRF620	ТО-220	КП620	Транзисторы
IRF630	ТО-220	КП630	Транзисторы
IRF640	ТО-220	КП640	Транзисторы
IRF710	ТО-220	КП710, КП733А	Транзисторы
IRF710А	ТО-220	КП731А	Транзисторы
IRF720А	ТО-220	КП720	Транзисторы
IRF730А	ТО-220	КП707А1, КП730	Транзисторы
IRF740А	ТО-220	КП740	Транзисторы
IRF820	ТО-220	КП820	Транзисторы
IRF830	ТО-220	КП830	Транзисторы
IRF840	ТО-220	КП840	Транзисторы

IRF841	TO-220	КП706Б	Транзисторы
IRF9020	Нет данных	КП944А	Транзисторы
IRF9130	Нет данных	КП712А	Транзисторы
IRFBC20	TO-220	КП733Г	Транзисторы
IRFBC40	TO-220	КП805Б	Транзисторы
IRFBE30	TO-220	КП707В1	Транзисторы
IRFBE32	TO-220	КП707В2	Транзисторы
IRFD111	TO-250	КП804А	Транзисторы
IRFP340	TO-218	КП717Е1	Транзисторы
IRFP352	TO-218	КП717Г1	Транзисторы
IRFP353	TO-218	КП717В1	Транзисторы
IRFP441	TO-218	КП718Г1	Транзисторы
IRFP452	TO-218	КП717Д1	Транзисторы
IRFR020	Нет данных	КП945А	Транзисторы
IRFZ34	TO-220	КП812В1	Транзисторы
IRFZ40	TO-220	КП723В	Транзисторы
IRFZ42	TO-220	КП723Г	Транзисторы
IRFZ44	TO-220	КП723А, КП812А1	Транзисторы
IRFZ45	TO-220	КП723Б, КП812Б1	Транзисторы
IRGBC40M	Нет данных	КП730А	Транзисторы
IVN5200	Нет данных	КП908А	Транзисторы
IXTM4N95	Нет данных	КП705Б	Транзисторы
J175	Нет данных	КП304А	Транзисторы
JO2058	Нет данных	КТ9155А	Транзисторы
JS830	Нет данных	АП330В1-2	Транзисторы
JS8830AS	Нет данных	АП330А2	Транзисторы
JS8864AS	Нет данных	АП608А2	Транзисторы
K2113В	Нет данных	КТ382БМ	Транзисторы
K2122СВ	Нет данных	КТ382АМ	Транзисторы
K5002	Нет данных	КТ3120А	Транзисторы
KC147	ММ-10	КТ373А, КТ373Б	Транзисторы
KC148	ММ-10	КТ373А, КТ373Б	Транзисторы
KC149	ММ-10	КТ373Б, КТ373В	Транзисторы
KC507	ТО-18	КТ342Б	Транзисторы
KC508	ТО-18	КТ342Б	Транзисторы

KC509	TO-18	КТ342Б	Транзисторы
KD601	TO-3	КТ803А	Транзисторы
KD602	TO-3	КТ808А	Транзисторы
KF173	TO-72	КТ339В	Транзисторы
KF503	TO-5	КТ602Б	Транзисторы
KF504	TO-5	КТ611Г	Транзисторы
KF507	TO-5	КТ617А	Транзисторы
KSA539O	TO-92	КТ502Г	Транзисторы
KSA539R	TO-92	КТ502В	Транзисторы
KSA539Y	TO-92	КТ502Г	Транзисторы
KSA545O	TO-92	КТ502Г, КТ502Д	Транзисторы
KSA545R	TO-92	КТ502Д	Транзисторы
KSA545Y	TO-92	КТ502Г, КТ502Д	Транзисторы
KSC1395	TO-92	КТ316ГМ	Транзисторы
KSC1730	TO-92	КТ316ДМ	Транзисторы
KSC853O	TO-92	КТ503Г	Транзисторы
KSC853R	TO-92	КТ503Г, КТ503Д	Транзисторы
KSC853Y	TO-92	КТ503Г	Транзисторы
KSD227O	TO-92	КТ503Н	Транзисторы
KSD227Y	TO-92	КТ503Б	Транзисторы
KSY21	TO-18	КТ616Б	Транзисторы
KSY34	TO-5	КТ608А	Транзисторы
KSY62	TO-18	КТ606Б	Транзисторы
KSY63	TO-18	КТ616Б	Транзисторы
KSY81	TO-18	КТ347Б	Транзисторы
KU601	TO-3	КТ801Б	Транзисторы
KU602	TO-3	КТ801А	Транзисторы
KU605	TO-3	КТ812В	Транзисторы
KU606	TO-3	КТ808А	Транзисторы
KU607	TO-3	КТ812В	Транзисторы
KU611	SOT-9	КТ801Б	Транзисторы
KU612	SOT-9	КТ801А	Транзисторы
KUY12	TO-3	КТ812В	Транзисторы
LAE4000Q	Нет данных	КТ657Б2	Транзисторы
LDA405	Нет данных	К1НТ254	Транзисторы
LKE32002Т	Нет данных	КТ918Б2	Транзисторы
LT1817	Нет данных	КТ9141А1	Транзисторы

LT1839	Нет данных	КТ9141А	Транзисторы
LT5839	Нет данных	КТ9143А	Транзисторы
МА2123	Нет данных	КТ3114Б6	Транзисторы
МА909	ТО-5	МП26А	Транзисторы
МА910	ТО-5	МП26А	Транзисторы
MD1129	ТО-99	КТС395А1	Транзисторы
MD1130	Нет данных	КТС394А2	Транзисторы
MD5000	Нет данных	КТС3103А1, КТС393А9	Транзисторы
MD5000В	Нет данных	КТС3103Б1, КТС393Б9	Транзисторы
MD918АF	ТО-99	КТС398Б94	Транзисторы
MD918F	ТО-99	КТС398А94	Транзисторы
MD986	ТО-99	КТС303А2	Транзисторы
МFE121	ТО-206	КП306В	Транзисторы
МFE2001	Нет данных	КП307Г	Транзисторы
МFE2002	Нет данных	КП307Д	Транзисторы
МFE2098	Нет данных	КП302В	Транзисторы
МFE2098	Нет данных	КП302В	Транзисторы
MGF2116	Нет данных	АП605А2	Транзисторы
MGF2324-01	Нет данных	АП606Б2	Транзисторы
MGF4310	Нет данных	АП343А2-2	Транзисторы
MGF4415	Нет данных	АП343А3-2	Транзисторы
MGF-X35M-01	Нет данных	АП603А2	Транзисторы
МНQ2221	Нет данных	КТС631В, КТС631Г	Транзисторы
МНQ2369	Нет данных	КТС631А, КТС631Б	Транзисторы
МНQ2906	Нет данных	КТС622А	Транзисторы
МJ10002	Нет данных	КТ841В	Транзисторы
МJ11020	Нет данных	КТ8105В	Транзисторы
МJ11021	Нет данных	КТ8104В	Транзисторы
МJ250	Нет данных	КТ963А2	Транзисторы
МJ2500	ТО-3	КТ825Д	Транзисторы
МJ2501	ТО-3	КТ825Г	Транзисторы
МJ2955	ТО-3	КТ8102А, КТ8149А	Транзисторы
МJ3000	ТО-3	КТ827В	Транзисторы
МJ3001	ТО-3	КТ827Б	Транзисторы

MJ3480	ТО-3	КТ839А	Транзисторы
MJ3520	ТО-3	КТ827В	Транзисторы
MJ3521	ТО-3	КТ827А	Транзисторы
MJ4030	ТО-3	КТ825Д	Транзисторы
MJ4031	ТО-3	КТ825Г	Транзисторы
MJ4032	ТО-3	КТ825Г	Транзисторы
MJ4033	ТО-3	КТ827В	Транзисторы
MJ4034	ТО-3	КТ827Б	Транзисторы
MJ4035	ТО-3	КТ827А	Транзисторы
MJ410	ТО-204	КТ842А	Транзисторы
MJ420	ТО-5	КТ618А	Транзисторы
MJ4646	ТО-205	КТ505А	Транзисторы
MJ480	ТО-3	КТ803А	Транзисторы
MJ481	ТО-3	КТ803А	Транзисторы
MJE1002	Нет данных	КТ815В	Транзисторы
MJE13003	ТО-126	КТ8112А, КТ8170А1, КТ8175А	Транзисторы
MJE13004	ТО-220	КТ8164Б, КТ8181Б	Транзисторы
MJE13005	ТО-220	КТ8138В, КТ8164А, КТ872А, КТ8181А, КТ854Б	Транзисторы
MJE13006	ТО-220	КТ8136А, КТ8182Б	Транзисторы
MJE13007	ТО-220	КТ8138Г, КТ8126А, КТ8182Б	Транзисторы
MJE13008	ТО-220	КТ8138Ж	Транзисторы
MJE13009	ТО-220	КТ8138И	Транзисторы
MJE170	ТО-126	КТ9180Б	Транзисторы
MJE171	ТО-126	КТ9180В	Транзисторы
MJE172	ТО-126	КТ9180Г	Транзисторы
MJE180	ТО-126	КТ683Д	Транзисторы
MJE181	ТО-126	КТ9181В	Транзисторы
MJE182	ТО-126	КТ9181Г	Транзисторы
MJE230	ТО-126	КТ9180Б	Транзисторы
MJE233	ТО-126	КТ9180В	Транзисторы

MJE2955T	TO-220	КТ8149А2	Транзисторы
MJE3055	TO-220	КТ819Б	Транзисторы
MJE3055T	TO-220	КТ8150А2	Транзисторы
MJE4353T	TO-218	КТ8101А	Транзисторы
MJE4553T	Нет данных	КТ8102Б	Транзисторы
MJE710	TO-126	КТ814Б	Транзисторы
MJE711	TO-126	КТ814В	Транзисторы
MJE712	TO-126	КТ814Г	Транзисторы
MJE720	TO-126	КТ815Б	Транзисторы
MJE721	TO-126	КТ815В	Транзисторы
MJE722	TO-126	КТ815Г	Транзисторы
MJH6285	Нет данных	КТ8106А	Транзисторы
MJH6286	Нет данных	КТ8106Б	Транзисторы
ML3000	Нет данных	КТ602В	Транзисторы
ML500	Нет данных	КТ963Б2	Транзисторы
MM1748	TO-52	КТ316А	Транзисторы
MM3000	TO-39	КТ602А	Транзисторы
MM3001	TO-39	КТ611В	Транзисторы
MM3375	TO-60	КТ904Б	Транзисторы
MM404	TO-18	МП42Б	Транзисторы
MM8006	TO-72	КТ399А	Транзисторы
MM8007	TO-72	КТ399А	Транзисторы
MM8015	SOT-37	КТ382А	Транзисторы
MMBF54592	Нет данных	КП308А1	Транзисторы
MMBT3904	Нет данных	КТ3197А9	Транзисторы
MMBT3906	Нет данных	КТ3196А9, КТ3140Г	Транзисторы
MMBTA20	Нет данных	КТ3151Д9	Транзисторы
MMST3906	Нет данных	КТ3146В9	Транзисторы
MMT2857	Нет данных	КТ382А	Транзисторы
MMT2857	SOT-37	КТ382Б	Транзисторы
MPQ3906	Нет данных	КТ674АС	Транзисторы
MPS2711	TO-92	КТ503А	Транзисторы
MPS2712	TO-92	КТ503Б	Транзисторы
MPS2713	TO-92	КТ306БМ	Транзисторы
MPS2714	TO-92	КТ306БМ	Транзисторы
MPS2907AL	Нет данных	КТ685Г	Транзисторы
MPS2907AM	Нет данных	КТ685В	Транзисторы
MPS2907K	Нет данных	КТ685Б	Транзисторы
MPS2925	TO-92	КТ680А	Транзисторы

MPS3395	TO-92	КТ681А	Транзисторы
MPS3638	TO-92	КТ351А	Транзисторы
MPS3638А	TO-92	КТ351А	Транзисторы
MPS3639	TO-92	КТ357А	Транзисторы
MPS3640	TO-92	КТ347Б	Транзисторы
MPS3702	TO-92	КТ3107Д	Транзисторы
MPS3703	TO-92	КТ3107А	Транзисторы
MPS3705	TO-92	КТ645А	Транзисторы
MPS3707	TO-92	КТ3102Д	Транзисторы
MPS3708	TO-92	КТ3102В	Транзисторы
MPS3709	TO-92	КТ3102А	Транзисторы
MPS3710	TO-92	КТ3102В	Транзисторы
MPS3711	TO-92	КТ3102Г	Транзисторы
MPS404	TO-92	КТ209Е	Транзисторы
MPS404А	TO-92	КТ209К	Транзисторы
MPS6512	TO-92	КТ3102Д	Транзисторы
MPS6513	TO-92	КТ3102Д	Транзисторы
MPS6514	TO-92	КТ3102Д	Транзисторы
MPS6515	TO-92	КТ3102Д	Транзисторы
MPS6516	TO-92	КТ3107Е	Транзисторы
MPS6517	TO-92	КТ3107Е	Транзисторы
MPS6518	TO-92	КТ3107Ж	Транзисторы
MPS6519	TO-92	КТ3107Л	Транзисторы
MPS6530	TO-92	КТ645А	Транзисторы
MPS6532	TO-92	КТ645А	Транзисторы
MPS6541	Нет данных	КТ316ВМ	Транзисторы
MPS6543	Нет данных	КТ316ВМ	Транзисторы
MPS6562	TO-92	КТ350А	Транзисторы
MPS6563	TO-92	КТ350А	Транзисторы
MPS6565	TO-92	КТ645А	Транзисторы
MPS6566	TO-92	КТ645А	Транзисторы
MPS6571	TO-92	КТ3102Г	Транзисторы
MPS706	TO-92	КТ645А	Транзисторы
MPS706А	TO-92	КТ375А	Транзисторы
MPS834	TO-92	КТ306ВМ	Транзисторы
MPS9600	TO-92	КТ201ВМ	Транзисторы
MPS9601	TO-92	КТ201ВМ	Транзисторы
MPSA09	TO-92	КТ3102Б	Транзисторы
MPSA42	TO-226	КТ6135Б	Транзисторы
MPSA43	TO-226	КТ6135В	Транзисторы

MPS-H37	TO-92	КТ339АМ	Транзисторы
MPSL01	TO-226	КТ632Б1	Транзисторы
MPSL07	TO-92	КТ363А	Транзисторы
MPSL08	TO-92	КТ363А	Транзисторы
MPSL51	TO-226	КТ638А	Транзисторы
MPSU01	X-81	КТ807Б	Транзисторы
MPSU01А	X-81	КТ807Б	Транзисторы
MPSU04	Нет данных	КТ850Б	Транзисторы
MPSU05	X-81	КТ807Б	Транзисторы
MPSU06	X-81	КТ807Б	Транзисторы
MPSU07	X-81	КТ807А	Транзисторы
MPSU51	X-81	КТ639Б	Транзисторы
MPSU51А	X-81	КТ639Б	Транзисторы
MPSU55	X-81	КТ639Г	Транзисторы
MPSU56	X-81	КТ639Б, КТ626Б	Транзисторы
MQ2218	Нет данных	КТС613А	Транзисторы
MRA0510-50H	Нет данных	КТ9156БС	Транзисторы
MRA0610-18	Нет данных	КТ9104Б	Транзисторы
MRA0610-3	Нет данных	КТ9104А	Транзисторы
MRF148	Нет данных	КП908Б	Транзисторы
MRF2005M	Нет данных	КТ948А	Транзисторы
MRF2010	Нет данных	КТ942В	Транзисторы
MRF430	Нет данных	КТ9160А	Транзисторы
MS0146	Нет данных	КТ937А2	Транзисторы
MSA7505	Нет данных	КТ907А	Транзисторы
MSC1075M	Нет данных	КТ984А	Транзисторы
MSC1250M	Нет данных	КТ984Б	Транзисторы
MSC1550M	Нет данных	КТ9109А	Транзисторы
MSC2001M	Нет данных	КТ919В	Транзисторы
MSC2003M	Нет данных	КТ919Б	Транзисторы
MSC2005M	Нет данных	КТ919А	Транзисторы
MSC4001	Нет данных	КТ938А2	Транзисторы
MSC81550	Нет данных	КТ9127А	Транзисторы
MTM15N50	Нет данных	КП706А	Транзисторы
MTP3N08L	Нет данных	КП727Б, КП727В	Транзисторы
MTP6N60	Нет данных	КП724А	Транзисторы
MU4894	Нет данных	КТ117Г	Транзисторы
NE021-60	Нет данных	КТ657А2	Транзисторы

NE1010E	Нет данных	КТ913Б	Транзисторы
NE13783	Нет данных	АП320Б2	Транзисторы
NE388-06	Нет данных	АП339А2	Транзисторы
NE46383	Нет данных	АП328А2	Транзисторы
NE500	Нет данных	КП302Г	Транзисторы
NE56755	Нет данных	КТ647А2	Транзисторы
NE695	Нет данных	АП320А2	Транзисторы
NE72089А	Нет данных	АП344А2	Транзисторы
NE73435	Нет данных	КТ3114В6	Транзисторы
NE76184А	Нет данных	АП344А1-2	Транзисторы
NE90089А	Нет данных	АП605А1-2	Транзисторы
NEZ1112	Нет данных	АП602Б2	Транзисторы
NKT11	ТО-1	МГТ108Г	Транзисторы
NKT73	ТО-1	МГТ108Б	Транзисторы
NT2222	Нет данных	КТ3117А1	Транзисторы
NTE107	Нет данных	КТ316АМ	Транзисторы
OC1016	ТО-3	ГТ703В	Транзисторы
OC1044	ТО-1	ГТ109Е	Транзисторы
OC1045	ТО-1	ГТ109Д	Транзисторы
OC1070	ТО-1	МП40А	Транзисторы
OC1071	ТО-1	МП40А, МП39Б	Транзисторы
OC1072	ТО-1	МП41А, МП39Б	Транзисторы
OC1074	ТО-1	МП20А	Транзисторы
OC1075	ТО-1	МП41А, МП39Б	Транзисторы
OC1076	R-8	МП42Б, МП20А	Транзисторы
OC1077	ТО-1	МП21Г	Транзисторы
OC1079	ТО-1	МП20А	Транзисторы
OC112	Нет данных	МП26	Транзисторы
OC170	ТО-7	ГТ309Г, ГТ322Б	Транзисторы
OC171	ТО-7	ГТ309Г	Транзисторы
OC200	R-8	КТ104Г	Транзисторы
OC201	R-8	КТ104Б	Транзисторы
OC202	R-8	КТ104В	Транзисторы
OC203	R-8	КТ203А	Транзисторы
OC204	R-8	КТ208Г	Транзисторы

OC205	R-8	КТ208Л	Транзисторы
OC206	R-8	КТ208Г	Транзисторы
OC207	R-8	КТ208А	Транзисторы
OC25	ТО-3	П216	Транзисторы
OC26	ТО-3	ГТ703Д	Транзисторы
OC27	ТО-3	ГТ703Г	Транзисторы
OC28	ТО-3	П217	Транзисторы
OC30	MD-11	П201Э	Транзисторы
OC35	ТО-3	П217	Транзисторы
OC41	R-8	П29	Транзисторы
OC42	R-8	П29А	Транзисторы
OC57	R-19	ГТ109А	Транзисторы
OC58	R-19	ГТ109Б	Транзисторы
OC59	R-19	ГТ109В	Транзисторы
OC60	R-19	ГТ109В	Транзисторы
OC70	R-9	МП40А	Транзисторы
OC71	R-9	МП40А	Транзисторы
OC75	R-9	МП40А, МП41А	Транзисторы
OC76	R-8	МП40А	Транзисторы
OC77	R-8	МП26Б	Транзисторы
PBC107A	ТО-98	КТ373А	Транзисторы
PBC107B	ТО-98	КТ373Б	Транзисторы
PBC108A	ТО-98	КТ373А	Транзисторы
PBC108B	ТО-98	КТ373В	Транзисторы
PBC108C	ТО-98	КТ373В	Транзисторы
PBC109B	ТО-98	КТ373Б	Транзисторы
PBC109C	ТО-98	КТ373В	Транзисторы
PBMS3906	Нет данных	КТ3146Г9	Транзисторы
PBMT3906	Нет данных	КТ3146Д9, КТ3140В	Транзисторы
RH1114-50C	Нет данных	КТ976А	Транзисторы
RH1114-60	Нет данных	КТ979А	Транзисторы
PKB23003U	Нет данных	КТ919Г	Транзисторы
PKB3000U	Нет данных	КТ918А2	Транзисторы
PN2484	ТО-92	КТ3102Б, КТ3102Д	Транзисторы
PT6680	ТО-129	КТ909В	Транзисторы
PT9790А	Нет данных	КТ9111А	Транзисторы
PTB42003X	Нет данных	КТ937Б2	Транзисторы

PZB16040U	Нет данных	КТ979А	Транзисторы
QF505	ТО-72	ГТ328Б	Транзисторы
RFD401	ТО-60	КТ606Б	Транзисторы
RFD410	ТО-129	КТ913А	Транзисторы
RFD420	ТО-129	КТ913Б	Транзисторы
RFD421	ТО-60	КТ904А	Транзисторы
S10-12	Нет данных	КТ965А, КТ921А	Транзисторы
S10-28	Нет данных	КТ955А	Транзисторы
S150-28	Нет данных	КТ957А	Транзисторы
S2000F1	Нет данных	КТ8183А1	Транзисторы
S30-12	Нет данных	КТ966А	Транзисторы
S3640	Нет данных	КТ3126Б	Транзисторы
S70-12	Нет данных	КТ967А	Транзисторы
S80-28	Нет данных	КТ956А, КТ944А	Транзисторы
SC206D	А-5	КТ373А	Транзисторы
SC206E	А-5	КТ373Б	Транзисторы
SC206F	А-5	КТ373В	Транзисторы
SC207D	А-5	КТ373А	Транзисторы
SC207E	А-5	КТ373Б	Транзисторы
SC207F	А-5	КТ373Б	Транзисторы
SD1300	ТО-72	КТ399А	Транзисторы
SD1301	ТО-72	КТ399А	Транзисторы
SD1308	Нет данных	КТ938Б	Транзисторы
SD1540	Нет данных	КТ9164А	Транзисторы
SD1543	Нет данных	КТ9134Б	Транзисторы
SD1546	Нет данных	КТ9774	Транзисторы
SD1565	Нет данных	КТ9136АС, КТ9161АС	Транзисторы
SD200	ТО-52 (ТО-72)	КП310А	Транзисторы
SD201	ТО-52	КП310Б	Транзисторы
SD211	ТО-72	КП980Б	Транзисторы
SD300	Нет данных	КП314А	Транзисторы
SDN6000	ТО-3	КТ834В	Транзисторы
SDN6001	ТО-3	КТ834Б	Транзисторы
SDN6002	ТО-3	КТ834А	Транзисторы
SDN6251	ТО-3	КТ834В	Транзисторы
SDN6252	ТО-3	КТ834Б	Транзисторы
SDN6253	ТО-3	КТ834А	Транзисторы

SDT3207	ТО-61	КТ908Б	Транзисторы
SDT3208	ТО-61	КТ908А	Транзисторы
SDT7012	ТО-61	КТ908Б	Транзисторы
SDT7013	ТО-61	КТ908А	Транзисторы
SE9300	Нет данных	КТ716Г	Транзисторы
SF121А	ТО-5	КТ617А	Транзисторы
SF121В	ТО-5	КТ617В	Транзисторы
SF122А	ТО-5	КТ617А	Транзисторы
SF122В	ТО-5	КТ617А	Транзисторы
SF123А	ТО-5	КТ602В	Транзисторы
SF123В	ТО-5	КТ602Г	Транзисторы
SF123С	ТО-5	КТ602Г	Транзисторы
SF126А	ТО-5	КТ617А	Транзисторы
SF126В	ТО-5	КТ617А	Транзисторы
SF126С	ТО-5	КТ617А	Транзисторы
SF128А	ТО-5	КТ630Г	Транзисторы
SF128В	ТО-5	КТ630Г	Транзисторы
SF128С	ТО-5	КТ630Г	Транзисторы
SF128D	ТО-5	КТ630Г	Транзисторы
SF129А	ТО-5	КТ630А	Транзисторы
SF129В	ТО-5	КТ630А	Транзисторы
SF129С	ТО-5	КТ630А	Транзисторы
SF129D	ТО-5	КТ630Б	Транзисторы
SF131Е	А-4	КТ3102В	Транзисторы
SF131F	А-4	КТ3102Г	Транзисторы
SF132Е	А-4	КТ3102Б	Транзисторы
SF132F	А-4	КТ3102Г	Транзисторы
SF136D	ТО-18	КТ342А	Транзисторы
SF136Е	ТО-18	КТ342Б	Транзисторы
SF136F	ТО-18	КТ342В	Транзисторы
SF137D	ТО-18	КТ342А	Транзисторы
SF137Е	ТО-18	КТ342Б	Транзисторы
SF137F	ТО-18	КТ342В	Транзисторы
SF150В	ТО-5	КТ611Г	Транзисторы
SF150С	ТО-5	КТ611Г	Транзисторы
SF21	ТО-5	КТ617А	Транзисторы
SF215С	А-5	КТ375Б, КТ373А	Транзисторы
SF215D	А-5	КТ373А	Транзисторы
SF215Е	А-5	КТ373Б	Транзисторы

SF216C	A-5	КТ375А, КТ373Г	Транзисторы
SF216D	A-5	КТ373А	Транзисторы
SF216E	A-5	КТ373Б	Транзисторы
SF22	ТО-5	КТ617А	Транзисторы
SFE264	Нет данных	КП312А	Транзисторы
SFT124	R-13	КТ501Е	Транзисторы
SFT125	R-13	КТ501Е	Транзисторы
SFT130	R-13	КТ501Е	Транзисторы
SFT131	R-13	КТ501Е	Транзисторы
SFT143	R-13	КТ501Ж	Транзисторы
SFT144	R-13	КТ501И	Транзисторы
SFT145	R-13	КТ501Ж	Транзисторы
SFT146	R-13	КТ501И	Транзисторы
SFT163	ТО-44	П423	Транзисторы
SFT187	ТО-5	КТ602А	Транзисторы
SFT212	ТО-3	ГТ703Г	Транзисторы
SFT213	ТО-3	ГТ703Г	Транзисторы
SFT214	ТО-3	П217	Транзисторы
SFT223	ТО-5	МП20Б	Транзисторы
SFT238	ТО-3	П216	Транзисторы
SFT239	ТО-3	П217	Транзисторы
SFT240	ТО-3	П217	Транзисторы
SFT250	ТО-3	П217, ГТ701А	Транзисторы
SFT251	ТО-5	МП20А, МП39Б	Транзисторы
SFT252	ТО-5	МП20А, МП39Б	Транзисторы
SFT253	ТО-5	МП20А, МП39Б	Транзисторы
SFT306	ТО-1	МП39Б	Транзисторы
SFT307	ТО-1	КТ208В	Транзисторы
SFT308	ТО-1	КТ208В	Транзисторы
SFT316	Т-44	П422	Транзисторы
SFT319	ТО-1	П416	Транзисторы
SFT320	ТО-1	П416	Транзисторы
SFT321	ТО-1	МП20А	Транзисторы
SFT322	ТО-1	МП20Б	Транзисторы
SFT323	ТО-1	МП20Б	Транзисторы
SFT325	Х-47	ГТ402И	Транзисторы

SFT351	ТО-1	МП39Б	Транзисторы
SFT352	ТО-1	МП39Б	Транзисторы
SFT353	ТО-1	МП39Б	Транзисторы
SFT354	ТО-44	П422	Транзисторы
SFT357	ТО-44	П422	Транзисторы
SFT358	ТО-44	П423	Транзисторы
SFT377	ТО-1	ГТ404Ж	Транзисторы
SGSD200	Нет данных	КТ896А	Транзисторы
SGSF344	Нет данных	КТ8121А	Транзисторы
SGSF444	Нет данных	КТ8114Б, КТ8127Б	Транзисторы
SGSF564	Нет данных	КТ8107Д2, КТ8183Б	Транзисторы
SGSP201	SOT-82	КП727Ж	Транзисторы
SGSP574	ТО-3	КП718Б, КП718Б1	Транзисторы
SL3552	ТО-39	КТ830Б	Транзисторы
SL362	Нет данных	КТС3174АС2	Транзисторы
SS106	ТО-18	КТ340В	Транзисторы
SS108	ТО-18	КТ340В	Транзисторы
SS109	ТО-18	КТ340В	Транзисторы
SS125	ТО-5	КТ617А	Транзисторы
SS126	ТО-5	КТ608А	Транзисторы
SS216	А-5	КТ375Б, КТ340Г	Транзисторы
SS218	А-5	КТ375Б, КТ349Г	Транзисторы
SS219	А-5	КТ375Б, КТ340Г	Транзисторы
SS8050В	ТО-92	КТ6114А, КТ6134А	Транзисторы
SS8050С	ТО-92	КТ6114Б, КТ6134Б	Транзисторы
SS8050D	ТО-92	КТ6114В, КТ6134В	Транзисторы
SS8550В	ТО-92	КТ6115А, КТ6133А	Транзисторы
SS8550С	ТО-92	КТ6115Б, КТ6133Б	Транзисторы

SS8550D	ТО-92	КТ6115В, КТ6133В	Транзисторы
HXTR2101	Нет данных	КТ648А2	Транзисторы
HXTR6101	Нет данных	КТ3132В2	Транзисторы
HXTR6102	Нет данных	КТ3132В2, КТ682А	Транзисторы
IRF132	ТО-204	КП922А	Транзисторы
IRF150	ТО-3	КП150	Транзисторы
IRF240	ТО-204	КП240	Транзисторы
IRF250	ТО-204	КП250	Транзисторы
SS9012D	ТО-92	КТ6109А	Транзисторы
SS9012E	ТО-92	КТ6109Б	Транзисторы
SS9012F	ТО-92	КТ6109В	Транзисторы
SS9012G	ТО-92	КТ6109Г	Транзисторы
SS9012H	ТО-92	КТ6109Д	Транзисторы
SS9013D	ТО-92	КТ6110А	Транзисторы
SS9013E	ТО-92	КТ6110Б	Транзисторы
SS9013F	ТО-92	КТ6110В	Транзисторы
SS9013G	ТО-92	КТ6110Г	Транзисторы
SS9013H	ТО-92	КТ6110Д	Транзисторы
SS9014А	ТО-92	КТ6111А	Транзисторы
SS9014В	ТО-92	КТ6111Б	Транзисторы
SS9014С	ТО-92	КТ6111В	Транзисторы
SS9014D	ТО-92	КТ6111Г	Транзисторы
SS9015А	ТО-92	КТ6112А	Транзисторы
SS9015В	ТО-92	КТ6112Б	Транзисторы
SS9015С	ТО-92	КТ6112В	Транзисторы
SS9018D	Нет данных	КТ6113А	Транзисторы
SS9018E	Нет данных	КТ6113Б	Транзисторы
SS9018F	Нет данных	КТ6113В	Транзисторы
SS9018G	Нет данных	КТ6113Г	Транзисторы
SS9018H	Нет данных	КТ6113Д	Транзисторы
SS9018I	Нет данных	КТ6113Е	Транзисторы
SSY20	ТО-5	КТ617А	Транзисторы
STH108100	Нет данных	КП810А	Транзисторы
STH120N50	Нет данных	КП955Б, КП953А	Транзисторы
STP60S	ТО-5	КТ888Б	Транзисторы
STP70S	ТО-5	КТ888А	Транзисторы
T241	ТО-1	МП20А	Транзисторы

T242	ТО-1	МП21В	Транзисторы
T243	ТО-1	МП21Г	Транзисторы
T316Н	ТО-1	П402, П416А	Транзисторы
T317	ТО-1	П401	Транзисторы
T319	ТО-1	П401	Транзисторы
T320	ТО-1	П401	Транзисторы
T321N	ТО-1	МП38, МП37А	Транзисторы
T322N	ТО-1	МП37Б	Транзисторы
T323N	ТО-1	МП38А	Транзисторы
T354Н	ТО-1	П403, П416А	Транзисторы
T357Н	ТО-1	П403А	Транзисторы
T358Н	ТО-1	П403	Транзисторы
TCH98	ТО-18	КТ208Е	Транзисторы
TCH98В	ТО-5	КТ501К	Транзисторы
TCH99	ТО-18	КТ208К	Транзисторы
TG2	ТО-18	МГТ108А	Транзисторы
TG3А	ТО-18	МГТ108В	Транзисторы
TG3F	ТО-18	МГТ108Г	Транзисторы
TG4	ТО-18	МГТ108А	Транзисторы
TG5	ТО-18	ГТГ15Б	Транзисторы
TG50	ТО-5	МП20А	Транзисторы
TG51	ТО-5	МП21Г	Транзисторы
TG52	ТО-5	МП20А	Транзисторы
TG53	ТО-5	МП20А	Транзисторы
TG55	ТО-5	МП20А	Транзисторы
TG5E	ТО-18	ГТ115А, П27	Транзисторы
ТН430	Нет данных	КТ9126А, КТ980Б	Транзисторы
TIP110	ТО-220	КТ716А	Транзисторы
TIP111	ТО-220	КТ716Б	Транзисторы
TIP112	ТО-220	КТ716В	Транзисторы
TIP115	ТО-220	КТ852В	Транзисторы
TIP116	ТО-220	КТ852Б	Транзисторы
TIP117	ТО-220	КТ852А	Транзисторы
TIP120	ТО-220	КТ716В, КТ829В, КТ8116А	Транзисторы

ТІР121	ТО-220	КТ716Б, КТ829Б, КТ8116Б	Транзисторы
ТІР122	ТО-220	КТ716А, КТ829А, КТ8116В	Транзисторы
ТІР125	ТО-220	КТ853В, КТ8115А	Транзисторы
ТІР126	ТО-220	КТ853Б, КТ8115Б	Транзисторы
ТІР127	ТО-220	КТ853А, КТ8115В	Транзисторы
ТІР132	Нет данных	КТ899А	Транзисторы
ТІР146	ТО-218	КТ896А	Транзисторы
ТІР151	Нет данных	КТ8109А	Транзисторы
ТІР29	ТО-220	КТ815А	Транзисторы
ТІР2955	ТО-218	КТ8149А1	Транзисторы
ТІР29А	ТО-220	КТ815Б	Транзисторы
ТІР29В	ТО-220	КТ815В	Транзисторы
ТІР29С	ТО-220	КТ815Г	Транзисторы
ТІР30	ТО-220	КТ814А	Транзисторы
ТІР3055	ТО-218	КТ8150А1	Транзисторы
ТІР30А	ТО-220	КТ814Б	Транзисторы
ТІР30В	ТО-220	КТ814В	Транзисторы
ТІР30С	ТО-220	КТ814Г	Транзисторы
ТІР31	ТО-220	КТ817А	Транзисторы
ТІР31А	ТО-220	КТ817Б, КТ8176А	Транзисторы
ТІР31В	ТО-220	КТ817В, КТ8176Б	Транзисторы
ТІР31С	ТО-220	КТ817Г, КТ8176В	Транзисторы
ТІР32	ТО-220	КТ816А, КТ8177А	Транзисторы
ТІР32А	ТО-220	КТ816Б, КТ8177Б	Транзисторы
ТІР32В	ТО-220	КТ816В, КТ8177В	Транзисторы
ТІР32С	ТО-220	КТ816Г	Транзисторы
ТІР41	ТО-220	КТ819А	Транзисторы

TIP41A	TO-220	КТ819Б	Транзисторы
TIP41B	TO-220	КТ819В	Транзисторы
TIP41С	TO-220	КТ819Г	Транзисторы
TIP50	TO-220	КТ854А	Транзисторы
TIP519	TO-3	КТ842Б	Транзисторы
TIP61	TO-220	КТ815А	Транзисторы
TIP61А	TO-220	КТ815Б	Транзисторы
TIP61В	TO-220	КТ815В	Транзисторы
TIP61С	TO-220	КТ815Г	Транзисторы
TIP62	TO-220	КТ814А	Транзисторы
TIP62А	TO-220	КТ814Б	Транзисторы
TIP62В	TO-220	КТ814В	Транзисторы
TIP62С	TO-220	КТ814Г	Транзисторы
TIP661	Нет данных	КТ892Б	Транзисторы
TIP662	Нет данных	КТ892В	Транзисторы
TIX3024	U-26	ГТ341Б	Транзисторы
TIXM101	TO-72	ГТ341А	Транзисторы
TIXM103	X-60	ГТ362А	Транзисторы
TIXM104	X-60	ГТ341В	Транзисторы
TPQ7041	Нет данных	КТ693АС	Транзисторы
TPV375	Нет данных	КТ9116Б	Транзисторы
TPV376	Нет данных	КТ9133А1, КТ91173А1	Транзисторы
TPV394	Нет данных	КТ9116А	Транзисторы
TPV5051	Нет данных	КТ9153А	Транзисторы
TPV595А	Нет данных	КТ9150А	Транзисторы
TRSP5014	Нет данных	КТ509А	Транзисторы
TRW2020	Нет данных	КТ948А	Транзисторы
U291	Нет данных	КП601А	Транзисторы
U320	Нет данных	КП601Б	Транзисторы
U320	Нет данных	КП601Б	Транзисторы
UC714	Нет данных	КП302А	Транзисторы
UDR500	Нет данных	КТ9136АС	Транзисторы
UF28100	Нет данных	КП928Б	Транзисторы
UMIL40FT	Нет данных	КП923А	Транзисторы
UPT315	Нет данных	КТ841Г	Транзисторы
VMP1	TO-3	КП901А	Транзисторы
VMP4	SOT-123	КП902А	Транзисторы
VN89AD	TO-220	КП901Б	Транзисторы
VSF9330	Нет данных	АП331А2	Транзисторы

WSH71G	SOT-23	КТ3129Б9	Транзисторы
XGSR10040	Нет данных	КТ862Б	Транзисторы
YTF4125	Нет данных	КТ3140А	Транзисторы
YTF4126	Нет данных	КТ3140Б	Транзисторы
YTF832	ТО-220	КП805А	Транзисторы
ZT2475	R-64	КТ316Б	Транзисторы
ZTX658	Нет данных	КТ6135А	Транзисторы
ZVN2120	ТО-92	КП501А	Транзисторы