



Рис. 7. Схема намотки выходного трансформатора

Данные намотки выходного трансформатора

Номер обмотки	Марка провода	Число витков в обмотке	Число слоев в обмотке
I XV	ПЭТВ 0,35мм	110	1
III, V, VII, IX, XI, XIII	ПЭТВ 0,35мм	220	2
II, IV, VI, VIII, X, XII, XIV	ПЭТВ 0,35мм	110	1

ПРИМЕЧАНИЕ. Намотка обмоток рядовая виток к витку. Обмотка XVII равномерно распределяется по всему каркасу. Расположение обмоток на каркасе соответствует последовательности номеров обмоток.

Обмотки II и XIV состоят из двух слоев по 110 витков, включенных параллельно.